

**ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(БАНК РОССИИ)**

**Унифицированные форматы
электронных банковских сообщений**

**ОПИСАНИЕ ПРАВИЛ УКАЗАНИЯ ИНФОРМАЦИИ В
РЕКВИЗИТАХ РАСПОРЯЖЕНИЙ О ПЕРЕВОДЕ ДЕНЕЖНЫХ
СРЕДСТВ В УПЛАТУ ПЛАТЕЖЕЙ В БЮДЖЕТНУЮ
СИСТЕМУ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

Версия 2026.09.0

Москва

2026

Содержание

Глоссарий	3
Назначение документа	6
Раздел 1. Проверки предыдущих периодов	7
2 Проверки до 28.03.2016.....	7
3 Проверки в период с 28.03.2016 до 25.04.2017	8
4 Проверки в период с 25.04.2017 до 02.10.2017	10
5 Проверки в период с 02.10.2017 до 01.01.2021	12
6 Проверки в период с 01.01.2021 до 18.03.2024	16
7 Проверки в период с 01.07.2021 до 18.03.2024	21
8-9 Проверки в период с 01.10.2021 до 18.03.2024.....	23
10-11 Проверки в период с 30.12.2022 до 18.03.2024.....	25
12 Проверки в период с 25.09.2023 до 18.03.2024	26
13 Проверки в период с 01.10.2023 до 18.03.2024	28
14 Проверки в период с 01.01.2024 до 18.03.2024	29
15 Проверки в период с 18.03.2024/23.09.2024 до 23.03.2025	30
16 Проверки в период с 24.03.2025 до 21.09.2025	38
17 Проверки ED108 в период с 28.03.2016 до 25.04.2017	46
18 Проверки ED108 в период с 25.04.2017 до 02.10.2017	47
19 Проверки ED108 в период с 02.10.2017 до 01.01.2021	48
20 Проверки ED108 в период с 01.01.2021 до 18.03.2024	51
21 Проверки ED108 в период с 01.07.2021 до 18.03.2024	54
22 Проверки ED108 в период с 01.10.2021 до 18.03.2024	55
23 Проверки ED108 в период с 30.12.2022 до 18.03.2024	56
24 Проверки ED108 в период с 25.09.2023 до 18.03.2024	57
25 Проверки ED108 в период с 01.01.2024 до 18.03.2024	58
26 Проверки ED108 в период с 18.03.2024/23.09.2024 до 23.03.2025.....	59
27 Проверки ED108 в период с 24.03.2025 до 21.09.2025	63
Раздел 2. Проверки текущего периода	66
28 Проверки с 22.09.2025	66
29 Проверки записей реестра в ED108 с 22.09.2025.....	74

Глоссарий

Термины и сокращения, использованные в тесте документа, приведены в следующей таблице (см. Таблица 1).

Таблица 1 – Термины и сокращения

Название	Описание
{Платежное поручение}	ED101
{Инкассовое поручение}	ED104
{Платежный ордер}	ED105
{Платежное поручение на общую сумму с реестром}	ED108
{Выставляемое на оплату инкассовое поручение}	ED114
EDXXX	ED101/ED104/ED105/ED108/ED114
{Дата составления распоряжения}	EDXXX/ed:AccDoc/@AccDocDate
{Дата частично исполняемого распоряжения}	ED105/ed:PartialPayt/ed:AccDoc/@AccDocDate
{Статус плательщика (101)}	EDXXX/ed:DepartmentalInfo/@DrawerStatus
{КПП плательщика (102)}	EDXXX/ed:Payer/@KPP
{КПП получателя средств (103)}	EDXXX/ed:Payee/@KPP
{КБК (104)}	EDXXX/ed:DepartmentalInfo/@CBC
{ОКТМО (105)}	EDXXX/ed:DepartmentalInfo/@OKATO
{Основание платежа (106)}	EDXXX/ed:DepartmentalInfo/@PaytReason
{Налоговый период/Код таможенного органа (107)} {Код таможенного органа (107)}	EDXXX/ed:DepartmentalInfo/@TaxPeriod

{Номер документа основания платежа/идентификатор сведений о физическом лице (108)}	EDXXX/ed:DepartmentalInfo/@DocNo
{Дата документа основания платежа (109)}	EDXXX/ed:DepartmentalInfo/@DocDate
{Уникальный идентификатор платежа}	ED101/@PaymentID ED104/@PaymentID ED105/@PaymentID ED108/@PaymentID ED114/@PaymentID
{Уникальный идентификатор платежа из реестра}	ED108/ed:CreditTransferTransactionInfo/@PaymentID
{ИНН плательщика}	EDXXX/ed:Payer/@INN
{ИНН получателя средств}	EDXXX/ed:Payee/@INN
{Счет получателя}	EDXXX/ed:Payee/@PersonalAcc
{Банк получателя}	EDXXX/ed:Payee/ed:Bank/@BIC
{Счет банка получателя} {Счет банка со стороны получателя}	EDXXX/ed:Payee/ed:Bank/@CorrespAcc
{Счет плательщика}	EDXXX/ed:Payer/@PersonalAcc
{Банк плательщика}	EDXXX/ed:Payer/ed:Bank/@BIC
{Счет банка со стороны плательщика}	EDXXX/ed:Payer/ed:Bank/@CorrespAcc
{Идентификатор составителя}	EDXXX/@EDAuthor
{Уникальный присваиваемый номер операции}	EDXXX/@OperationID

[4] УФЭБС. ОПИСАНИЕ ПРАВИЛ УКАЗАНИЯ ИНФОРМАЦИИ В РЕКВИЗИТАХ РАСПОРЯЖЕНИЙ О ПЕРЕВОДЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ В УПЛАТУ ПЛАТЕЖЕЙ В БЮДЖЕТНУЮ СИСТЕМУ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

{Уникальный присваиваемый номер операции из реестра}	ED108/ed:CreditTransferTransactionInfo/@OperationID
{Статус плательщика (101p)}	ED108/ed:CreditTransferTransactionInfo/ed:CTTDepartmentalInfo/@F101R
{Дата документа основания платежа (109p)}	ED108/ed:CreditTransferTransactionInfo/ed:CTTDepartmentalInfo/@F109R
{Идентификатор плательщика}	ED108/ed:CreditTransferTransactionInfo/ed:TransactionPayerInfo/@PersonalID
{ИНН плательщика_p}	ED108/ed:CreditTransferTransactionInfo/ed:TransactionPayerInfo/@INN
{Основание платежа (106p)}	ED108/ed:CreditTransferTransactionInfo/ed:CTTDepartmentalInfo/@F106R
{Налоговый период/Код таможенного органа (107p)} {Код таможенного органа (107p)}	ED108/ed:CreditTransferTransactionInfo/ed:CTTDepartmentalInfo/@F107R
{Номер документа основания платежа/Идентификатор сведений о физическом лице (108p)}	ED108/ed:CreditTransferTransactionInfo/ed:CTTDepartmentalInfo/@F108R
{Дата перевода}	ED108/ed:CreditTransferTransactionInfo/@TransactionDate
ТОФК	Федеральное казначейство Территориальный орган Федерального казначейства

Назначение документа

Данный документ предназначен для описания порядка проведения дополнительного контроля реквизитов распоряжений, направляемых в платежную систему Банка России для перевода денежных средств в бюджетную систему Российской Федерации.

Раздел 1. Проверки предыдущих периодов

2 Проверки до 28.03.2016

2. Для распоряжений, у которых указанное значение даты в {Дата составления распоряжения} (для ЭС {Платежный ордер} – {Дата частично исполняемого распоряжения}) **ранее** значения **«28.03.2016»**, контроль значений реквизитов ЭПС выполняется с учетом действующих процедур приема к исполнению в соответствии со следующими требованиями:

2.1. Если в расчетном документе {Статус плательщика (101)} заполнен значением, отличным от «0», « 0 », «0 », «00», то независимо от номера счета, указанного в {Счет получателя}, контролируется заполнение {КПП плательщика (102)} **КИ2402**, {КПП получателя средств (103)} **КИ2403**, {КБК (104)} **КИ2404**, {ОКТМО (105)} **КИ2405**, {Основание платежа (106)} **КИ2406**, {Налоговый период/Код таможенного органа (107)} **КИ2407**, {Номер документа основания платежа/идентификатор сведений о физическом лице (108)} **КИ2408**, {Дата документа основания платежа (109)} **КИ2409**.

2.2. Указание в {Статус плательщика (101)}, {КПП плательщика (102)}, {КПП получателя средств (103)}, {КБК (104)}, {ОКТМО (105)}, {Основание платежа (106)}, {Налоговый период/Код таможенного органа (107)}, {Номер документа основания платежа/идентификатор сведений о физическом лице (108)}, {Дата документа основания платежа (109)} расчетных документов значения ноль («0») считается допустимым и означает, что реквизит заполнен.

3 Проверки в период с 28.03.2016 до 25.04.2017

3. При заполненном {Статус плательщика (101)} и указанном значении в {Дата составления распоряжения} (для ЭС {Платежный ордер} – {Дата частично исполняемого распоряжения}) даты позднее или равной значению **«28.03.2016»** и ранее значения **«25.04.2017»** проверяется выполнение следующих требований.

3.1. {Уникальный идентификатор платежа} должен содержать значения, состоящие из 1 знака, принимающего значение ноль («0»), либо 20 или 25 знаков, при этом все знаки одновременно не могут принимать значение ноль («0»).

КИ2418

3.2. {ИНН плательщика} должен содержать значения, состоящие из 1 знака (цифры), принимающего значение ноль («0»), либо 5 знаков (цифр), при этом все знаки (цифры) одновременно не могут принимать значение ноль («0»), либо 10 или 12 знаков (цифр), при этом первые два знака (цифры) не могут одновременно принимать значение ноль («0»). **КИ2419**

{ИНН получателя средств} должен содержать значения, состоящие из 10 знаков, при этом первые два знака не могут одновременно принимать значение ноль («0»). **КИ2420**

3.3. Если в расчетном документе {Статус плательщика (101)} заполнен значением, отличным от «0», « 0», «0 », «00», то не зависимо от номера счета, указанного в {Счет получателя}, контролируется заполнение {КПП плательщика (102)}, {КПП получателя средств (103)}, {КБК (104)}, {ОКТМО (105)}, {Основание платежа (106)}, {Налоговый период/Код таможенного органа (107)}, {Номер документа основания платежа/идентификатор сведений о физическом лице (108)}, {Дата документа основания платежа (109)}.

3.4. Указание в {Статус плательщика (101)}, {Основание платежа (106)}, {Налоговый период/Код таможенного органа (107)}, {Номер документа основания платежа/идентификатор сведений о физическом лице (108)} расчетных документов значения ноль («0») считается допустимым и означает, что реквизит заполнен.

3.5. {КПП плательщика (102)} должен содержать значения, состоящие из 1 знака, принимающего значение ноль («0»), либо 9 знаков, при этом первый и второй знаки не могут одновременно принимать значение ноль («0»). **КИ2410**

{КПП получателя средств (103)} должен содержать значения, состоящие из 9 знаков, при этом первый и второй знаки не могут одновременно принимать значение ноль («0»). **КИ2411**

3.6. Код бюджетной классификации {КБК (104)} должен содержать значения, состоящие из 1 знака (цифры), принимающего значение ноль («0»), либо 20 знаков (цифр), при этом все знаки (цифры) одновременно не могут принимать значение ноль («0»). **КИ2412**

3.7. {ОКТМО (105)} должен содержать значения, состоящие из 1 знака (цифры), принимающего значение ноль («0»), либо 8 или 11 знаков (цифр), при этом все знаки (цифры) одновременно не могут принимать значение ноль («0»).

КИ2413

3.8. {Дата документа основания платежа (109)} должна содержать значения, состоящие из 1 знака, принимающего значение ноль («0»), либо 10 знаков, при этом все знаки одновременно не могут принимать значение ноль («0»). **КИ2417**

3.9. В ЭС {Платежное поручение}, ЭС {Инкассовое поручение}, ЭС {Платежный ордер} дополнительно осуществляется проверка выполнения следующей совокупности условий.

3.9.1. При заполненном {Статус плательщика (101)} с указанными в нем значениями «03», «16», «19», «20», «24» {Номер документа основания платежа/идентификатор сведений о физическом лице (108)} и {Уникальный идентификатор платежа} могут содержать значение ноль («0») одновременно при условии указания в {ИНН плательщика} значения, состоящего из 12 знаков, при этом первые два знака не могут одновременно принимать значение ноль («0»). Если {ИНН плательщика} заполнен нулем («0»), то в {Номер документа основания платежа/идентификатор сведений о физическом лице (108)} или {Уникальный идентификатор платежа} должно быть указано ненулевое значение. **КИ2421**

3.9.2. При заполненном {Статус плательщика (101)} с указанным в нем значении «13», а также при указании в распоряжении о переводе денежных средств {Банк получателя} «БИК ТОФК» и {Счет банка получателя} счета, открытого на балансовом счете второго порядка № 40102 и значением «03100», указанным в первых пяти знаках {Счет получателя}, {Номер документа основания платежа/идентификатор сведений о физическом лице (108)} и (или) {Уникальный идентификатор платежа} могут содержать значение ноль («0») при условии указания в {ИНН плательщика} значения, состоящего из 12 знаков, при этом первые два знака не могут одновременно принимать значение ноль («0»). Если {ИНН плательщика} заполнен нулем («0»), то в {Номер документа основания платежа/идентификатор сведений о физическом лице (108)} или {Уникальный идентификатор платежа} должно быть указано ненулевое значение. **КИ2441**

3.9.3. При заполненном {Статус плательщика (101)} с указанными в нем значениями «09» - «14», а также при указании в распоряжении {Счет банка получателя}, отличного от счета, открытого на балансовом счете второго порядка № 40102 и значения «03100», указанного в первых пяти знаках {Счет получателя}, {Уникальный идентификатор платежа} может содержать значение ноль («0») при условии указания в {ИНН плательщика} значения, состоящего из 12 знаков, при этом первые два знака не могут одновременно принимать значение ноль («0»). **КИ2422**

4 Проверки в период с 25.04.2017 до 02.10.2017

4. При заполненном {Статус плательщика (101)} и указанном значении в {Дата составления распоряжения} (для ЭС {Платежный ордер} – {Дата частично исполняемого распоряжения}) даты позднее или равной значению «25.04.2017» и ранее значения «02.10.2017» проверяется выполнение следующих требований.

4.1. {Уникальный идентификатор платежа} должен содержать значения, состоящие из 1 знака, принимающего значение ноль («0»), либо 20 или 25 знаков, при этом все знаки одновременно не могут принимать значение ноль («0»).

КИ2418

4.2. {ИНН плательщика} должен содержать значения, состоящие из 1 знака (цифры), принимающего значение ноль («0»), либо 5 знаков (цифр), при этом все знаки (цифры) одновременно не могут принимать значение ноль («0»), либо 10 или 12 знаков (цифр), при этом первые два знака (цифры) не могут одновременно принимать значение ноль («0»). КИ2419

{ИНН получателя средств} должен содержать значения, состоящие из 10 знаков, при этом первые два знака не могут одновременно принимать значение ноль («0»). КИ2420

4.3. Если в расчетном документе {Статус плательщика (101)} заполнен значением, отличным от «0», « 0», «0 », «00», то не зависимо от номера счета, указанного в {Счет получателя}, контролируется заполнение {КПП плательщика (102)}, {КПП получателя средств (103)}, {КБК (104)}, {ОКТМО (105)}, {Основание платежа (106)}, {Налоговый период/Код таможенного органа (107)}, {Номер документа основания платежа/идентификатор сведений о физическом лице (108)}, {Дата документа основания платежа (109)}.

4.4. Указание в {Статус плательщика (101)}, {Основание платежа (106)}, {Налоговый период/Код таможенного органа (107)}, {Номер документа основания платежа/идентификатор сведений о физическом лице (108)} расчетных документов значения ноль («0») считается допустимым и означает, что реквизит заполнен.

4.5. {КПП плательщика (102)} должен содержать значения, состоящие из 1 знака, принимающего значение ноль («0»), либо 9 знаков, при этом первый и второй знаки не могут одновременно принимать значение ноль («0»). КИ2410

{КПП получателя средств (103)} должен содержать значения, состоящие из 9 знаков, при этом первый и второй знаки не могут одновременно принимать значение ноль («0»). КИ2411

4.6. Код бюджетной классификации {КБК (104)} должен содержать значения, состоящие из 1 знака (цифры), принимающего значение ноль («0»), либо 20 знаков (цифр), при этом все знаки (цифры) одновременно не могут принимать значение ноль («0»). КИ2412

4.7. {ОКТМО (105)} должен содержать значения, состоящие из 1 знака (цифры), принимающего значение ноль («0»), либо 8 знаков (цифр), при этом все знаки (цифры) одновременно не могут принимать значение ноль («0»). КИ2413

4.8. {Дата документа основания платежа (109)} должна содержать значения, состоящие из 1 знака, принимающего значение ноль («0»), либо 10 знаков, при этом все знаки одновременно не могут принимать значение ноль («0»). **КИ2417**

4.9. В ЭС {Платежное поручение}, ЭС {Инкассовое поручение}, ЭС {Платежный ордер} дополнительно осуществляется проверка выполнения следующей совокупности условий.

4.9.1. При заполненном {Статус плательщика (101)} с указанными в нем значениями «03», «16», «19», «20», «24» {Номер документа основания платежа/идентификатор сведений о физическом лице (108)} и {Уникальный идентификатор платежа} могут содержать значение ноль («0») одновременно при условии указания в {ИНН плательщика} значения, состоящего из 12 знаков, при этом первые два знака не могут одновременно принимать значение ноль («0»). Если {ИНН плательщика} заполнен нулем («0»), то в {Номер документа основания платежа/идентификатор сведений о физическом лице (108)} или {Уникальный идентификатор платежа} должно быть указано ненулевое значение. **КИ2421**

4.9.2. При заполненном {Статус плательщика (101)} с указанным в нем значением «13», а также при указании в распоряжении о переводе денежных средств {Банк получателя} «БИК ТОФК», {Счет банка получателя} счета, открытого на балансовом счете второго порядка № 40102 и значением «03100», указанным в первых пяти знаках {Счет получателя}, {Номер документа основания платежа/идентификатор сведений о физическом лице (108)} и (или) {Уникальный идентификатор платежа} могут содержать значение ноль («0») при условии указания в {ИНН плательщика} значения, состоящего из 12 знаков, при этом первые два знака не могут одновременно принимать значение ноль («0»). Если {ИНН плательщика} заполнен нулем («0»), то в {Номер документа основания платежа/идентификатор сведений о физическом лице (108)} или {Уникальный идентификатор платежа} должно быть указано ненулевое значение. **КИ2441**

4.9.3. При заполненном {Статус плательщика (101)} с указанными в нем значениями «09»–«13», а также при указании в распоряжении {Счет банка получателя}, отличного от счета, открытого на балансовом счете второго порядка № 40102 и значения «03100», указанного в первых пяти знаках реквизита {Счет получателя}, {Уникальный идентификатор платежа} может содержать значение ноль («0») при условии указания в {ИНН плательщика} значения, состоящего из 12 знаков, при этом первые два знака не могут одновременно принимать значение ноль («0»). **КИ2422**

5 Проверки в период с 02.10.2017 до 01.01.2021

5. При указании в ЭПС в {Дата составления распоряжения} (для ЭС {Платежный ордер} – {Дата частично исполняемого распоряжения}) даты позднее или равной значению «02.10.2017» и ранее значения «01.01.2021», а также указании в распоряжении о переводе денежных средств в бюджетную систему Российской Федерации {Банк получателя}, {Счет банка получателя} и {Счет получателя} значений, предусмотренных в п. 5.1, обеспечивается выполнение следующих контролей.

Контроль, предусмотренный п. 5 выполняется также в отношении ЭС {Выставляемое на оплату инкассовое поручение}, содержащих выставляемые на оплату инкассовые поручения, в которых в {Дата составления распоряжения} указана дата позднее или равной значению «02.10.2017» и ранее значения «01.01.2021».

5.1. При указании в распоряжении о переводе денежных средств в бюджетную систему Российской Федерации:

- {Банк получателя} «БИК ПБР» и {Счет получателя} одного из счетов, открытых на балансовых счетах второго порядка №№ 40503 с отличительным признаком «4» в четырнадцатом разряде, 40603 с отличительным признаком «4» в четырнадцатом разряде, 40703 с отличительным признаком «4» в четырнадцатом разряде, или
- {Банк получателя} «БИК ТОФК», {Счет банка получателя} счет, открытый на балансовом счете второго порядка № 40102, и первые пять знаков {Счет получателя} «03100», «03212», «03222», «03232», «03242», «03252», «03262», «03272», «03214», «03224», «03234», «03254»

{Статус плательщика (101)} должен быть заполнен. **КИ2427**

Предусмотренные п. 5 контроли не осуществляются по распоряжениям при указании в распоряжении о переводе денежных средств {Банк получателя}, {Счет банка получателя} и {Счет получателя} значений, отличных от указанных в п. 5.1.

5.2. Предусмотренные п. 5 контроли не осуществляются по распоряжениям при одновременном указании в распоряжении о переводе денежных средств:

- {Банк плательщика} «БИК ПБР», {Счет плательщика} счета, открытого на балансовом счете второго порядка №№ 40603 с отличительным признаком «1» в четырнадцатом разряде, 40703 с отличительным признаком «1» в четырнадцатом разряде, или
- {Банк плательщика} «БИК ТОФК», {Счет банка со стороны плательщика} счет, открытый на балансовом счете второго порядка № 40102, и первые пять знаков {Счет плательщика} «03100», «03212», «03222», «03232», «03242», «03252», «03262», «03272», «03214», «03224», «03234», «03254»;
- {Банк получателя}, {Счет банка получателя} и {Счет получателя} - указанных в п. 5.1.

5.3. {Уникальный идентификатор платежа} должен содержать значения, состоящие из 1 знака, принимающего значение ноль («0»), либо 20 или 25 знаков, при этом все знаки одновременно не могут принимать значение ноль («0»). **КИ2418**

5.4. {ИНН плательщика} должен содержать значения, состоящие из 1 знака (цифры), принимающего значение ноль («0»), либо 5 знаков (цифр), при этом все знаки (цифры) одновременно не могут принимать значение ноль («0»), либо 10 или 12 знаков (цифр), при этом первые два знака (цифры) не могут одновременно принимать значение ноль («0»). **КИ2419**

{ИНН получателя средств} должен содержать значения, состоящие из 10 знаков, при этом первые два знака не могут одновременно принимать значение ноль («0»). **КИ2420**

{ИНН получателя средств} может принимать значение, состоящее из 1 знака, принимающего значение ноль («0»), при условии одновременного указания в {Статус плательщика (101)} значения «27» и в {Счет банка получателя} счета, отличного от счета, открытого на балансовом счете второго порядка № 40102 с одновременным указанием «03100» в первых пяти знаках {Счет получателя}. **КИ2420**

5.5. Информация в {Статус плательщика (101)} может принимать одно из следующих значений «01», «02», «03», «04», «05», «06», «07», «08», «09», «10», «11», «12», «13», «15», «16», «17», «18», «19», «20», «21», «22», «23», «24», «25», «26», «27», «28». **КИ2428**

В ЭПС (ЭС {Платежное поручение}, ЭС {Инкассовое поручение}, ЭС {Платежный ордер}) {Статус плательщика (101)} не может содержать значение «15». В ЭС {Платежное поручение на общую сумму с реестром} {Статус плательщика (101)} должен содержать значение «15». **КИ2430**

5.6. {КПП плательщика (102)} должен содержать значения, состоящие из 1 знака, принимающего значение ноль («0»), либо 9 знаков, при этом первый и второй знаки не могут одновременно принимать значение ноль («0»). **КИ2410**

{КПП плательщика (102)} не должен содержать значение, состоящее из 1 знака, принимающего значение ноль «0», если {ИНН плательщика} заполнен значением, состоящим из 5 знаков, при этом все знаки одновременно не могут принимать значение ноль («0»), либо если {ИНН плательщика} заполнен значением, состоящим из 10 знаков, при этом первые два знака не могут одновременно принимать значение ноль («0»). **КИ2431**

5.7. {КПП получателя средств (103)} должен содержать значения, состоящие из 9 знаков, при этом первый и второй знаки не могут одновременно принимать значение ноль («0»). **КИ2411**

{КПП получателя средств (103)} может принимать значение, состоящее из 1 знака, принимающего значение ноль («0»), при условии одновременного указания в {Статус плательщика (101)} значения «27» и в {Счет банка получателя} счета, отличного от счета, открытого на балансовом счете второго порядка № 40102 с одновременным указанием «03100» в первых пяти знаках {Счет получателя}. **КИ2411**

5.8. Код бюджетной классификации {КБК (104)} должен содержать значения, состоящие из 1 знака (цифры), принимающего значение ноль («0»), либо 20 знаков (цифр), при этом все знаки (цифры) одновременно не могут принимать значение ноль («0»). **КИ2412**

5.9. {ОКТМО (105)} должен содержать значения, состоящие из 1 знака (цифры), принимающего значение ноль («0»), либо 8 знаков (цифр), при этом все знаки (цифры) одновременно не могут принимать значение ноль («0»). **КИ2413**

5.10. {Основание платежа (106)} должен содержать значения, состоящие из 1 знака, принимающего значение ноль («0»), либо 2 знаков, принимающих одно из следующих значений: ТП, ЗД, БФ, ТР, РС, ОТ, РТ, ПБ, ПР, АП, АР, ИН, ТЛ, ЗТ, ДЕ, ПД, ПО, КТ, ИД, ИП, ТУ, БД, КП, ДК, ПК, КК, ТК, КВ, 00. **КИ2433**

5.11. {Налоговый период/Код таможенного органа (107)} может содержать значения, состоящие из 1 знака, принимающего значение ноль («0»), либо заполнен значением показателя налогового периода, состоящего из 10 знаков, либо заполнен значением кода таможенного органа, состоящего из 8 цифр. **КИ2434**

Формат показателя налогового периода (10 знаков) заполняется следующим образом:

1-2 знаки могут принимать значение МС, КВ, ПЛ, ГД;

4-5 знаки могут принимать следующее значение:

если 1-2 знаки равны «МС», то 4-5 знаки принимают значения от 01 до 12;

если 1-2 знаки равны «КВ», то 4-5 знаки принимают значения от 01 до 04;

если 1-2 знаки равны «ПЛ», то 4-5 знаки принимают значения 01 или 02;

если 1-2 знаки равны «ГД», то 4-5 знаки принимают значения 00;

7-10 знаки – цифровое значение;

в 3 и 6 знаках проставляется точка «.» либо дата в формате «ДД.ММ.ГГГГ», где

ДД - значение от 01 до 31,

ММ – значение от 01 до 12,

ГГГГ – цифровое значение,

в 3 и 6 знаках проставляется точка «.».

5.12. {Номер документа основания платежа/Идентификатор сведений о физическом лице (108)} может содержать значения, состоящие из 1 знака, принимающего значение ноль («0»), либо заполнен значением от 1 до 15 знаков. **КИ2435**

5.13. {Дата документа основания платежа (109)} должна содержать значения, состоящие из 1 знака, принимающего значение ноль («0»), либо 10 знаков, при этом все знаки одновременно не могут принимать значение ноль («0»). **КИ2417**

Формат значений {Дата документа основания платежа (109)}, состоящего из 10 знаков, заполняется следующим образом:

- 1-2 знаки – значения от 01-31;
- 4-5 знаки – значения от 01-12;
- 3, 6 знаки – проставляется точка «.»
- 7-10 знаки – цифровое значение.

5.14. В ЭС {Платежное поручение}, ЭС {Инкассовое поручение}, ЭС {Платежный ордер} дополнительно осуществляется проверка выполнения следующей совокупности условий.

5.14.1. При заполненном {Статус плательщика (101)} с указанными в нем значениями «03», «16», «19», «20», «24» {Номер документа основания платежа/идентификатор сведений о физическом лице (108)} и {Уникальный идентификатор платежа} могут содержать значение ноль («0») одновременно при условии указания в {ИНН плательщика} значения, состоящего из 12 знаков, при этом первые два знака не могут одновременно принимать значение ноль («0»). Если {ИНН плательщика} заполнен нулем («0»), то в {Номер документа основания платежа/идентификатор сведений о физическом лице (108)} или {Уникальный идентификатор платежа} должно быть указано ненулевое значение. **КИ2421**

5.14.2. При заполненном {Статус плательщика (101)} с указанным в нем значении «13», а также при указании в распоряжении о переводе денежных средств {Банк получателя} «БИК ТОФК», {Счет банка получателя} счета, открытого на балансовом счете второго порядка № 40102 и значением «03100», указанным в первых пяти знаках {Счет получателя}, {Номер документа основания платежа/идентификатор сведений о физическом лице (108)} и (или) {Уникальный идентификатор платежа} могут содержать значение ноль («0») при условии указания в {ИНН плательщика} значения, состоящего из 12 знаков, при этом первые два знака не могут одновременно принимать значение ноль («0»). Если {ИНН плательщика} заполнен нулем («0»), то в {Номер документа основания платежа/идентификатор сведений о физическом лице (108)} или {Уникальный идентификатор платежа} должно быть указано ненулевое значение. **КИ2441**

5.14.3. При заполненном {Статус плательщика (101)} с указанными в нем значениями «09»–«13», а также при указании в распоряжении {Счет банка получателя}, отличного от счета, открытого на балансовом счете второго порядка № 40102 и значения «03100», указанного в первых пяти знаках {Счет получателя}, {Уникальный идентификатор платежа} может содержать значение ноль («0») при условии указания в {ИНН плательщика} значения, состоящего из 12 знаков, при этом первые два знака не могут одновременно принимать значение ноль («0»). **КИ2422**

6 Проверки в период с 01.01.2021 до 18.03.2024

6. При указании в ЭПС в {Дата составления распоряжения} (для ЭС {Платежный ордер} – {Дата частично исполняемого распоряжения}) даты позднее или равной значению «01.01.2021» и ранее значения «18.03.2024», а также указании в распоряжении о переводе денежных средств в бюджетную систему Российской Федерации {Банк получателя}, {Счет банка получателя} и {Счет получателя} значений, предусмотренных в п. 6.1, обеспечивается выполнение следующего контроля.

Контроль, предусмотренный п. 6, выполняется также в отношении реквизитов ЭС {Выставляемое на оплату инкассовое поручение}, содержащих выставляемые на оплату инкассовые поручения, в которых в {Дата составления распоряжения} указана дата позднее или равной значению «01.01.2021».

6.1. При указании в распоряжении о переводе денежных средств в бюджетную систему Российской Федерации:

- {Банк получателя} «БИК ПБР» и {Счет получателя} одного из счетов, открытых на балансовых счетах второго порядка №№ 40503 с отличительным признаком «4» в четырнадцатом разряде, 40603 с отличительным признаком «4» в четырнадцатом разряде, 40703 с отличительным признаком «4» в четырнадцатом разряде, или
- {Банк получателя} «БИК ТОФК», {Счет банка получателя} счета, открытого на балансовом счете второго порядка № 40102, первые пять знаков {Счет получателя} «03100», «03212», «03222», «03232», «03242», «03252», «03262», «03272», «03214», «03224», «03234», «03254»

{Статус плательщика (101)} должен быть заполнен. **КИ2427**

Предусмотренные п. 6 контроли не осуществляются по распоряжениям при указании в распоряжении о переводе денежных средств {Банк получателя}, {Счет банка получателя} и {Счет получателя} значений, отличных от указанных в п. 6.1.

6.2. Предусмотренный п. 6 контроль не осуществляется по распоряжениям при одновременном указании в распоряжении о переводе денежных средств:

- {Банк плательщика} «БИК ПБР», {Счет плательщика} счета, открытого на балансовом счете второго порядка №№ 40603 с отличительным признаком «1» в четырнадцатом разряде, 40703 с отличительным признаком «1» в четырнадцатом разряде, или
- {Банк плательщика} «БИК ТОФК», {Счет банка со стороны плательщика} счета, открытого на балансовом счете второго порядка № 40102 и первые пять знаков {Счет плательщика} «03100», «03212», «03222», «03232», «03242», «03252», «03262», «03272», «03214», «03224», «03234», «03254»;
- {Банк получателя} «БИК ПБР», {Счет получателя} и {Счет банка получателя}, указанных в п.6.1

6.3. {Уникальный идентификатор платежа} должен содержать значения, [16] УФЭБС. ОПИСАНИЕ ПРАВИЛ УКАЗАНИЯ ИНФОРМАЦИИ В РЕКВИЗИТАХ РАСПОРЯЖЕНИЙ О ПЕРЕВОДЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ В УПЛАТУ ПЛАТЕЖЕЙ В БЮДЖЕТНУЮ СИСТЕМУ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

состоящие из 1 знака, принимающего значение ноль («0»), либо 20 или 25 знаков, при этом все знаки одновременно не могут принимать значение ноль («0»).

КИ2418

6.4. В ЭПС (ЭС {Платежное поручение}, ЭС {Инкассовое поручение}, ЭС {Платежный ордер}) или ЭС {Выставляемое на оплату инкассовое поручение} {ИНН плательщика} должен содержать значения, состоящие из 1 знака (цифры), принимающего значение ноль («0»), либо 5 знаков (цифр), при этом все знаки (цифры) одновременно не могут принимать значение ноль («0»), либо 10 или 12 знаков (цифр), при этом первые два знака (цифры) не могут одновременно принимать значение ноль («0»). В ЭС {Платежное поручение на общую сумму с реестром} {ИНН плательщика} должен содержать только значение, состоящее из 10 знаков (цифр), при этом первые два знака (цифры) не могут одновременно принимать значение ноль («0»). **КИ2419**

6.5. {ИНН получателя средств} должен содержать значения, состоящие из 10 знаков, при этом первые два знака не могут одновременно принимать значение ноль («0»). **КИ2420**

{ИНН получателя средств} может принимать значение, состоящее из 1 знака, принимающего значение ноль («0»), при условии одновременного указания в {Статус плательщика (101)} значения «27» и в {Счет банка получателя} счета, отличного от счета, открытого на балансовом счете второго порядка № 40102 с одновременным указанием «03100» в первых пяти знаках {Счет получателя}.

КИ2420

6.6. Информация в {Статус плательщика (101)} может принимать одно из следующих значений «01», «02», «03», «04», «05», «06», «07», «08», «09», «10», «11», «12», «13», «15», «16», «17», «18», «19», «20», «21», «22», «23», «24», «25», «26», «27», «28». **КИ2428**

В ЭПС (ЭС {Платежное поручение}, ЭС {Инкассовое поручение}, ЭС {Платежный ордер}) {Статус плательщика (101)} не может содержать значение «15». В ЭС {Платежное поручение на общую сумму с реестром} {Статус плательщика (101)} должен содержать значение «15». **КИ2430**

6.7. В ЭПС (ЭС {Платежное поручение}, ЭС {Инкассовое поручение}, ЭС {Платежный ордер}) или ЭС {Выставляемое на оплату инкассовое поручение} {КПП плательщика (102)} должен содержать значения, состоящие из 1 знака, принимающего значение ноль («0»), либо 9 знаков, при этом первый и второй знаки не могут одновременно принимать значение ноль («0»). **КИ2410**

{КПП плательщика (102)} не должен содержать значение, состоящее из 1 знака, принимающего значение ноль «0», если {ИНН плательщика} заполнен значением, состоящим из 5 знаков, при этом все знаки одновременно не могут принимать значение ноль («0»), либо если {ИНН плательщика} заполнен значением, состоящим из 10 знаков, и значение в {Статус плательщика (101)} отлично от "01", при этом первые два знака не могут одновременно принимать значение ноль («0»). **КИ2431**

В ЭС {Платежное поручение на общую сумму с реестром} {КПП плательщика (102)} должен содержать только значение, состоящее из 9 знаков,

при этом первый и второй знаки не могут одновременно принимать значение ноль («0»). **КИ2431**

6.8. {КПП получателя средств (103)} должен содержать значения, состоящие из 9 знаков, при этом первый и второй знаки не могут одновременно принимать значение ноль («0»). **КИ2411**

{КПП получателя средств (103)} может принимать значение, состоящее из 1 знака, принимающего значение ноль («0»), при условии одновременного указания в {Статус плательщика (101)} значения «27» и в {Счет банка получателя} счета, отличного от счета, открытого на балансовом счете второго порядка № 40102 с одновременным указанием «03100» в первых пяти знаках {Счет получателя}. **КИ2411**

6.9. Код бюджетной классификации {КБК (104)} должен содержать значения, состоящие из 1 знака (цифры), принимающего значение ноль («0»), либо 20 знаков (цифр), при этом все знаки (цифры) одновременно не могут принимать значение ноль («0»). **КИ2412**

6.10. {ОКТМО (105)} должен содержать значения, состоящие из 1 знака (цифры), принимающего значение ноль («0»), либо 8 знаков (цифр), при этом все знаки (цифры) одновременно не могут принимать значение ноль («0»). **КИ2413**

6.11. В ЭПС (ЭС {Платежное поручение}, ЭС {Инкассовое поручение}, ЭС {Платежный ордер}) или ЭС {Выставляемое на оплату инкассовое поручение} {Основание платежа (106)} должен содержать значения, состоящие из 1 знака, принимающего значение ноль («0»), либо 2 знаков, принимающих одно из следующих значений: ТП, ЗД, БФ, ТР, РС, ОТ, РТ, ПБ, ПР, АП, АР, ИН, ТЛ, ЗТ, БД, ПК, КВ, УВ, ИЛ, ТГ, ТБ, ТД, ПВ, 00. **КИ2433**

В ЭС {Платежное поручение на общую сумму с реестром} {Основание платежа (106)} должен содержать только значение, состоящее из 1 знака, принимающего значение ноль («0»). **КИ2433**

6.12. В ЭПС (ЭС {Платежное поручение}, ЭС {Инкассовое поручение}, ЭС {Платежный ордер}) или ЭС {Выставляемое на оплату инкассовое поручение} {Налоговый период/Код таможенного органа (107)} может содержать значения, состоящие из 1 знака, принимающего значение ноль («0»), либо заполнен значением показателя налогового периода, состоящего из 10 знаков, либо заполнен значением кода таможенного органа, состоящего из 8 цифр. В ЭС {Платежное поручение на общую сумму с реестром} {Налоговый период/Код таможенного органа (107)} должен содержать только значение, состоящее из 1 знака, принимающего значение ноль («0»).

Формат показателя налогового периода (10 знаков) заполняется следующим образом: 1-2 знаки могут принимать значение МС, КВ, ПЛ, ГД;

4-5 знаки могут принимать следующее значение:

если 1-2 знаки равны «МС», то 4-5 знаки принимают значения от 01 до 12;

если 1-2 знаки равны «КВ», то 4-5 знаки принимают значения от 01 до 04;

если 1-2 знаки равны «ПЛ», то 4-5 знаки принимают значения 01 или 02;

если 1-2 знаки равны «ГД», то 4-5 знаки принимают значения 00;

7-10 знаки – цифровое значение;

в 3 и 6 знаках проставляется точка «.» либо дата в формате «ДД.ММ.ГГГГ», где

ДД – значение от 01 до 31,

ММ – значение от 01 до 12,

ГГГГ – цифровое значение,

в 3 и 6 знаках проставляется точка «.». **КИ2434**

6.13. В ЭПС (ЭС {Платежное поручение}, ЭС {Инкассовое поручение}, ЭС {Платежный ордер}) или ЭС {Выставляемое на оплату инкассовое поручение} {Номер документа основания платежа/Идентификатор сведений о физическом лице (108)} может содержать значения, состоящие из 1 знака, принимающего значение ноль («0»), либо заполнен значением от 1 до 15 знаков. В ЭС {Платежное поручение на общую сумму с реестром} {Номер документа основания платежа/Идентификатор сведений о физическом лице (108)} должен содержать только значение, состоящее из 1 знака, принимающего значение ноль («0»). **КИ2435**

6.14. В ЭПС (ЭС {Платежное поручение}, ЭС {Инкассовое поручение}, ЭС {Платежный ордер}) или ЭС {Выставляемое на оплату инкассовое поручение} {Дата документа основания платежа (109)} должна содержать значения, состоящие из 1 знака, принимающего значение ноль («0»), либо 10 знаков, при этом все знаки одновременно не могут принимать значение ноль («0»).

Формат значений {Дата документа основания платежа (109)}, состоящего из 10 знаков, заполняется следующим образом:

1-2 знаки – значения от 01-31;

4-5 знаки – значения от 01-12;

3, 6 знаки – проставляется точка «.»

7-10 знаки – цифровое значение.

{Дата документа основания платежа (109)} может содержать значение, состоящие из 2 знаков, принимающего значение «00», при условии указания в {Основание платежа (106)} значения «00». **КИ2417**

В ЭС {Платежное поручение на общую сумму с реестром} {Дата документа основания платежа (109)} должен содержать только значение, состоящее из 1 знака, принимающего значение ноль («0»). **КИ2417**

6.15. В ЭС {Платежное поручение}, ЭС {Инкассовое поручение}, ЭС {Платежный ордер} дополнительно осуществляется проверка выполнения следующей совокупности условий.

6.15.1. При заполненном {Статус плательщика (101)} с указанными в нем значениями «03», «16», «19», «20», «24» {Номер документа основания платежа/идентификатор сведений о физическом лице (108)} и {Уникальный [19] УФЭБС. ОПИСАНИЕ ПРАВИЛ УКАЗАНИЯ ИНФОРМАЦИИ В РЕКВИЗИТАХ РАСПОРЯЖЕНИЙ О ПЕРЕВОДЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ В УПЛАТУ ПЛАТЕЖЕЙ В БЮДЖЕТНУЮ СИСТЕМУ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

идентификатор платежа} могут содержать значение ноль («0») одновременно при условии указания в {ИНН плательщика} значения, состоящего из 12 знаков (если в первых пяти знаках {Счет получателя} указано значение «03100») или значения, состоящего из 5, 10, 12 знаков (если в первых пяти знаках {Счет получателя} указано значение, отличное от «03100»). Если {ИНН плательщика} заполнен нулем («0»), то в {Номер документа основания платежа/Идентификатор сведений о физическом лице (108)} или {Уникальный идентификатор платежа} должно быть указано ненулевое значение.». **КИ2421**

6.15.2. При заполненном {Статус плательщика (101)} с указанным в нем значением «13»¹, а также при указании в распоряжении о переводе денежных средств {Банк получателя} «БИК ТОФК», {Счет банка получателя} счета, открытого на балансовом счете второго порядка № 40102 и значением «03100», указанным в первых пяти знаках {Счет получателя}, {Номер документа основания платежа/идентификатор сведений о физическом лице (108)} и (или) {Уникальный идентификатор платежа} могут содержать значение ноль («0») при условии указания в {ИНН плательщика} значения, состоящего из 12 знаков, при этом первые два знака не могут одновременно принимать значение ноль («0»). Если {ИНН плательщика} заполнен нулем («0»), то в {Номер документа основания платежа/идентификатор сведений о физическом лице (108)} или {Уникальный идентификатор платежа} должно быть указано ненулевое значение. **КИ2441**

6.15.3. При заполненном {Статус плательщика (101)} с указанными в нем значениями «09»–«13» {Уникальный идентификатор платежа} может содержать значение ноль («0») при условии указания в {ИНН плательщика} значения, состоящего из 12 знаков, при этом первые два знака не могут одновременно принимать значение ноль («0»). **КИ2422** Данный контроль не осуществляется при успешном завершении контроля в соответствии с п. 6.15.2 для распоряжения о переводе денежных средств при заполнении {Статус плательщика (101)} значением «13», указании в {Банк получателя} «БИК ТОФК», {Счет банка получателя} счета, открытого на балансовом счете второго порядка № 40102 и значением «03100», указанным в первых пяти знаках {Счет получателя}, и {Номер документа основания платежа/идентификатор сведений о физическом лице (108)}, содержащим ненулевое значение.

¹ При заполненном {Статус плательщика (101)} с указанным в нем значением «13» {ИНН плательщика} может принимать значение, состоящее из 1 знака («0») или состоящего из 12 знаков.

7 Проверки в период с 01.07.2021 до 18.03.2024

7. При указании в ЭПС в {Дата составления распоряжения} (для ЭС {Платежный ордер}—{Дата частично исполняемого распоряжения}) даты **позднее или равной** значению «**01.07.2021**» и **ранее** значения «**18.03.2024**», а также указании в распоряжении о переводе денежных средств в бюджетную систему Российской Федерации {Банк получателя}, {Счет банка получателя} и {Счет получателя} значений, предусмотренных в п. 6.1, дополнительно к проверкам, описанным в п. 6, обеспечивается допустимость указания значения «29» в {Статус плательщика (101)} **КИ2428**, а также допустимость указания в {Уникальный идентификатор платежа} значения, состоящего из 4 знаков в случае указания в первых пяти знаках {Счет получателя} значений «03212», «03222», «03232», «03242», «03252», «03262» либо «03272» (при этом все знаки одновременно не могут принимать значение ноль («0»)), **КИ2418** или выполнение проверки² контрольного разряда значения УИН, указываемого в {Уникальный идентификатор платежа} с учетом следующего:

7.1. Проверка контрольного разряда осуществляется в случае заполнения {Уникальный идентификатор платежа} значением 20 или 25 знаков, при этом не допускается указание других символов, кроме цифр. Если {Уникальный идентификатор платежа} заполнен значением «0» или имеет длину 4 знака, то проверка не выполняется; **КИ2418**

7.2. Каждому разряду УИН (первые 19 разрядов для 20-значного, либо первые 24 разряда для 25-значного УИН), начиная со старшего (первого) разряда, присваивается весовой коэффициент, соответствующий повторяющемуся ряду чисел от 1 до 10;

Например, УИН = 18810177200426457607,

УИН	1	8	8	1	0	1	7	7	2	0	0	4	2	6	4	5	7	6	0
Вес. коэф.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1	2	3	4	5	6	7	8	9

7.3. Далее рассчитываются произведения значений разрядов на соответствующие весовые коэффициенты и вычисляется сумма полученных произведений;

УИН	1	8	8	1	0	1	7	7	2	0	0	4	2	6	4	5	7	6	0
Вес. коэф.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Произведение	1	16	24	4	0	6	49	56	18	0	0	8	6	24	20	30	49	48	0

7.4. Сумма полученных произведений равна: $1+16+24+4+0+6+49+56+18+0+0+8+6+24+20+30+49+48+0=359$

² Данный функционал должен быть предусмотрен в РАБИС–НП, начиная с даты параметра системы (по умолчанию параметр должен быть установлен в значение «01.07.2021»).

Контрольный разряд УИН представляет собой остаток от деления полученной суммы на модуль 11 и должен иметь значение от 0 до 9;

В примере остаток от деления полученной суммы (359) на модуль 11 принимает значение $359 - (32^3 \cdot 11) = 7$, которое соответствует значению 20 разряда УИН.

Если полученный остаток равен 10, проводится повторный расчет с применением второй последовательности весовых коэффициентов, являющейся результатом циклического сдвига исходной последовательности на два разряда влево (3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2);

в случае если при повторном расчете остаток от деления вновь сохраняется равным 10, то значение контрольного разряда признается равным нулю («0»).

7.5. Значение УИН проходит проверку, если значение последнего разряда УИН соответствует рассчитанному в соответствии с п.п. 7.2-7.4 контрольному разряду.

³ $359/11=32.64$, берется результат деления без остатка.

8-9 Проверки в период с 01.10.2021 до 18.03.2024

8. При указании в ЭПС в {Дата составления распоряжения} (для ЭС {Платежный ордер} – {Дата частично исполняемого распоряжения}) даты **позднее или равной** значению «**01.10.2021**» и **ранее** значения «**18.03.2024**», а также указании в распоряжении о переводе денежных средств в бюджетную систему Российской Федерации {Банк получателя}, {Счет банка получателя} и {Счет получателя} значений, предусмотренных в п. 6.1, дополнительно к проверкам, описанным в п.п. 6–7, обеспечивается:

8.1. допустимость указания значения «30», а также исключение указания значений «09», «10», «11», «12», «18», «21», «22», «25», «26» в {Статус плательщика (101)}; **КИ2428**

8.2. необходимость заполнения Код бюджетной классификации {КБК (104)} значением, состоящим из 20 знаков (цифр), при этом все символы одновременно не могут принимать значение ноль («0»), при указании в {Счет банка получателя} счета, открытого на балансовом счете второго порядка № 40102 с одновременным указанием «03100» в первых пяти знаках {Счет получателя}. **КИ2412**

8.3. допустимость указания значений «КЭ» а также исключение значений «БФ», «ТР», «ПР», «АП», «АР», «БД», «КВ» {Основание платежа (106)}; **КИ2433**

8.4. необходимость указания значения «0» в {ИНН плательщика} при указанном значении «30» в {Статус плательщика (101)}; **КИ2419**

8.5. необходимость указания значения, состоящего из 10 знаков для {ИНН плательщика}, при условии указания значений «06» или «07» в {Статус плательщика (101)}; **КИ2419**

8.6. необходимость указания значения, состоящего из 12 знаков для {ИНН плательщика}, при условии указания значений «16» или «17» в {Статус плательщика (101)}. **КИ2419**

8.7. необходимость указания значения, отличного от «0», в {Номер документа основания платежа/Идентификатор сведений о физическом лице (108)} при условии указания в {Основание платежа (106)} значений «ПК», «ИЛ», «ИН», «КЭ», «УВ», «ПБ», «ТГ», «ТБ», «ТД», «ПВ». Исключением является случай, когда в {Статус плательщика (101)} указано значение «29», а также случай, когда в {Основание платежа (106)} указано значение «ИН», «ПБ», а в {Статус плательщика (101)} указано значение «13», для которых допускается значение ноль («0») в {Номер документа основания платежа/Идентификатор сведений о физическом лице (108)}. **КИ2435**

8.8. необходимость заполнения {Номер документа основания платежа/Идентификатор сведений о физическом лице (108)} по нижеописанному правилу при заполненных {Статус плательщика (101)} значением «29» и {ИНН плательщика} значением «0»:

первые два символа – цифры из перечня «01», «02», «03», «04», «05», «06», «07», «08», «09», «10», «11», «12», «13», «14», «22», «24», «25», «26», «28», «29», «30»,

третий символ – символ «;»,

далее – непустая строка длиной от 1 до 12 символов, не состоящая из одних нулей, при этом знаки номера «№» и дефиса «-» не указываются.

КИ2445

8.9. выполнение требований п.6.15.3 (**КИ2422**) только в части указанного значения «13» {Статус плательщика (101)}, исключив проведение контроля для значений «09», «10», «11», «12». **КИ2441**

8.10. необходимость проведения контроля значения {Номер документа основания платежа/Идентификатор сведений о физическом лице (108)}, заполненного значением, отличным от нуля («0»), при указании значений «03», «19», «20», «24» в {Статус плательщика (101)}, первые пять знаков в {Счет получателя} не равны «03100», по следующим условиям:

первые два символа – цифры из перечня «01», «02», «03», «04», «05», «06», «07», «08», «09», «10», «11», «12», «13», «14», «22», «24», «25», «26», «28», «29», «30»;

третий символ – символ «;»,

далее – непустая строка длиной от 1 до 12 символов, не состоящая из одних нулей, при этом знаки номера «№» и дефиса «-» не указываются.

КИ2447

9. При указании в ЭПС в {Дата составления распоряжения} (для ЭС {Платежный ордер} – {Дата частично исполняемого распоряжения}) даты позднее или равной значению «01.10.2021», предусмотренные п.п. 6-8 контроли не осуществляются для распоряжений, в которых в {Статус плательщика (101)} указано значение «27».

10-11 Проверки в период с 30.12.2022 до 18.03.2024

10. При указании в ЭПС в {Дата составления распоряжения} (для ЭС {Платежный ордер} – в {Дата частично исполняемого распоряжения}) даты позднее или равной значению «30.12.2022» и ранее значения «18.03.2024», проверки, указанные в п.6.-п.9, осуществляются также при указании в распоряжениях о переводе денежных средств в бюджетную систему Российской Федерации {Банк получателя} «БИК ПБР» и {Счет получателя} счет, открытых на балансовых счетах второго порядка № 40204, а также дополнительно к проверкам, описанным в п.6-п.9:

10.1. допустимость указания значения «31» в {Статус плательщика (101)};

КИ2428

10.2. при указании в распоряжении о переводе денежных средств в бюджетную систему Российской Федерации {Банк получателя} «БИК ТОФК», {Счет банка получателя} счета, открытого на балансовом счете второго порядка № 40102 и первые пять знаков {Счет получателя} значения «03212» необходимость указания в {Уникальный идентификатор платежа} значения, состоящего из 4, 20 или 25 знаков, при этом все знаки одновременно не могут принимать значение ноль («0»); КИ2418

10.3. необходимость указания в {Уникальный идентификатор платежа} значения, состоящего из 20 или 25 знаков, при этом все знаки одновременно не могут принимать значение ноль («0»), в случае указания значения «31» в {Статус плательщика (101)}; КИ2418

10.4. допустимость указания в {Уникальный идентификатор платежа} значения, состоящего из 4 знаков только в случае указания в первых пяти знаках {Счет получателя} значений «03212», (при этом все знаки одновременно не могут принимать значение ноль («0»)). КИ2418

11. В САБС не осуществляются проверки реквизитов распоряжений о переводе денежных средств в уплату платежей в бюджетную систему Российской Федерации при процедурах приема к исполнению распоряжений с заполненным в {Банк плательщика} значением БИК прямого участника с типом «Иностранный банк (Иностранная кредитная организация)».

12 Проверки в период с 25.09.2023 до 18.03.2024

12. При указании в ЭПС в {Дата составления распоряжения} (для ЭС {Платежный ордер} – {Дата частично исполняемого распоряжения}) даты **позднее или равной** значению **«25.09.2023»** и **ранее** значения **«18.03.2024»**, проверки, указанные в п.6.-п.11, осуществляются также в отношении распоряжений, в которых указано в {Банк получателя} - «БИК ТОФК», в {Счет банка получателя} - счета, открытого на балансовом счете второго порядка № 40102, и первые пять знаков {Счет получателя} равны «03244», при этом по распоряжениям, в которых указано в {Банк получателя} «БИК ТОФК», {Счет банка получателя} счета, открытого на балансовом счете второго порядка № 40102, и первые пять знаков {Счет получателя} «03254», контроль отменяется.

Дополнительно к проверкам, изложенным в п.6-п.11:

12.1. В ЭПС (ЭС {Платежное поручение}, ЭС {Инкассовое поручение}, ЭС {Платежный ордер}) при указании в распоряжении УИС составителя ЭС в {Идентификатор составителя}, принадлежащего кредитной организации или филиалу кредитной организации, в {Банк получателя} «БИК ПБР» и в {Счет получателя} одного из счетов, открытых на балансовом счете второго порядка № 40204, или в {Банк получателя} «БИК ТОФК», {Счет банка получателя} счета, открытого на балансовом счете второго порядка № 40102, должен обеспечиваться контроль на обязательность заполнения {Уникальный присваиваемый номер операции}; **КИ2429**

12.2. при указании в распоряжении в {Статус плательщика (101)} значений «01», «02», «04», «06», «07», «13», «16», «17», «28», «30» и одновременном указании в {Банк получателя} «БИК ТОФК», {Счет банка получателя} счета, открытого на балансовом счете второго порядка № 40102, должен обеспечиваться контроль наличия значения «03100» в первых пяти знаках реквизита {Счет получателя}; **КИ2440**

12.3. при указании в распоряжении в {Статус плательщика (101)} значения «13» и в {Банк получателя} «БИК ТОФК», в {Счет банка получателя} счета, открытого на балансовом счете второго порядка № 40102, в первых пяти знаках {Счет получателя} значения «03100», {ИНН плательщика} может быть указано значение ноль («0») при условии указания в {Уникальный идентификатор платежа} значения, содержащего 20 или 25 знаков; **КИ2441**

12.4. разрешить возможность указания в {Основание платежа (106)} следующих значений - «0», «ПК», «КЭ», «УВ», «ИЛ», «ПБ», «ТГ», «ТБ», «ТД», «ПВ», «ИН», «00». Возможность указания иных значений исключить. **КИ2433**

12.5. если в распоряжении в {Статус плательщика (101)} указано значение «31», в {Банк получателя} «БИК ТОФК», в {Счет банка получателя} счета, открытого на балансовом счете второго порядка № 40102, то в первых пяти знаках {Счет получателя} должно быть указано значение «03212», а в реквизите {Номер документа основания платежа/Идентификатор сведений о физическом лице (108)}

должно содержаться только значение, состоящее из 1 знака, принимающее значение ноль («0»). **КИ2435**

13 Проверки в период с 01.10.2023 до 18.03.2024

13. При указании в ЭПС в {Дата составления распоряжения} (для ЭС {Платежный ордер} – {Дата частично исполняемого распоряжения}) даты позднее или равной значению «**01.10.2023**» и ранее значения «**18.03.2024**», дополнительно к проверкам, изложенным в п. 6–12, обеспечивается:

13.1. допустимость указания значения «32» в {Статус плательщика (101)}, при этом реквизит {ИНН плательщика} должен быть заполнен и содержать значение, состоящее из 10 или 12 знаков, при этом первые два знака не могут одновременно принимать значение ноль («0»); **КИ2428** **КИ2419**

13.2. при указании в распоряжении в {Статус плательщика (101)} значения «32» и одновременном указании в {Банк получателя} «БИК ТОФК», в {Счет банка получателя} счета, открытого на балансовом счете второго порядка № 40102, обеспечивается контроль наличия значения «03100» в первых пяти знаках {Счет получателя}; **КИ2440**

14 Проверки в период с 01.01.2024 до 18.03.2024

14. При указании в ЭПС в {Дата составления распоряжения} (для ЭС {Платежный ордер} – {Дата частично исполняемого распоряжения}) даты позднее или равной значению «01.01.2024» и ранее значения «18.03.2024»:

14.1. осуществляется контроль на допустимость указания значения «33» в {Статус плательщика (101)}; **КИ2428**

14.2. в случае указания в {Статус плательщика (101)} значения «33» в реквизите {Уникальный идентификатор платежа} должно быть указано значение, состоящее из 20 или 25 знаков, при этом все знаки одновременно не могут принимать значение ноль («0»), при этом в реквизите {Номер документа основания платежа/Идентификатор сведений о физическом лице (108)} должно содержаться только значение, состоящее из 1 знака, принимающее значение ноль («0»); **КИ2432**

14.3. исключается из допустимых статусов значение «02» в {Статус плательщика (101)}⁴. **КИ2428**

⁴ В случае указания в {Статус плательщика (101)} значения «02», ЭС исключается из обработки.
[29] УФЭБС. ОПИСАНИЕ ПРАВИЛ УКАЗАНИЯ ИНФОРМАЦИИ В РЕКВИЗИТАХ
РАСПОРЯЖЕНИЙ О ПЕРЕВОДЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ В УПЛАТУ ПЛАТЕЖЕЙ В БЮДЖЕТНУЮ
СИСТЕМУ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

15 Проверки в период с 18.03.2024/23.09.2024 до 23.03.2025

15. При указании в ЭПС (ЭС {Платежное поручение}, ЭС {Инкассовое поручение}, ЭС {Платежный ордер})/ЭС {Выставляемое на оплату инкассовое поручение}, ЭС {Платежное поручение на общую сумму с реестром}) в {Дата составления распоряжения} (для ЭС {Платежный ордер} – {Дата частично исполняемого распоряжения}) даты **позднее или равной** значению «**18.03.2024**» и ранее значения «**24.03.2025**», а также указании распоряжении о переводе денежных средств в бюджетную систему Российской Федерации {Банк получателя}, {Счет банка получателя} и {Счет получателя} значений:

– в {Банк получателя} «БИК ПБР» и в {Счет получателя} одного из счетов, открытых на балансовых счетах второго порядка №№ 40503 с отличительным признаком «4» в четырнадцатом разряде, 40603 с отличительным признаком «4» в четырнадцатом разряде, 40703 с отличительным признаком «4» в четырнадцатом разряде, 40204, или

– в {Банк получателя} «БИК ТОФК», в {Счет банка получателя} - счета, открытого на балансовом счете второго порядка № 40102, первые пять знаков {Счет получателя} «03100», «03212», «03222», «03232», «03242», «03262», «03272», «03214», «03224», «03234», «03244»

обеспечивается выполнение следующего контроля, предусмотренного пунктами 15 и 26.

15.1 Предусмотренный п. 15 контроль не осуществляется по распоряжениям при одновременном указании в распоряжении о переводе денежных средств:

– в {Банк плательщика} «БИК ПБР», в {Счет плательщика} - счета, открытого на балансовом счете второго порядка №№ 40603 с отличительным признаком «1» в четырнадцатом разряде, 40703 с отличительным признаком «1» в четырнадцатом разряде, 40204 или

– в {Банк плательщика} «БИК ТОФК», в {Счет банка со стороны плательщика} - счета, открытого на балансовом счете второго порядка № 40102 и первые пять знаков {Счет плательщика} «03100», «03212», «03222», «03232», «03242», «03262», «03272», «03214», «03224», «03234», «03244»;

– в {Банк получателя} «БИК ПБР», {Счет получателя} и {Счет банка получателя} значений, указанных в п.15.1.

Предусмотренные п. 15 контроли не осуществляются также для распоряжений, в которых в {Статус плательщика (101)} указано значение «27».

15.2 ЭПС (ЭС {Платежное поручение}, ЭС {Инкассовое поручение}, ЭС {Платежный ордер}) и ЭС {Платежное поручение на общую сумму с реестром}, или ЭС {Выставляемое на оплату инкассовое поручение} {Статус плательщика

(101)} должен быть заполнен. **КИ2427**

15.3 Информация в **{Статус плательщика (101)}** может принимать одно из следующих значений «01», «03», «04», «05», «06», «07», «08», «13», «15», «16», «17», «19», «20», «23», «24», «27», «28», «29», «30», «31», «32», «33». **КИ2428**

В ЭПС (ЭС {Платежное поручение}, ЭС {Инкассовое поручение}, ЭС {Платежный ордер}) или ЭС {Выставляемое на оплату инкассовое поручение} **{Статус плательщика (101)}** не может содержать значение «15». В ЭС {Платежное поручение на общую сумму с реестром} **{Статус плательщика (101)}** должен содержать значение «15». **КИ2430**

При указании в распоряжении в **{Статус плательщика (101)}** значений «01», «04», «06», «07», «13», «16», «17», «28», «30», «32» и одновременном указании в **{Банк получателя}** «БИК ТОФК», **{Счет банка получателя}** счета, открытого на балансовом счете второго порядка № 40102, должен обеспечиваться контроль наличия значения «03100» в первых пяти знаках реквизита **{Счет получателя}**. **КИ2440**

15.4 В ЭПС (ЭС {Платежное поручение}, ЭС {Инкассовое поручение}, ЭС {Платежный ордер}) или ЭС {Выставляемое на оплату инкассовое поручение} **{Уникальный идентификатор платежа}** должен содержать значения, состоящие из 1 знака, принимающего значение ноль («0»), либо 4 или 20, или 25 знаков, при этом все знаки одновременно не могут принимать значение ноль («0»). **КИ2418**

В ЭС {Платежное поручение на общую сумму с реестром} контроль **{Уникальный идентификатор платежа}** осуществляется только в реестровой части.

При указании в **{Банк получателя}** «БИК ТОФК», в **{Счет банка получателя}** счета, открытого на балансовом счете второго порядка № 40102, в первых пяти знаках **{Счет получателя}** значения «03212», в **{Уникальный идентификатор платежа}** необходимо указывать значения, состоящие из 4, 20 или 25 знаков, при этом все знаки одновременно не могут принимать значение ноль («0»); **КИ2418**

{Уникальный идентификатор платежа} может содержать значения, состоящие из 4 знаков только в случае указания в первых пяти знаках **{Счет получателя}** значений «03212», (при этом все знаки одновременно не могут принимать значение ноль («0»)). **КИ2418**

При указании значения в **{Статус плательщика (101)}** значений «31» (**КИ2418**) и «33» (**КИ2432**) реквизит **{Уникальный идентификатор платежа}** должен содержать значения, состоящего из 20 или 25 знаков, при этом все знаки одновременно не могут принимать значение ноль («0»). **КИ2418/КИ2432**

15.4.1 При указании в **{Уникальный идентификатор платежа}** значения 20 или 25 знаков (при этом не допускается указание других символов, кроме цифр) осуществляется проверка контрольного разряда. Если **{Уникальный идентификатор платежа}** заполнен значением «0» или имеет длину 4 знака, то проверка не выполняется; **КИ2418**

15.4.2 Каждому разряду УИН (первые 19 разрядов для 20-значного, либо первые 24 разряда для 25-значного УИН), начиная со старшего (первого) разряда, [31] УФЭБС. ОПИСАНИЕ ПРАВИЛ УКАЗАНИЯ ИНФОРМАЦИИ В РЕКВИЗИТАХ РАСПОРЯЖЕНИЙ О ПЕРЕВОДЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ В УПЛАТУ ПЛАТЕЖЕЙ В БЮДЖЕТНУЮ СИСТЕМУ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

присваивается весовой коэффициент, соответствующий повторяющемуся ряду чисел от 1 до 10;

Например, УИН = 18810177200426457607,

УИН	1	8	8	1	0	1	7	7	2	0	0	4	2	6	4	5	7	6	0
Вес. коэф.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1	2	3	4	5	6	7	8	9

15.4.3 Далее рассчитываются произведения значений разрядов на соответствующие весовые коэффициенты и вычисляется сумма полученных произведений;

УИН	1	8	8	1	0	1	7	7	2	0	0	4	2	6	4	5	7	6	0
Вес. коэф.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Произведение	1	16	24	4	0	6	49	56	18	0	0	8	6	24	20	30	49	48	0

15.4.4 Сумма полученных произведений равна:

$$1+16+24+4+0+6+49+56+18+0+0+8+6+24+20+30+49+48+0=359$$

Контрольный разряд УИН представляет собой остаток от деления полученной суммы на модуль 11 и должен иметь значение от 0 до 9;

В примере остаток от деления полученной суммы (359) на модуль 11 принимает значение $359 - (32^5 \cdot 11) = 7$, которое соответствует значению 20 разряда УИН.

Если полученный остаток равен 10, проводится повторный расчет с применением второй последовательности весовых коэффициентов, являющейся результатом циклического сдвига исходной последовательности на два разряда влево (3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2);

в случае если при повторном расчете остаток от деления вновь сохраняется равным 10, то значение контрольного разряда признается равным нулю («0»).

15.4.5 Значение УИН проходит проверку, если значение последнего разряда УИН соответствует рассчитанному в соответствии с п.п. 15.4.1-15.4.4 контрольному разряду. **КИ2418**

15.5 В ЭПС (ЭС {Платежное поручение}, ЭС {Инкассовое поручение}, ЭС {Платежный ордер}) или ЭС {Выставляемое на оплату инкассовое поручение} {ИНН плательщика} должен содержать значения, состоящие из 1 знака (цифры), принимающего значение ноль («0»), либо 5 знаков (цифр), при этом все знаки

⁵ $359/11=32.64$, берется результат деления без остатка.

(цифры) одновременно не могут принимать значение ноль («0»), либо 10 или 12 знаков (цифр), при этом первые два знака (цифры) не могут одновременно принимать значение ноль («0»). **КИ2419**

В ЭС {Платежное поручение на общую сумму с реестром} {ИНН плательщика} должен содержать только значение, состоящее из 10 знаков (цифр), при этом первые два знака (цифры) не могут одновременно принимать значение ноль («0»). **КИ2419**

При указании в {Статус плательщика (101)} значений «06» или «07» реквизит {ИНН плательщика} должен содержать значение, состоящие из 10 знаков. **КИ2419**

При указании в {Статус плательщика (101)} значения «13» в реквизите {ИНН плательщика} может быть указано значение ноль («0») при условии указания в {Уникальный идентификатор платежа} значения, содержащего 20 или 25 знаков. **КИ2441**

При указании в {Статус плательщика (101)} значений «16» или «17» реквизит {ИНН плательщика} должен содержать значение, состоящие из 12 знаков. **КИ2419**

При указании в {Статус плательщика (101)} значения «30» в {ИНН плательщика} должен содержать значение «0». **КИ2419**

При указании значения «32» в {Статус плательщика (101)} реквизит {ИНН плательщика} должен содержать значение, состоящие из 10 или 12 знаков. **КИ2419**

15.6 {ИНН получателя средств} должен содержать значение, состоящее из 10 знаков, при этом первые два знака не могут одновременно принимать значение ноль («0»). **КИ2420**

15.7 В ЭПС (ЭС {Платежное поручение}, ЭС {Инкассовое поручение}, ЭС {Платежный ордер}) или ЭС {Выставляемое на оплату инкассовое поручение} {КПП плательщика (102)} должен содержать значения, состоящие из 1 знака, принимающего значение ноль («0»), либо 9 знаков, при этом первый и второй знаки не могут одновременно принимать значение ноль («0»), при этом:

{КПП плательщика (102)} должен содержать значение, состоящее из 1 знака, принимающего значение ноль («0»), если {ИНН плательщика} заполнен значением, состоящим из 12 знаков;

{КПП плательщика (102)} должен содержать значение, состоящее из 9 знаков, при этом первый и второй знаки не могут одновременно принимать значение ноль («0»), если {ИНН плательщика} заполнен значением, состоящим из 5 знаков;

{КПП плательщика (102)} должен содержать значение, состоящее из 9 знаков, при этом первый и второй знаки не могут одновременно принимать значение ноль («0»), если {ИНН плательщика} заполнен значением, состоящим из 10 знаков, за исключением случая, значение в {Статус плательщика (101)} указано

"01" и в {ИНН плательщика} заполнен значением, состоящим из 10 знаков - в таких случаях {КПП плательщика (102)} должен содержать значения, состоящие из 1 знака, принимающего значение ноль («0»), либо 9 знаков, при этом первый и второй знаки не могут одновременно принимать значение ноль («0»). **КИ2431**

В ЭС {Платежное поручение на общую сумму с реестром} **{КПП плательщика (102)}** должен содержать только значение, состоящее из 9 знаков, при этом первый и второй знаки не могут одновременно принимать значение ноль («0»). **КИ2431**

15.8 **{КПП получателя средств (103)}** должен содержать значения, состоящие из 9 знаков, при этом первый и второй знаки не могут одновременно принимать значение ноль («0»). **КИ2411**

15.9 Код бюджетной классификации **{КБК (104)}** должен содержать значения, состоящие из 1 знака (цифры), принимающего значение ноль («0»), либо 20 знаков (цифр), при этом все знаки (цифры) одновременно не могут принимать значение ноль («0»). **КИ2412**

При указании в {Счет банка получателя} счета, открытого на балансовом счете второго порядка № 40102 с одновременным указанием «03100» в первых пяти знаках {Счет получателя} реквизит Код бюджетной классификации {КБК (104)} должен содержать значение, состоящим из 20 знаков (цифр), при этом все символы одновременно не могут принимать значение ноль («0»). **КИ2412**

15.10 **{ОКТМО (105)}** должен содержать значения, состоящие из 1 знака (цифры), принимающего значение ноль («0»), либо 8 знаков (цифр), при этом все знаки (цифры) одновременно не могут принимать значение ноль («0»). **КИ2413**

15.11 В ЭПС (ЭС {Платежное поручение}, ЭС {Инкассовое поручение}, ЭС {Платежный ордер}) или ЭС {Выставляемое на оплату инкассовое поручение} **{Основание платежа (106)}** должен содержать значения, состоящие из 1 знака, принимающего значение ноль («0»), либо 2 знаков, принимающих одно из следующих значений: «ПК», «КЭ», «УВ», «ИЛ», «ПБ», «ТГ», «ТБ», «ТД», «ПВ», «ИН», «00». **КИ2433**

В ЭС {Платежное поручение на общую сумму с реестром} **{Основание платежа (106)}** должен содержать только значение, состоящее из 1 знака, принимающего значение ноль («0»). **КИ2433**

15.12 В ЭПС (ЭС {Платежное поручение}, ЭС {Инкассовое поручение}, ЭС {Платежный ордер}) или ЭС {Выставляемое на оплату инкассовое поручение} **{Налоговый период/Код таможенного органа (107)}** должен содержать значения, состоящие из 1 знака, принимающего значение ноль («0»), либо заполнен значением показателем налогового периода, состоящего из 10 знаков, либо заполнен значением кода таможенного органа, состоящего из 8 цифр. **КИ2434**

В ЭС {Платежное поручение на общую сумму с реестром} **{Налоговый период/Код таможенного органа (107)}** должен содержать только значение, состоящее из 1 знака, принимающего значение ноль («0»). **КИ2434**

Формат показателя налогового периода (10 знаков) заполняется следующим образом: 1-2 знаки могут принимать значение МС, КВ, ПЛ, ГД;

4-5 знаки могут принимать следующее значение:

если 1-2 знаки равны «МС», то 4-5 знаки принимают значения от 01 до 12;

если 1-2 знаки равны «КВ», то 4-5 знаки принимают значения от 01 до 04;

если 1-2 знаки равны «ПЛ», то 4-5 знаки принимают значения 01 или 02;

если 1-2 знаки равны «ГД», то 4-5 знаки принимают значения 00;

7-10 знаки – цифровое значение;

в 3 и 6 знаках проставляется точка «.» либо дата в формате «ДД.ММ.ГГГГ», где

ДД – значение от 01 до 31,

ММ – значение от 01 до 12,

ГГГГ – цифровое значение,

в 3 и 6 знаках проставляется точка «.».

15.13 В ЭПС (ЭС {Платежное поручение}, ЭС {Инкассовое поручение}, ЭС {Платежный ордер}) или ЭС {Выставляемое на оплату инкассовое поручение}) **{Номер документа основания платежа/Идентификатор сведений о физическом лице (108)}** может содержать значения, состоящие из 1 знака, принимающего значение ноль («0»), либо заполнен значением от 1 до 15 знаков. **КИ2435**

В ЭС {Платежное поручение на общую сумму с реестром} **{Номер документа основания платежа/Идентификатор сведений о физическом лице (108)}** должен содержать только значение, состоящее из 1 знака, принимающего значение ноль («0»). **КИ2435**

При указании в {Основание платежа (106)} значений «ПК», «ИЛ», «ИН», «КЭ», «УВ», «ПБ», «ТГ», «ТБ», «ТД», «ПВ», «00» реквизит {Номер документа основания платежа/Идентификатор сведений о физическом лице (108)} должен содержать значения, отличные от «0». Исключением является случай, когда в {Статус плательщика (101)} указано значение «29», для которого допускается значение «0» в {Номер документа основания платежа/Идентификатор сведений о физическом лице (108)} при наличии ненулевого значения в {ИНН плательщика}. **КИ2435**

При указании в {Статус плательщика (101)} значений «03», «19», «20», «24» в реквизитах {Номер документа основания платежа/идентификатор сведений о физическом лице (108)} и {Уникальный идентификатор платежа} могут содержаться значения ноль («0») одновременно при условии указания в {ИНН плательщика} значения, состоящего из 12 знаков (если в первых пяти знаках {Счет получателя} указано значение «03100») или значения, состоящего из 5, 10,

12 знаков (если в первых пяти знаках {Счет получателя} указано значение, отличное от «03100»). Если {ИНН плательщика} заполнен нулем («0»), то в {Номер документа основания платежа/Идентификатор сведений о физическом лице (108)} или {Уникальный идентификатор платежа} должно быть указано ненулевое значение.». **КИ2421**

При указании в распоряжении в {Статус плательщика (101)} значения «29» и {ИНН плательщика} значения «0» необходимо заполнять {Номер документа основания платежа/Идентификатор сведений о физическом лице (108)} по нижеописанному правилу:

- первые два символа – цифры из перечня «01», «02», «03», «04», «05», «06», «07», «08», «09», «10», «11», «12», «13», «14», «22», «24», «25», «26», «28», «29», «30»,
- третий символ – символ «;»,
- далее – непустая строка длиной от 1 до 12 символов, не состоящая из одних нулей, при этом знаки номера «№» и дефиса «-» не указываются. **КИ2445**

При указании в {Статус плательщика (101)} значений «03», «19», «20», «24» и в {Банк получателя} «БИК ТОФК», в {Счет банка получателя} счета, открытого на балансовом счете второго порядка № 40102, в первых пяти знаках {Счет получателя} значения отличного от «03100», необходимо проведение контроля значения {Номер документа основания платежа/Идентификатор сведений о физическом лице (108)}, заполненного значением, отличным от нуля («0») по следующим условиям:

- первые два символа – цифры из перечня «01», «02», «03», «04», «05», «06», «07», «08», «09», «10», «11», «12», «13», «14», «22», «24», «25», «26», «28», «29», «30»;
- третий символ – символ «;»,
- далее – непустая строка длиной от 1 до 12 символов, не состоящая из одних нулей, при этом знаки номера «№» и дефиса «-» не указываются. **КИ2447**

При указании в {Статус плательщика (101)} значения «31», в {Банк получателя} «БИК ТОФК», в {Счет банка получателя} счета, открытого на балансовом счете второго порядка № 40102, то в первых пяти знаках {Счет получателя} должно быть указано значение «03212», а в реквизите {Номер документа основания платежа/Идентификатор сведений о физическом лице (108)} должно содержаться только значение, состоящее из 1 знака, принимающее значение ноль («0»). **КИ2443**

При указании в {Статус плательщика (101)} значения «33» в реквизите {Номер документа основания платежа/Идентификатор сведений о физическом лице (108)} должно содержаться только значение, состоящее из 1 знака, принимающее значение ноль («0»). **КИ2432**

15.14 В ЭПС (ЭС {Платежное поручение}, ЭС {Инкассовое поручение}, ЭС {Платежный ордер}) или ЭС {Выставляемое на оплату инкассовое поручение}

{Дата документа основания платежа (109)} должна содержать значения, состоящие из 1 знака, принимающего значение ноль («0»), либо 10 знаков, при этом все знаки одновременно не могут принимать значение ноль («0»). **КИ2417**

Формат значений {Дата документа основания платежа (109)}, состоящего из 10 знаков, заполняется следующим образом:

1-2 знаки – значения от 01-31;

4-5 знаки – значения от 01-12;

3, 6 знаки – проставляется точка «.»

7-10 знаки – цифровое значение.

{Дата документа основания платежа (109)} может содержать значение, состоящее из 2 знаков, принимающего значение «00», при условии указания в {Основание платежа (106)} значения «00».

В ЭС {Платежное поручение на общую сумму с реестром} **{Дата документа основания платежа (109)}** должен содержать только значение, состоящее из 1 знака, принимающего значение ноль («0»). **КИ2417**

15.15 В ЭПС (ЭС {Платежное поручение}, ЭС {Инкассовое поручение}, ЭС {Платежный ордер}) при указании в распоряжении УИС составителя ЭС в {Идентификатор составителя}, принадлежащего участнику с типом «Кредитная организация» или «Филиал кредитной организации», в {Банк получателя} «БИК ПБР» и в {Счет получателя} одного из счетов, открытых на балансовом счете второго порядка № 40204, или в {Банк получателя} «БИК ТОФК», {Счет банка получателя} счета, открытого на балансовом счете второго порядка № 40102, {Уникальный присваиваемый номер операции} должен быть заполнен и с **23.09.2024** должен содержать значение, состоящее из 32 знаков(цифры), при этом все знаки одновременно не могут принимать значение «0»; **КИ2429**

В ЭС {Выставляемое на оплату инкассовое поручение} контроль {Уникальный присваиваемый номер операции} не осуществляется.

В ЭС {Платежное поручение на общую сумму с реестром} контроль {Уникальный присваиваемый номер операции} осуществляется только в реестровой части.

16 Проверки в период с 24.03.2025 до 21.09.2025

16. При указании в ЭПС (ЭС {Платежное поручение}, ЭС {Инкассовое поручение}, ЭС {Платежный ордер})/ЭС {Выставляемое на оплату инкассовое поручение}, ЭС {Платежное поручение на общую сумму с реестром}) в {Дата составления распоряжения} (для ЭС {Платежный ордер} – {Дата частично исполняемого распоряжения}) даты позднее или равной значению «**24.03.2025**» и ранее значения «**22.09.2025**», а также указании распоряжении о переводе денежных средств в бюджетную систему Российской Федерации {Банк получателя}, {Счет банка получателя} и {Счет получателя} значений:

– в {Банк получателя} «БИК ПБР» и в {Счет получателя} одного из счетов, открытых на балансовых счетах второго порядка №№ 40503 с отличительным признаком «4» в четырнадцатом разряде, 40603 с отличительным признаком «4» в четырнадцатом разряде, 40703 с отличительным признаком «4» в четырнадцатом разряде, 40204, или

– в {Банк получателя} «БИК ТОФК», в {Счет банка получателя} - счета, открытого на балансовом счете второго порядка № 40102, первые пять знаков {Счет получателя} «03100», «03212», «03222», «03232», «03242», «03262», «03272», «03214», «03224», «03234», «03244»

обеспечивается выполнение следующего контроля, предусмотренного пунктами 16 и 27.

16.1 Предусмотренный п. 16 контроль не осуществляется по распоряжениям при одновременном указании в распоряжении о переводе денежных средств:

– в {Банк плательщика} «БИК ПБР», в {Счет плательщика} - счета, открытого на балансовом счете второго порядка №№ 40603 с отличительным признаком «1» в четырнадцатом разряде, 40703 с отличительным признаком «1» в четырнадцатом разряде, 40204 или

– в {Банк плательщика} «БИК ТОФК», в {Счет банка со стороны плательщика} - счета, открытого на балансовом счете второго порядка № 40102 и первые пять знаков {Счет плательщика} «03100», «03212», «03222», «03232», «03242», «03262», «03272», «03214», «03224», «03234», «03244»;

– в {Банк получателя} «БИК ПБР», {Счет получателя} и {Счет банка получателя} значений, указанных в п.16.1.

Предусмотренные п. 16 контроли не осуществляются также для распоряжений, в которых в {Статус плательщика (101)} указано значение «27».

16.2 ЭПС (ЭС {Платежное поручение}, ЭС {Инкассовое поручение}, ЭС {Платежный ордер}) и ЭС {Платежное поручение на общую сумму с реестром}, или ЭС {Выставляемое на оплату инкассовое поручение} {Статус плательщика (101)} должен быть заполнен. **КИ2427**

16.3 Информация в **{Статус плательщика (101)}** может принимать одно из следующих значений «01», «03», «04», «05», «06», «07», «08», «13», «15», «16», «17», «19», «20», «23», «24», «27», «28», «29», «30», «31», «32», «33». **КИ2428**

В ЭПС (ЭС {Платежное поручение}, ЭС {Инкассовое поручение}, ЭС {Платежный ордер}) или ЭС {Выставляемое на оплату инкассовое поручение} **{Статус плательщика (101)}** не может содержать значение «15». В ЭС {Платежное поручение на общую сумму с реестром} **{Статус плательщика (101)}** должен содержать значение «15». **КИ2430**

При указании в распоряжении в **{Статус плательщика (101)}** значений «01», «04», «06», «07», «13», «16», «17», «28», «30», «32» и одновременном указании в **{Банк получателя}** «БИК ТОФК», **{Счет банка получателя}** счета, открытого на балансовом счете второго порядка № 40102, должен обеспечиваться контроль наличия значения «03100» в первых пяти знаках реквизита **{Счет получателя}**. **КИ2440**

16.4 В ЭПС (ЭС {Платежное поручение}, ЭС {Инкассовое поручение}, ЭС {Платежный ордер}) или ЭС {Выставляемое на оплату инкассовое поручение} **{Уникальный идентификатор платежа}** должен содержать значения, состоящие из 1 знака, принимающего значение ноль («0»), либо 4 или 20, или 25 знаков, при этом все знаки одновременно не могут принимать значение ноль («0»). **КИ2418**

В ЭС {Платежное поручение на общую сумму с реестром} **{Уникальный идентификатор платежа}** должен содержать значения, состоящее из 1 знака, принимающего значение ноль («0»). **КИ2418**

При указании в **{Банк получателя}** «БИК ТОФК», в **{Счет банка получателя}** счета, открытого на балансовом счете второго порядка № 40102, в первых пяти знаках **{Счет получателя}** значения «03212», в **{Уникальный идентификатор платежа}** необходимо указывать значения, состоящие из 4, 20 или 25 знаков, при этом все знаки одновременно не могут принимать значение ноль («0»); **КИ2418**

{Уникальный идентификатор платежа} может содержать значения, состоящие из 4 знаков только в случае указания в первых пяти знаках **{Счет получателя}** значений «03212», (при этом все знаки одновременно не могут принимать значение ноль («0»)). **КИ2418**

При указании значения в **{Статус плательщика (101)}** значений «31» (**КИ2418**) и «33» (**КИ2432**) реквизит **{Уникальный идентификатор платежа}** должен содержать значения, состоящего из 20 или 25 знаков, при этом все знаки одновременно не могут принимать значение ноль («0»). **КИ2418/КИ2432**

16.4.1 При указании в **{Уникальный идентификатор платежа}** значения 20 или 25 знаков (при этом не допускается указание других символов, кроме цифр) осуществляется проверка контрольного разряда. Если **{Уникальный идентификатор платежа}** заполнен значением «0» или имеет длину 4 знака, то проверка не выполняется; **КИ2418**

16.4.2 Каждому разряду УИН (первые 19 разрядов для 20-значного, либо первые 24 разряда для 25-значного УИН), начиная со старшего (первого) разряда,

присваивается весовой коэффициент, соответствующий повторяющемуся ряду чисел от 1 до 10;

Например, УИН = 18810177200426457607,

УИН	1	8	8	1	0	1	7	7	2	0	0	4	2	6	4	5	7	6	0
Вес. коэф.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1	2	3	4	5	6	7	8	9

16.4.3 Далее рассчитываются произведения значений разрядов на соответствующие весовые коэффициенты и вычисляется сумма полученных произведений;

УИН	1	8	8	1	0	1	7	7	2	0	0	4	2	6	4	5	7	6	0
Вес. коэф.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Произведение	1	16	24	4	0	6	49	56	18	0	0	8	6	24	20	30	49	48	0

16.4.4 Сумма полученных произведений равна:

$$1+16+24+4+0+6+49+56+18+0+0+8+6+24+20+30+49+48+0=359$$

Контрольный разряд УИН представляет собой остаток от деления полученной суммы на модуль 11 и должен иметь значение от 0 до 9;

В примере остаток от деления полученной суммы (359) на модуль 11 принимает значение $359 - (32 \cdot 11) = 7$, которое соответствует значению 20 разряда УИН.

Если полученный остаток равен 10, проводится повторный расчет с применением второй последовательности весовых коэффициентов, являющейся результатом циклического сдвига исходной последовательности на два разряда влево (3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2);

в случае если при повторном расчете остаток от деления вновь сохраняется равным 10, то значение контрольного разряда признается равным нулю («0»).

16.4.5 Значение УИН проходит проверку, если значение последнего разряда УИН соответствует рассчитанному в соответствии с п.п. 16.4.1-16.4.4 контрольному разряду. **КИ2418**

16.5 В ЭПС (ЭС {Платежное поручение}, ЭС {Инкассовое поручение}, ЭС {Платежный ордер}) или ЭС {Выставляемое на оплату инкассовое поручение} {ИНН плательщика} должен содержать значения, состоящие из 1 знака (цифры), принимающего значение ноль («0»), либо 5 знаков (цифр), при этом все знаки

⁶ $359/11=32.64$, берется результат деления без остатка.

(цифры) одновременно не могут принимать значение ноль («0»), либо 10 или 12 знаков (цифр), при этом первые два знака (цифры) не могут одновременно принимать значение ноль («0»). **КИ2419**

В ЭС {Платежное поручение на общую сумму с реестром} {ИНН плательщика} должен содержать только значение, состоящее из 10 знаков (цифр), при этом первые два знака (цифры) не могут одновременно принимать значение ноль («0»). **КИ2419**

При указании в {Статус плательщика (101)} значений «06» или «07» реквизит {ИНН плательщика} должен содержать значение, состоящие из 10 знаков. **КИ2419**

При указании в {Статус плательщика (101)} значения «13» в реквизите {ИНН плательщика} может быть указано значение ноль («0») при условии указания в {Уникальный идентификатор платежа} значения, содержащего 20 или 25 знаков. **КИ2441**

При указании в {Статус плательщика (101)} значений «16» или «17» реквизит {ИНН плательщика} должен содержать значение, состоящие из 12 знаков. **КИ2419**

При указании в {Статус плательщика (101)} значения «30» в {ИНН плательщика} должен содержать значение «0». **КИ2419**

При указании значения «32» в {Статус плательщика (101)} реквизит {ИНН плательщика} должен содержать значение, состоящие из 10 или 12 знаков. **КИ2419**

16.6 {ИНН получателя средств} должен содержать значение, состоящее из 10 знаков, при этом первые два знака не могут одновременно принимать значение ноль («0»). **КИ2420**

16.7 В ЭПС (ЭС {Платежное поручение}, ЭС {Инкассовое поручение}, ЭС {Платежный ордер}) или ЭС {Выставляемое на оплату инкассовое поручение} {КПП плательщика (102)} должен содержать значения, состоящие из 1 знака, принимающего значение ноль («0»), либо 9 знаков, при этом первый и второй знаки не могут одновременно принимать значение ноль («0»), при этом:

{КПП плательщика (102)} должен содержать значение, состоящее из 1 знака, принимающего значение ноль («0»), если {ИНН плательщика} заполнен значением, состоящим из 12 знаков;

{КПП плательщика (102)} должен содержать значение, состоящее из 9 знаков, при этом первый и второй знаки не могут одновременно принимать значение ноль («0»), если {ИНН плательщика} заполнен значением, состоящим из 5 знаков;

{КПП плательщика (102)} должен содержать значение, состоящее из 9 знаков, при этом первый и второй знаки не могут одновременно принимать значение ноль («0»), если {ИНН плательщика} заполнен значением, состоящим из 10 знаков, за исключением случая, значение в {Статус плательщика (101)} указано

"01" и в {ИНН плательщика} заполнен значением, состоящим из 10 знаков - в таких случаях {КПП плательщика (102)} должен содержать значения, состоящие из 1 знака, принимающего значение ноль («0»), либо 9 знаков, при этом первый и второй знаки не могут одновременно принимать значение ноль («0»). **КИ2431**

В ЭС {Платежное поручение на общую сумму с реестром} **{КПП плательщика (102)}** должен содержать только значение, состоящее из 9 знаков, при этом первый и второй знаки не могут одновременно принимать значение ноль («0»). **КИ2431**

16.8 **{КПП получателя средств (103)}** должен содержать значения, состоящие из 9 знаков, при этом первый и второй знаки не могут одновременно принимать значение ноль («0»). **КИ2411**

16.9 Код бюджетной классификации **{КБК (104)}** должен содержать значения, состоящие из 1 знака (цифры), принимающего значение ноль («0»), либо 20 знаков (цифр), при этом все знаки (цифры) одновременно не могут принимать значение ноль («0»). **КИ2412**

При указании в {Счет банка получателя} счета, открытого на балансовом счете второго порядка № 40102 с одновременным указанием «03100» в первых пяти знаках {Счет получателя} реквизит Код бюджетной классификации {КБК (104)} должен содержать значение, состоящим из 20 знаков (цифр), при этом все символы одновременно не могут принимать значение ноль («0»). **КИ2412**

16.10 **{ОКТМО (105)}** должен содержать значения, состоящие из 1 знака (цифры), принимающего значение ноль («0»), либо 8 знаков (цифр), при этом все знаки (цифры) одновременно не могут принимать значение ноль («0»). **КИ2413**

16.11 В ЭПС (ЭС {Платежное поручение}, ЭС {Инкассовое поручение}, ЭС {Платежный ордер}) или ЭС {Выставляемое на оплату инкассовое поручение} **{Основание платежа (106)}** должен содержать значения, состоящие из 1 знака, принимающего значение ноль («0»), либо 2 знаков, принимающих одно из следующих значений: «ПК», «КЭ», «УВ», «ИЛ», «ПБ», «ТГ», «ТБ», «ТД», «ПВ», «ИН», «00». **КИ2433**

В ЭС {Платежное поручение на общую сумму с реестром} **{Основание платежа (106)}** должен содержать только значение, состоящее из 1 знака, принимающего значение ноль («0»). **КИ2433**

16.12 В ЭПС (ЭС {Платежное поручение}, ЭС {Инкассовое поручение}, ЭС {Платежный ордер}) или ЭС {Выставляемое на оплату инкассовое поручение} **{Налоговый период/Код таможенного органа (107)}** должен содержать значения, состоящие из 1 знака, принимающего значение ноль («0»), либо заполнен значением показателем налогового периода, состоящего из 10 знаков, либо заполнен значением кода таможенного органа, состоящего из 8 цифр. **КИ2434**

В ЭС {Платежное поручение на общую сумму с реестром} **{Налоговый период/Код таможенного органа (107)}** должен содержать только значение, состоящее из 1 знака, принимающего значение ноль («0»). **КИ2434**

Формат показателя налогового периода (10 знаков) заполняется следующим образом: 1-2 знаки могут принимать значение МС, КВ, ПЛ, ГД;

4-5 знаки могут принимать следующее значение:

если 1-2 знаки равны «МС», то 4-5 знаки принимают значения от 01 до 12;

если 1-2 знаки равны «КВ», то 4-5 знаки принимают значения от 01 до 04;

если 1-2 знаки равны «ПЛ», то 4-5 знаки принимают значения 01 или 02;

если 1-2 знаки равны «ГД», то 4-5 знаки принимают значения 00;

7-10 знаки – цифровое значение;

в 3 и 6 знаках проставляется точка «.» либо дата в формате «ДД.ММ.ГГГГ», где

ДД – значение от 01 до 31,

ММ – значение от 01 до 12,

ГГГГ – цифровое значение,

в 3 и 6 знаках проставляется точка «.».

16.13 В ЭПС (ЭС {Платежное поручение}, ЭС {Инкассовое поручение}, ЭС {Платежный ордер}) или ЭС {Выставляемое на оплату инкассовое поручение}) **{Номер документа основания платежа/Идентификатор сведений о физическом лице (108)}** может содержать значения, состоящие из 1 знака, принимающего значение ноль («0»), либо заполнен значением от 1 до 15 знаков. **КИ2435**

В ЭС {Платежное поручение на общую сумму с реестром} **{Номер документа основания платежа/Идентификатор сведений о физическом лице (108)}** должен содержать только значение, состоящее из 1 знака, принимающего значение ноль («0»). **КИ2435**

При указании в {Основание платежа (106)} значений «ПК», «ИЛ», «ИН», «КЭ», «УВ», «ПБ», «ТГ», «ТБ», «ТД», «ПВ», «00» реквизит {Номер документа основания платежа/Идентификатор сведений о физическом лице (108)} должен содержать значения, отличные от «0». Исключением является случай, когда в {Статус плательщика (101)} указано значение «29», для которого допускается значение «0» в {Номер документа основания платежа/Идентификатор сведений о физическом лице (108)} при наличии ненулевого значения в {ИНН плательщика}. **КИ2435**

При указании в {Статус плательщика (101)} значений «03», «19», «20», «24» в реквизитах {Номер документа основания платежа/идентификатор сведений о физическом лице (108)} и {Уникальный идентификатор платежа} могут содержаться значения ноль («0») одновременно при условии указания в {ИНН плательщика} значения, состоящего из 12 знаков (если в первых пяти знаках {Счет получателя} указано значение «03100») или значения, состоящего из 5, 10,

12 знаков (если в первых пяти знаках {Счет получателя} указано значение, отличное от «03100»). Если {ИНН плательщика} заполнен нулем («0»), то в {Номер документа основания платежа/Идентификатор сведений о физическом лице (108)} или {Уникальный идентификатор платежа} должно быть указано ненулевое значение.». **КИ2421**

При указании в распоряжении в {Статус плательщика (101)} значения «29» и {ИНН плательщика} значения «0» необходимо заполнять {Номер документа основания платежа/Идентификатор сведений о физическом лице (108)} по нижеописанному правилу:

- первые два символа – цифры из перечня «01», «02», «03», «04», «05», «06», «07», «08», «09», «10», «11», «12», «13», «14», «22», «24», «25», «26», «28», «29», «30»,
- третий символ – символ «;»,
- далее – непустая строка длиной от 1 до 12 символов, не состоящая из одних нулей, при этом знаки номера «№» и дефиса «-» не указываются. **КИ2445**

При указании в {Статус плательщика (101)} значений «03», «19», «20», «24» и в {Банк получателя} «БИК ТОФК», в {Счет банка получателя} счета, открытого на балансовом счете второго порядка № 40102, в первых пяти знаках {Счет получателя} значения отличного от «03100», необходимо проведение контроля значения {Номер документа основания платежа/Идентификатор сведений о физическом лице (108)}, заполненного значением, отличным от нуля («0») по следующим условиям:

- первые два символа – цифры из перечня «01», «02», «03», «04», «05», «06», «07», «08», «09», «10», «11», «12», «13», «14», «22», «24», «25», «26», «28», «29», «30»;
- третий символ – символ «;»,
- далее – непустая строка длиной от 1 до 12 символов, не состоящая из одних нулей, при этом знаки номера «№» и дефиса «-» не указываются. **КИ2447**

При указании в {Статус плательщика (101)} значения «31», в {Банк получателя} «БИК ТОФК», в {Счет банка получателя} счета, открытого на балансовом счете второго порядка № 40102, то в первых пяти знаках {Счет получателя} должно быть указано значение «03212», а в реквизите {Номер документа основания платежа/Идентификатор сведений о физическом лице (108)} должно содержаться только значение, состоящее из 1 знака, принимающее значение ноль («0»). **КИ2443**

При указании в {Статус плательщика (101)} значения «33» в реквизите {Номер документа основания платежа/Идентификатор сведений о физическом лице (108)} должно содержаться только значение, состоящее из 1 знака, принимающее значение ноль («0»). **КИ2432**

16.14 В ЭПС (ЭС {Платежное поручение}, ЭС {Инкассовое поручение}, ЭС {Платежный ордер}) или ЭС {Выставляемое на оплату инкассовое поручение}

{Дата документа основания платежа (109)} должна содержать значения, состоящие из 1 знака, принимающего значение ноль («0»), либо 10 знаков, при этом все знаки одновременно не могут принимать значение ноль («0»). **КИ2417**

Формат значений {Дата документа основания платежа (109)}, состоящего из 10 знаков, заполняется следующим образом:

1-2 знаки – значения от 01-31;

4-5 знаки – значения от 01-12;

3, 6 знаки – проставляется точка «.»

7-10 знаки – цифровое значение.

{Дата документа основания платежа (109)} может содержать значение, состоящие из 2 знаков, принимающего значение «00», при условии указания в {Основание платежа (106)} значения «00».

В ЭС {Платежное поручение на общую сумму с реестром} **{Дата документа основания платежа (109)}** должен содержать только значение, состоящее из 1 знака, принимающего значение ноль («0»). **КИ2417**

16.15 В ЭПС (ЭС {Платежное поручение}, ЭС {Инкассовое поручение}, ЭС {Платежный ордер}) при указании в распоряжении УИС составителя ЭС в {Идентификатор составителя}, принадлежащего участнику с типом «Кредитная организация» или «Филиал кредитной организации», в {Банк получателя} «БИК ПБР» и в {Счет получателя} одного из счетов, открытых на балансовом счете второго порядка № 40204, или в {Банк получателя} «БИК ТОФК», {Счет банка получателя} счета, открытого на балансовом счете второго порядка № 40102, {Уникальный присваиваемый номер операции} должен быть заполнен и содержать значение, состоящее из 32 знаков(цифры), при этом все знаки одновременно не могут принимать значение «0»; **КИ2429**

В ЭС {Выставляемое на оплату инкассовое поручение} контроль {Уникальный присваиваемый номер операции} не осуществляется.

В ЭС {Платежное поручение на общую сумму с реестром} контроль {Уникальный присваиваемый номер операции} осуществляется только в реестровой части.

17 Проверки ED108 в период с 28.03.2016 до 25.04.2017

17. В ЭС {Платежное поручение на общую сумму с реестром} при указанном значении в {Дата составления распоряжения} даты позднее или равной значению «28.03.2016» и ранее значения «25.04.2017» осуществляется выполнение следующих требований при проверке каждой записи реестра.

17.1. При заполненном {Статус плательщика (101p)} в реестре {Уникальный идентификатор платежа} должен содержать значения, состоящие из 1 знака, принимающего значение ноль («0»), либо 20 или 25 знаков, при этом все знаки одновременно не могут принимать значение ноль («0»). **КИ2423**

17.2. При заполненном {Статус плательщика (101p)} в реестре {Дата документа основания платежа (109p)} должен содержать значения, состоящие из 1 знака, принимающего значение ноль («0»), либо 10 знаков, при этом все знаки одновременно не могут принимать значение ноль («0»). **КИ2426**

17.3. При заполненном {Статус плательщика (101p)} в реестре с указанными в нем значениями «19», «24» в реестре {Уникальный идентификатор платежа} и {Идентификатор плательщика} могут одновременно содержать значение ноль («0») только при условии указания в реестре {ИНН плательщика_r} значения, состоящего из 12 знаков, при этом первые два знака не могут одновременно принимать значение ноль («0»). **КИ2424** Если в реестре {ИНН плательщика_r} заполнен нулем («0»), то в {Уникальный идентификатор платежа} или {Идентификатор плательщика} должно быть указано ненулевое значение. **КИ2424**

17.4. При заполненном {Статус плательщика (101p)} с указанным в нем значении «13», а также при указании в реквизитах ЭС {Платежное поручение на общую сумму с реестром} {Банк получателя} «БИК ТОФК», {Счет банка получателя} счета, открытого на балансовом счете второго порядка № 40102 и значением «03100», указанным в первых пяти знаках {Счет получателя}, в реестре {Идентификатор плательщика} и (или) {Уникальный идентификатор платежа} могут содержать значение ноль («0») при условии указания в реестре {ИНН плательщика_r} значения, состоящего из 12 знаков, при этом первые два знака не могут одновременно принимать значение ноль («0»). **КИ2444** Если в реестре {ИНН плательщика_r} заполнен нулем («0»), то в {Уникальный идентификатор платежа} или {Идентификатор плательщика} должно быть указано ненулевое значение. **КИ2444**

17.5. При заполненном {Статус плательщика (101p)} с указанными значениями «09»-«14», а также при указании в реквизитах распоряжения {Счет банка получателя}, отличного от счета, открытого на балансовом счете второго порядка № 40102 и значения «03100», указанного в первых пяти знаках {Счет получателя}, в реестре {Уникальный идентификатор платежа} может содержать значение ноль («0») только при условии указания в реестре {ИНН плательщика_r} значения, состоящего из 12 знаков, при этом первые два знака не могут одновременно принимать значение ноль («0»). **КИ2425**

18 Проверки ED108 в период с 25.04.2017 до 02.10.2017

18. В ЭС {Платежное поручение на общую сумму с реестром} при указанном значении в {Дата составления распоряжения} даты позднее или равной значению «25.04.2017» и ранее значения «02.10.2017» выполнение следующих требований при проверке каждой записи реестра.

18.1. При заполненном {Статус плательщика (101p)} в реестре {Уникальный идентификатор платежа} должен содержать значения, состоящие из 1 знака, принимающего значение ноль («0»), либо 20 или 25 знаков, при этом все знаки одновременно не могут принимать значение ноль («0»). **КИ2423**

18.2. При заполненном {Статус плательщика (101p)} в реестре {Дата документа основания платежа (109p)} должна содержать значения, состоящие из 1 знака, принимающего значение ноль («0»), либо 10 знаков, при этом все знаки одновременно не могут принимать значение ноль («0»). **КИ2426**

18.3. При заполненном {Статус плательщика (101p)} в реестре с указанными в нем значениями «19», «24» в реестре {Уникальный идентификатор платежа} и {Идентификатор плательщика} могут одновременно содержать значение ноль («0») только при условии указания в реестре {ИНН плательщика_r} значения, состоящего из 12 знаков, при этом первые два знака не могут одновременно принимать значение ноль («0»). **КИ2424** Если в реестре {ИНН плательщика_r} заполнен нулем («0»), то в {Уникальный идентификатор платежа} или {Идентификатор плательщика} должно быть указано ненулевое значение. **КИ2424**

18.4. При заполненном {Статус плательщика (101p)} с указанным в нем значении «13», а также при указании в ЭС {Платежное поручение на общую сумму с реестром} {Банк получателя} «БИК ТОФК», {Счет банка получателя} счета, открытого на балансовом счете второго порядка № 40102 и значением «03100», указанным в первых пяти знаках {Счет получателя}, в реестре {Идентификатор плательщика} и (или) {Уникальный идентификатор платежа} могут содержать значение ноль («0») при условии указания в реестре {ИНН плательщика_r} значения, состоящего из 12 знаков, при этом первые два знака не могут одновременно принимать значение ноль («0»). **КИ2444** Если в реестре {ИНН плательщика_r} заполнен нулем («0»), то в {Уникальный идентификатор платежа} или {Идентификатор плательщика} должно быть указано ненулевое значение. **КИ2444**

18.5. При заполненном {Статус плательщика (101p)} с указанными значениями «09» – «13», а также при указании в распоряжении {Счет банка получателя}, отличного от счета, открытого на балансовом счете второго порядка № 40102 и значения «03100», указанного в первых пяти знаках {Счет получателя}, в реестре {Уникальный идентификатор платежа} может содержать значение ноль («0») только при условии указания в реестре {ИНН плательщика_r} значения, состоящего из 12 знаков, при этом первые два знака не могут одновременно принимать значение ноль («0»). **КИ2425**

19 Проверки ED108 в период с 02.10.2017 до 01.01.2021

19. В ЭС {Платежное поручение на общую сумму с реестром} при указанном значении в {Дата составления распоряжения} даты **позднее или равной** значению **«02.10.2017»** и **ранее** значения **«01.01.2021»** и при условии указания в реквизитах:

- {Банк получателя} **«БИК ПБР»** и {Счет получателя} одного из счетов, открытых на балансовых счетах второго порядка №№ 40503 с отличительным признаком «4» в четырнадцатом разряде, 40603 с отличительным признаком «4» в четырнадцатом разряде, 40703 с отличительным признаком «4» в четырнадцатом разряде, или
- {Банк получателя} **«БИК ТОФК»**, {Счет банка получателя} **счет, открытый на балансовом счете второго порядка № 40102, и первые пять знаков {Счет получателя} «03100», «03212», «03222», «03232», «03242», «03252», «03262», «03272», «03214», «03224», «03234», «03254»,**

а также заполненного {Статус плательщика (101)} значением «15»⁷ и {Статус плательщика (101p)} реестра выполняется дополнительный контроль каждой записи реестра⁸.

При этом обеспечивается контроль на обязательность заполнения {Статус плательщика (101p)} реестра. **КИ2430**

19.1. В реестре {Уникальный идентификатор платежа} должен содержать значения, состоящие из 1 знака, принимающего значение ноль («0»), либо 20 или 25 знаков, при этом все знаки одновременно не могут принимать значение ноль («0»). **КИ2423**

19.2. Информация в {Статус плательщика (101p)} реестра может принимать одно из следующих значений «01», «02», «03», «04», «05», «06», «08», «09», «10», «11», «12», «13», «19», «21», «22», «23», «24», «25», «26», «27», «28». **КИ2436**

19.3. {Основание платежа (106p)} может содержать значения, состоящие из 1 знака, принимающего значение ноль («0»), либо 2 знаков, принимающих одно из следующих значений: ТП, ЗД, БФ, ТР, РС, ОТ, РТ, ПБ, ПР, АП, АР, ИН, ТЛ, ЗТ. **КИ2437**

19.4. {Налоговый период/Код таможенного органа (107p)} может содержать значения, состоящие из 1 знака, принимающего значение ноль («0»), либо заполнен значением показателя налогового периода, состоящего из 10 знаков.

Формат показателя налогового периода (10 знаков) заполняется следующим образом:

1-2 знаки могут принимать значение МС, КВ, ПЛ, ГД;

4-5 знаки могут принимать следующее значение:

⁷ С учетом п. 5.5.

⁸ Контроли реестра по п. 12 не проводятся при условии, указанном в п. 5.2.

если 1-2 знака равны «МС», то 4-5 знаки принимают значения от 01 до 12;
если 1-2 знака равны «КВ», то 4-5 знаки принимают значения от 01 до 04;
если 1-2 знака равны «ПЛ», то 4-5 знаки принимают значения 01 или 02;
если 1-2 знака равны «ГД», то 4-5 знаки принимают значения 00;

7-10 знаки – цифровое значение;

в 3 и 6 знаках проставляется точка «.»

либо дата в формате ДД.ММ.ГГГГ, где

ДД - значение от 01 до 31,

ММ – значение от 01 до 12,

ГГГГ – цифровое значение,

в 3 и 6 знаках проставляется точка «.». **КИ2438**

19.5. {Номер документа основания платежа/Идентификатор сведений о физическом лице (108p)} может содержать значения, состоящие из 1 знака, принимающего значение ноль («0»), либо заполнен значением от 1 до 15 знаков.

КИ2439

19.6. {Дата документа основания платежа (109p)} должен содержать значения, состоящие из 1 знака, принимающего значение ноль («0»), либо 10 знаков, при этом все знаки одновременно не могут принимать значение ноль («0»).

Формат значений {Дата документа основания платежа (109p)}, состоящего из 10 знаков, заполняется следующим образом:

1-2 знака – значения от 01-31;

4-5 знака – значения от 01-12;

7-10 знаки – цифровое значение;

3, 6 знаки – проставляется точка «.». **КИ2426**

19.7. При заполненном {Статус плательщика (101p)} значениями «03», «19», «24» в реестре {Уникальный идентификатор платежа} и {Идентификатор плательщика} могут одновременно содержать значение ноль («0») только при условии указания в реестре {ИНН плательщика_r} значения, состоящего из 12 знаков, при этом первые два знака не могут одновременно принимать значение ноль («0»). Если в реестре {ИНН плательщика_r} заполнен нулем («0»), то в {Уникальный идентификатор платежа} или {Идентификатор плательщика} должно быть указано ненулевое значение. **КИ2424**

19.8. При заполненном {Статус плательщика (101p)} значением «13», а также при указании в реквизитах ЭС {Платежное поручение на общую сумму с реестром} {Банк получателя} «БИК ТОФК», {Счет банка получателя} счета, открытого на балансовом счете второго порядка № 40102 и значением «03100», указанным в первых пяти знаках реквизита {Счет получателя}, в реестре {Идентификатор плательщика} и (или) {Уникальный идентификатор платежа}

могут содержать значение ноль («0») при условии указания в реестре {ИНН плательщика_r} значения, состоящего из 12 знаков, при этом первые два знака не могут одновременно принимать значение ноль («0»). Если в реестре {ИНН плательщика_r} заполнен нулем («0»), то в {Уникальный идентификатор платежа} или {Идентификатор плательщика} должно быть указано ненулевое значение.

КИ2444

19.9. При заполненном {Статус плательщика (101p)} значением «09»-«13», а также при указании в распоряжении {Счет банка получателя}, отличного от счета, открытого на балансовом счете второго порядка № 40102 и значения «03100», указанного в первых пяти знаках {Счет получателя}, в реестре {Уникальный идентификатор платежа} может содержать значение ноль («0») только при условии указания в реестре {ИНН плательщика_r} значения, состоящего из 12 знаков, при этом первые два знака не могут одновременно принимать значение ноль («0»). КИ2425

20 Проверки ED108 в период с 01.01.2021 до 18.03.2024

20. В ЭС {Платежное поручение на общую сумму с реестром} выполняется дополнительный контроль по каждой записи реестра при указании значения в реестре {Дата перевода} даты позднее или равной значению «01.01.2021» и ранее значения «18.03.2024», заполненном {Статус плательщика (101)} «101» значением «15» **КИ2430** и {Статус плательщика (101p)} реестра, а также указания:

— {Банк получателя} «БИК ПБР» и {Счет получателя} одного из счетов, открытых на балансовых счетах второго порядка №№ 40503 с отличительным признаком «4» в четырнадцатом разряде, 40603 с отличительным признаком «4» в четырнадцатом разряде, 40703 с отличительным признаком «4» в четырнадцатом разряде, или

— {Банк получателя} «БИК ТОФК», {Счет банка получателя} счета, открытого на балансовом счете второго порядка № 40102, первые пять знаков {Счет получателя} «03100», «03212», «03222», «03232», «03242», «03252», «03262», «03272», «03214», «03224», «03234», «03254».

20.1. При этом обеспечивается контроль на обязательность заполнения {Статус плательщика (101p)}. В {Уникальный идентификатор платежа} должен содержать значения, состоящие из 1 знака, принимающего значение ноль («0»), либо 20 или 25 знаков, при этом все знаки одновременно не могут принимать значение ноль («0») **КИ2423**.

20.2. Информация в {Статус плательщика (101p)} может принимать одно из следующих значений «01», «02», «03», «04», «05», «06», «08», «09», «10», «11», «12», «13», «19», «21», «22», «23», «24», «25», «26», «27», «28». **КИ2436**

20.3. {Основание платежа (106p)} может содержать значения, состоящие из 1 знака, принимающего значение ноль («0»), либо 2 знаков, принимающих одно из следующих значений: ТП, ЗД, БФ, ТР, РС, ОТ, РТ, ПБ, ПР, АП, АР, ИН, ТЛ, ЗТ. **КИ2437**

20.4. {Налоговый период/Код таможенного органа (107p)} может содержать значения, состоящие из 1 знака, принимающего значение ноль («0»), либо заполнен значением показателя налогового периода, состоящего из 10 знаков.

Формат показателя налогового периода (10 знаков) заполняется следующим образом:

1-2 знаки могут принимать значение МС, КВ, ПЛ, ГД;

4-5 знаки могут принимать следующее значение:

если 1-2 знаки равны «МС», то 4-5 знаки принимают значения от 01 до 12;

если 1-2 знаки равны «КВ», то 4-5 знаки принимают значения от 01 до 04;

если 1-2 знаки равны «ПЛ», то 4-5 знаки принимают значения 01 или 02;

если 1-2 знаки равны «ГД», то 4-5 знаки принимают значения 00;

7-10 знаки – цифровое значение;

в 3 и 6 знаках проставляется точка «.»

либо дата в формате ДД.ММ.ГГГГ, где

[51] УФЭБС. ОПИСАНИЕ ПРАВИЛ УКАЗАНИЯ ИНФОРМАЦИИ В РЕКВИЗИТАХ РАСПОРЯЖЕНИЙ О ПЕРЕВОДЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ В УПЛАТУ ПЛАТЕЖЕЙ В БЮДЖЕТНУЮ СИСТЕМУ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ДД - значение от 01 до 31,
ММ – значение от 01 до 12,
ГГГГ – цифровое значение,

в 3 и 6 знаках проставляется точка «.». **КИ2438**

20.5. {Номер документа основания платежа/Идентификатор сведений о физическом лице (108p)} может содержать значения, состоящие из 1 знака, принимающего значение ноль («0»), либо заполнен значением от 1 до 15 знаков. **КИ2439**

20.6. {Дата документа основания платежа (109p)} должен содержать значения, состоящие из 1 знака, принимающего значение ноль («0»), либо 10 знаков, при этом все знаки одновременно не могут принимать значение ноль («0»).

Формат значений {Дата документа основания платежа (109p)}, состоящего из 10 знаков, заполняется следующим образом:

1-2 знаки – значения от 01-31;

4-5 знаки – значения от 01-12;

7-10 знаки – цифровое значение;

3, 6 знаки – проставляется точка «.». **КИ2426**

20.7. При заполненном {Статус плательщика (101p)} значениями «03», «19», «24»⁹ в {Уникальный идентификатор платежа} и {Идентификатор плательщика} могут одновременно содержать значение ноль («0») только при условии указания в {ИНН плательщика_r} значения, состоящего из 12 знаков, при этом первые два знака не могут одновременно принимать значение ноль («0»). Если в {ИНН плательщика_r} заполнен нулем («0»), то в {Уникальный идентификатор платежа} или {Идентификатор плательщика} должно быть указано ненулевое значение. **КИ2424**

20.8. При заполненном {Статус плательщика (101p)} значением «13»¹⁰, а также при указании в реквизитах ЭС {Платежное поручение на общую сумму с реестром} {Банк получателя} «БИК ТОФК», {Счет банка получателя} счета, открытого на балансовом счете второго порядка № 40102 и значением «03100», указанным в первых пяти знаках {Счет получателя}, в {Идентификатор плательщика} и (или) {Уникальный идентификатор платежа} могут содержать значение ноль («0») при условии указания в {ИНН плательщика_r} значения, состоящего из 12 знаков, при этом первые два знака не могут одновременно принимать значение ноль («0»). Если в {ИНН плательщика_r} заполнен нулем

⁹ При заполненном {Статус плательщика (101)} с указанным в нем значении «03», «19», «24» {ИНН плательщика_r} может принимать значение, состоящее из 1 знака («0») или состоящего из 12 знаков.

¹⁰ При заполненном {Статус плательщика (101)} с указанным в нем значении «03», «16», «19», «20», «24» {ИНН плательщика_r} может принимать значение, состоящее из 1 знака («0») или состоящего из 12 знаков. [52] УФЭБС. ОПИСАНИЕ ПРАВИЛ УКАЗАНИЯ ИНФОРМАЦИИ В РЕКВИЗИТАХ РАСПОРЯЖЕНИЙ О ПЕРЕВОДЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ В УПЛАТУ ПЛАТЕЖЕЙ В БЮДЖЕТНУЮ СИСТЕМУ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

(«0»), то в {Уникальный идентификатор платежа} или {Идентификатор плательщика} должно быть указано ненулевое значение. **КИ2444**

20.9. При заполненном {Статус плательщика (101p)} значением «13», в {ИНН плательщика_r} не должен быть равен значению платежного поручения {ИНН плательщика}. **КИ2442**

20.10. При заполненном {Статус плательщика (101p)} значениями «09»–«13» в {Уникальный идентификатор платежа} может содержать значение ноль («0») только при условии указания в {ИНН плательщика_r} значения, состоящего из 12 знаков, при этом первые два знака не могут одновременно принимать значение ноль («0»). Данный контроль не осуществляется при успешном завершении контроля в соответствии с п. 19.8 для реестра ЭС {Платежное поручение на общую сумму с реестром} при заполнении {Статус плательщика (101p)} значением «13», указании в реквизитах ЭС {Платежное поручение на общую сумму с реестром} {Банк получателя} «БИК ТОФК», {Счет банка получателя} счета, открытого на балансовом счете второго порядка № 40102 и значением «03100», указанным в первых пяти знаках {Счет получателя}, и в {Идентификатор плательщика}, содержащим ненулевое значение. **КИ2425**

21 Проверки ED108 в период с 01.07.2021 до 18.03.2024

21. В ЭС {Платежное поручение на общую сумму с реестром} выполняется дополнительный контроль по каждой записи реестра при указании значения в реестре {Дата перевода} даты позднее или равной значению **«01.07.2021»** и ранее значения **«18.03.2024»**, заполненном {Статус плательщика (101)} значением «15» **КИ2430** и {Статус плательщика (101p)} реестра, а также указания:

- {Банк получателя} «БИК ПБР», {Счет банка получателя} не заполнен, {Счет получателя} одного из счетов, открытых на балансовых счетах второго порядка №№ 40503 с отличительным признаком «4» в четырнадцатом разряде, 40603 с отличительным признаком «4» в четырнадцатом разряде, 40703 с отличительным признаком «4» в четырнадцатом разряде, или
- {Банк получателя} «БИК ТОФК», {Счет банка получателя} счета, открытого на балансовом счете второго порядка № 40102, первые пять знаков {Счет получателя} «03100», «03212», «03222», «03232», «03242», «03252», «03262», «03272», «03214», «03224», «03234», «03254»

дополнительно к проверкам, описанным в п. 20, обеспечивается допустимость указания значения «29» в {Статус плательщика (101p)} **КИ2436**,

а также допустимость указания в реестре {Уникальный идентификатор платежа} значения, состоящего из 4 знаков в случае указания в первых пяти знаках {Счет получателя} значений «03212», «03222», «03232», «03242», «03252», «03262» либо «03272» (при этом все знаки одновременно не могут принимать значение ноль («0»)), или выполнение проверки контрольного разряда значения УИН, указываемого в реестре {Уникальный идентификатор платежа} с учетом следующего **КИ2423**:

21.1. Проверка контрольного разряда осуществляется в случае заполнения в реестре {Уникальный идентификатор платежа} значением 20 или 25 знаков, при этом не допускается указание других символов, кроме цифр. Если в {Уникальный идентификатор платежа} заполнен значением «0» или имеет длину 4 знака, то проверка не выполняется.

21.2. Проверка контроля разряда для значения {Уникальный идентификатор платежа}, указываемого в реестре, осуществляется аналогично проверке, предусмотренной п.п. 7.2-7.4 для {Уникальный идентификатор платежа} ЭПС.

21.3. Значение {Уникальный идентификатор платежа} проходит проверку, если значение последнего разряда УИН соответствует рассчитанному в соответствии с п.п. 7.2-7.4 контрольному разряду.

22 Проверки ED108 в период с 01.10.2021 до 18.03.2024

22. В ЭС {Платежное поручение на общую сумму с реестром} выполняется дополнительный контроль по каждой записи реестра при указании значения в реестре {Дата перевода} даты позднее или равной значению «01.10.2021» и ранее значения «18.03.2024», заполненном {Статус плательщика (101)} «101» значением «15» **КИ2430** и {Статус плательщика (101p)} реестра, а также указания:

- {Банк получателя} «БИК ПБР», {Счет банка получателя} не заполнен, {Счет получателя} одного из счетов, открытых на балансовых счетах второго порядка №№ 40503 с отличительным признаком «4» в четырнадцатом разряде, 40603 с отличительным признаком «4» в четырнадцатом разряде, 40703 с отличительным признаком «4» в четырнадцатом разряде, или
- {Банк получателя} «БИК ТОФК», {Счет банка получателя} счета, открытого на балансовом счете второго порядка № 40102, первые пять знаков {Счет получателя} «03100», «03212», «03222», «03232», «03242», «03252», «03262», «03272», «03214», «03224», «03234», «03254»

дополнительно к проверкам, описанным в п.п.17–19, обеспечивается:

22.1. допустимость указания значения «30», а также исключение указания значений «9», «10», «11», «12», «21», «22», «25», «26» в {Статус плательщика (101p)} реестра; **КИ2436**

22.2. исключение значений «БФ», «ТР», «ПР», «АП», «АР» в {Основание платежа (106p)}; **КИ2437**

22.3. проверка отсутствия в реестре {ИНН плательщика_r} значения, состоящего из 10 знаков. **КИ2448**

22.4. выполнение требований п.20.10 (**КИ2425**) только в части указанного значения «13» {Статус плательщика (101p)}, исключив проведение контроля для значений «09», «10», «11», «12». **КИ2444**

23 Проверки ED108 в период с 30.12.2022 до 18.03.2024

23. В ЭС {Платежное поручение на общую сумму с реестром} при указании в реестре {Дата перевода}, даты позднее или равной значению «30.12.2022» и ранее значения «18.03.2024», заполненном {Статус плательщика (101)} значением «15» **КИ2430**, проверки, указанные в п.20.-п.22, осуществляются также при указании в распоряжениях о переводе денежных средств в бюджетную систему Российской Федерации {Банк получателя} «БИК ПБР» и {Счет получателя} счет, открытых на балансовых счетах второго порядка № 40204, а также дополнительно к проверкам по каждой записи реестра описанным в п.20-22:

23.1. при указании в {Банк получателя} «БИК ТОФК», {Счет банка получателя} счета, открытого на балансовом счете второго порядка № 40102 и первые пять знаков {Счет получателя} значения «03212» отбраковываются; **КИ2449**

23.2. при указании в {Банк получателя} «БИК ТОФК», {Счет банка получателя} счета, открытого на балансовом счете второго порядка № 40102 не допускать указания в реестре {Уникальный идентификатор платежа} значения, состоящего из 4 знаков. **КИ2423**

24 Проверки ED108 в период с 25.09.2023 до 18.03.2024

24. В ЭС {Платежное поручение на общую сумму с реестром} выполняется дополнительный контроль по каждой записи реестра при указании значения в реестре {Дата перевода} даты позднее или равной значению «25.09.2023» и ранее значения «18.03.2024», заполненном {Статус плательщика (101)} «101» значением «15» **КИ2430**, проверки, указанные в п.20-п.23, осуществляются также в отношении распоряжений, в которых указано в {Банк получателя} - «БИК ТОФК», в {Счет банка получателя} - счета, открытого на балансовом счете второго порядка № 40102, и первые пять знаков {Счет получателя} равны «03244», при этом по распоряжениям, в которых указано в {Банк получателя} «БИК ТОФК», {Счет банка получателя} счета, открытого на балансовом счете второго порядка № 40102, и первые пять знаков {Счет получателя} «03254», контроль отменяется.

Дополнительно к проверкам, изложенным в п.20-23:

24.1. при указании в реестре {Статус плательщика (101p)} значений «01», «02», «04», «06», «13», «30» и одновременном указании в сообщении {Банк получателя} «БИК ТОФК», {Счет банка получателя} счета, открытого на балансовом счете второго порядка № 40102, должен обеспечиваться контроль наличия значения «03100» в первых пяти знаках реквизита {Счет получателя}; **КИ2440**

24.2. при указании в распоряжении УИС составителя ЭС в {Идентификатор составителя}, принадлежащего кредитной организации или филиалу кредитной организации, в {Банк получателя} «БИК ПБР» и в {Счет получателя} одного из счетов, открытых на балансовом счете второго порядка № 40204, или в {Банк получателя} «БИК ТОФК», {Счет банка получателя} счета, открытого на балансовом счете второго порядка № 40102, должен обеспечиваться контроль на обязательность заполнения в реестре {Уникальный присваиваемый номер операции}; **КИ2429**

24.3. при указании в распоряжении в {Статус плательщика (101p)} значения «13» и в {Банк получателя} «БИК ТОФК», в {Счет банка получателя} счета, открытого на балансовом счете второго порядка № 40102, в первых пяти знаках {Счет получателя} значения «03100», {ИНН плательщика_r} может быть указано значение ноль («0») при условии указания в реестре {Уникальный идентификатор платежа} значения, содержащего 20 или 25 знаков; **КИ2444**

24.4. {Основание платежа (106p)} может содержать только значения, состоящие из 1 знака, принимающего значение ноль («0»); **КИ2437**

25 Проверки ED108 в период с 01.01.2024 до 18.03.2024

25. В ЭС {Платежное поручение на общую сумму с реестром} выполняется дополнительный контроль по каждой записи реестра при указании значения в реестре {Дата перевода} даты позднее или равной значению «01.01.2024» и ранее значения «18.03.2024», заполненном {Статус плательщика (101)} «101» значением «15» **КИ2430**, дополнительно к проверкам, изложенным в п. 20–24, обеспечивается:

25.1. осуществляется контроль на допустимость указания значения «33» в {Статус плательщика (101p)}; **КИ2436**

25.2. в случае указания в {Статус плательщика (101p)} значения «33» в реестре в реквизите {Уникальный идентификатор платежа} должно быть указано значение, состоящее из 20 или 25 знаков, при этом все знаки одновременно не могут принимать значение ноль («0»), при этом в реквизите {Номер документа основания платежа/Идентификатор сведений о физическом лице (108p)} должно содержаться только значение, состоящее из 1 знака, принимающее значение ноль («0»); **КИ2432**

25.3. осуществляется контроль на недопустимость заполнения {Статус плательщика (101p)} значением «02». **КИ2436**

26 Проверки ED108 в период с 18.03.2024/23.09.2024 до 23.03.2025

26. В ЭС {Платежное поручение на общую сумму с реестром} выполняется дополнительный контроль по каждой записи реестра при указании значения в реестре {Дата перевода} даты позднее или равной значению «18.03.2024» и ранее значения «24.03.2025» при заполненном {Статус плательщика (101)} значением «15», а также указания:

- в {Банк получателя} «БИК ПБР» и в {Счет получателя} одного из счетов, открытых на балансовых счетах второго порядка №№ 40503 с отличительным признаком «4» в четырнадцатом разряде, 40603 с отличительным признаком «4» в четырнадцатом разряде, 40703 с отличительным признаком «4» в четырнадцатом разряде, 40204 или
- в {Банк получателя} «БИК ТОФК», в {Счет банка получателя} счета, открытого на балансовом счете второго порядка № 40102, первые пять знаков {Счет получателя} «03100», «03212», «03222», «03232», «03242», «03262», «03272», «03214», «03224», «03234», «03244».

26.1. При указании в {Банк получателя} «БИК ТОФК», {Счет банка получателя} счета, открытого на балансовом счете второго порядка № 40102 и первые пять знаков {Счет получателя} значения «03212» отбраковываются; **КИ2449**

26.2. Обеспечивается контроль на обязательность заполнения {Статус плательщика (101p)}.

Информация в {Статус плательщика (101p)} может принимать одно из следующих значений «01», «03», «05», «06», «13», «19», «23», «24», «27», «28», «29», «33». **КИ2436**

С 23.09.2024 Информация в {Статус плательщика (101p)} может принимать одно из следующих значений «01», «03», «05», «13», «19», «23», «24», «27», «28», «29», «33». **КИ2436**

26.3. **С 23.09.2024** При указании в распоряжении в {Статус плательщика (101p)} значений «01», «13» и одновременном указании в {Банк получателя} «БИК ТОФК», {Счет банка получателя} счета, открытого на балансовом счете второго порядка № 40102, должен обеспечиваться контроль наличия значения «03100» в первых пяти знаках реквизита {Счет получателя}. **КИ2440**

26.4. В реестре {Уникальный идентификатор платежа} должен содержать значения, состоящие из 1 знака, принимающего значение ноль («0»), либо 4 или 20 или 25 знаков, при этом все знаки одновременно не могут принимать значение ноль («0»). **КИ2423**

При указании в {Банк получателя} «БИК ТОФК», {Счет банка получателя} счета, открытого на балансовом счете второго порядка № 40102 не допускается указание в реестре {Уникальный идентификатор платежа} значения, состоящего из 4 знаков. **КИ2423**

26.4.1 Проверка контрольного разряда осуществляется в случае

заполнения в реестре {Уникальный идентификатор платежа} значением 20 или 25 знаков, при этом не допускается указание других символов, кроме цифр. Если в {Уникальный идентификатор платежа} заполнен значением «0» или имеет длину 4 знака, то проверка не выполняется. **КИ2423**

26.4.2 Проверка контроля разряда для значения {Уникальный идентификатор платежа}, указываемого в реестре, осуществляется аналогично проверке, предусмотренной п.п. 15.4.2-15.4.4 для {Уникальный идентификатор платежа} ЭПС. **КИ2423**

26.4.3 Значение {Уникальный идентификатор платежа} проходит проверку, если значение последнего разряда УИН соответствует рассчитанному в соответствии с п.п. 15.4.2-15.4.4 контрольному разряду. **КИ2423**

26.5. При заполненном {Статус плательщика (101p)} значениями «03», «19», «24» в реестре в {Уникальный идентификатор платежа} и {Идентификатор плательщика} могут одновременно содержать значение ноль («0») только при условии указания в {ИНН плательщика_r}¹¹ значения, состоящего из 12 знаков, при этом первые два знака не могут одновременно принимать значение ноль («0»). Если в {ИНН плательщика_r} заполнен нулем («0»), то в реестре {Уникальный идентификатор платежа} или {Идентификатор плательщика} должно быть указано ненулевое значение. **КИ2424**

26.6. {ИНН плательщика_r} должен содержать значения, состоящие из 1 знака (цифры), принимающего значение ноль («0»), либо 5 знаков (цифр), при этом все знаки (цифры) одновременно не могут принимать значение ноль («0»), либо 12 знаков (цифр), при этом первые два знака (цифры) не могут одновременно принимать значение ноль («0»). **КИ2448**

С 23.09.2024 {ИНН плательщика_r} должен содержать значения, состоящие из 1 знака (цифры), принимающего значение ноль («0»), либо 12 знаков (цифр), при этом первые два знака (цифры) не могут одновременно принимать значение ноль («0»). **КИ2448**

При указании в {Статус плательщика (101p)} значения «13» и в {Банк получателя} «БИК ТОФК», в {Счет банка получателя} счета, открытого на балансовом счете второго порядка № 40102, в первых пяти знаках {Счет получателя} значения «03100», {ИНН плательщика_r} может быть указано значение ноль («0») при условии указания в реестре {Уникальный идентификатор платежа} значения, содержащего 20 или 25 знаков. **КИ2444**

26.7. В ЭС {Платежное поручение на общую сумму с реестром} в реестровой части дополнительный контроль {ИНН получателя средств} не осуществляется.

26.8. {Основание платежа (106p)} может содержать только значения, состоящие из 1 знака, принимающего значение ноль («0»). **КИ2437**

¹¹ При заполненном {Статус плательщика (101p)} с указанным в нем значении «03», «19», «24» {ИНН плательщика_r} может принимать значение, состоящее из 1 знака («0») или состоящего из 12 знаков. [60] УФЭБС. ОПИСАНИЕ ПРАВИЛ УКАЗАНИЯ ИНФОРМАЦИИ В РЕКВИЗИТАХ РАСПОРЯЖЕНИЙ О ПЕРЕВОДЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ В УПЛАТУ ПЛАТЕЖЕЙ В БЮДЖЕТНУЮ СИСТЕМУ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

26.9. {**Налоговый период/Код таможенного органа (107p)**} может содержать значения, состоящие из 1 знака, принимающего значение ноль («0»), либо заполнен значением показателя налогового периода, состоящего из 10 знаков. **КИ2438**

Формат показателя налогового периода (10 знаков) заполняется следующим образом:

1-2 знаки могут принимать значение МС, КВ, ПЛ, ГД;

4-5 знаки могут принимать следующее значение:

если 1-2 знаки равны «МС», то 4-5 знаки принимают значения от 01 до 12;

если 1-2 знаки равны «КВ», то 4-5 знаки принимают значения от 01 до 04;

если 1-2 знаки равны «ПЛ», то 4-5 знаки принимают значения 01 или 02;

если 1-2 знаки равны «ГД», то 4-5 знаки принимают значения 00;

7-10 знаки – цифровое значение;

в 3 и 6 знаках проставляется точка «.»

либо дата в формате ДД.ММ.ГГГГ, где

ДД - значение от 01 до 31,

ММ – значение от 01 до 12,

ГГГГ – цифровое значение,

в 3 и 6 знаках проставляется точка «.».

26.10. {**Номер документа основания платежа/Идентификатор сведений о физическом лице (108p)**} может содержать значения, состоящие из 1 знака, принимающего значение ноль («0»), либо заполнен значением от 1 до 15 знаков. **КИ2439**

При указании в {Статус плательщика (101p)} значения «33» в реестре в реквизите {Уникальный идентификатор платежа} должно быть указано значение, состоящее из 20 или 25 знаков, при этом все знаки одновременно не могут принимать значение ноль («0»), при этом в реквизите {Номер документа основания платежа/Идентификатор сведений о физическом лице (108p)} должно содержаться только значение, состоящее из 1 знака, принимающее значение ноль («0»). **КИ2432**

26.11. {**Дата документа основания платежа (109p)**} должен содержать значения, состоящие из 1 знака, принимающего значение ноль («0»), либо 10 знаков, при этом все знаки одновременно не могут принимать значение ноль («0»). **КИ2426**

Формат значений {Дата документа основания платежа (109p)}, состоящего из 10 знаков, заполняется следующим образом:

1-2 знаки – значения от 01-31;

- 4-5 знаки – значения от 01-12;
- 7-10 знаки – цифровое значение;
- 3, 6 знаки – проставляется точка «.».

26.12. При указании в распоряжении УИС составителя ЭС в {Идентификатор составителя}, принадлежащего кредитной организации или филиалу кредитной организации, в {Банк получателя} «БИК ПБР» и в {Счет получателя} одного из счетов, открытых на балансовом счете второго порядка № 40204, или в {Банк получателя} «БИК ТОФК», {Счет банка получателя} счета, открытого на балансовом счете второго порядка № 40102, **{Уникальный присваиваемый номер операции из реестра}** должен быть заполнен и с 23.09.2024 должен содержать значения, состоящие из 32 знаков (цифры), при этом все знаки одновременно не могут принимать значение «0». КИ2429

27 Проверки ED108 в период с 24.03.2025 до 21.09.2025

27. В ЭС {Платежное поручение на общую сумму с реестром} выполняется дополнительный контроль по каждой записи реестра при указании значения в реестре {Дата перевода} даты позднее или равной значению «**24.03.2025**» и ранее значения «**22.09.2025**» при заполненном {Статус плательщика (101)} значением «15», а также указания:

- в {Банк получателя} «БИК ПБР» и в {Счет получателя} одного из счетов, открытых на балансовых счетах второго порядка №№ 40503 с отличительным признаком «4» в четырнадцатом разряде, 40603 с отличительным признаком «4» в четырнадцатом разряде, 40703 с отличительным признаком «4» в четырнадцатом разряде, 40204 или
- в {Банк получателя} «БИК ТОФК», в {Счет банка получателя} счета, открытого на балансовом счете второго порядка № 40102, первые пять знаков {Счет получателя} «03100», «03212», «03222», «03232», «03242», «03262», «03272», «03214», «03224», «03234», «03244».

27.1. При указании в {Банк получателя} «БИК ТОФК», {Счет банка получателя} счета, открытого на балансовом счете второго порядка № 40102 и первые пять знаков {Счет получателя} значения «03212» отбраковываются; **КИ2449**

27.2. Обеспечивается контроль на обязательность заполнения {Статус плательщика (101p)}.

Информация в {Статус плательщика (101p)} может принимать одно из следующих значений «01», «03», «05», «13», «19», «23», «24», «27», «28», «29», «33». **КИ2436**

27.3. При указании в распоряжении в {Статус плательщика (101p)} значений «01», «13» и одновременном указании в {Банк получателя} «БИК ТОФК», {Счет банка получателя} счета, открытого на балансовом счете второго порядка № 40102, должен обеспечиваться контроль наличия значения «03100» в первых пяти знаках реквизита {Счет получателя}. **КИ2440**

27.4. В реестре {Уникальный идентификатор платежа из реестра} должен содержать значения, состоящие из 1 знака, принимающего значение ноль («0»), 20 или 25 знаков, при этом все знаки одновременно не могут принимать значение ноль («0»). **КИ2423**

27.4.1 Проверка контрольного разряда осуществляется в случае заполнения в реестре {Уникальный идентификатор платежа из реестра} значением 20 или 25 знаков, при этом не допускается указание других символов, кроме цифр. Если в {Уникальный идентификатор платежа из реестра} заполнен значением «0» или имеет длину 4 знака, то проверка не выполняется. **КИ2423**

27.4.2 Проверка контроля разряда для значения {Уникальный идентификатор платежа из реестра}, указываемого в реестре, осуществляется аналогично проверке, предусмотренной п.п. 16.4.2-16.4.4 для {Уникальный идентификатор платежа} ЭПС. **КИ2423**

27.4.3 Значение {Уникальный идентификатор платежа из реестра} проходит проверку, если значение последнего разряда УИН соответствует рассчитанному в соответствии с п.п. 16.4.2-16.4.4 контрольному разряду.

КИ2423

27.5. При заполненном {Статус плательщика (101p)} значениями «03», «19», «24» в реестре в {Уникальный идентификатор платежа из реестра} и {Идентификатор плательщика} могут одновременно содержать значение ноль («0») только при условии указания в {ИНН плательщика_r}¹² значения, состоящего из 12 знаков, при этом первые два знака не могут одновременно принимать значение ноль («0»). Если в {ИНН плательщика_r} заполнен нулем («0»), то в реестре {Уникальный идентификатор платежа из реестра} или {Идентификатор плательщика} должно быть указано ненулевое значение. **КИ2424**

{ИНН плательщика_r} должен содержать значения, состоящие из 1 знака (цифры), принимающего значение ноль («0»), либо 12 знаков (цифр), при этом первые два знака (цифры) не могут одновременно принимать значение ноль («0»). **КИ2448**

При указании в {Статус плательщика (101p)} значения «13» и в {Банк получателя} «БИК ТОФК», в {Счет банка получателя} счета, открытого на балансовом счете второго порядка № 40102, в первых пяти знаках {Счет получателя} значения «03100», {ИНН плательщика_r} может быть указано значение ноль («0») при условии указания в реестре {Уникальный идентификатор платежа из реестра} значения, содержащего 20 или 25 знаков. **КИ2444**

27.6. В ЭС {Платежное поручение на общую сумму с реестром} в реестровой части дополнительный контроль **{ИНН получателя средств}** не осуществляется.

27.7. **{Основание платежа (106p)}** может содержать только значения, состоящие из 1 знака, принимающего значение ноль («0»). **КИ2437**

27.8. **{Налоговый период/Код таможенного органа (107p)}** может содержать значения, состоящие из 1 знака, принимающего значение ноль («0»), либо заполнен значением показателя налогового периода, состоящего из 10 знаков. **КИ2438**

Формат показателя налогового периода (10 знаков) заполняется следующим образом:

1-2 знаки могут принимать значение МС, КВ, ПЛ, ГД;

4-5 знаки могут принимать следующее значение:

если 1-2 знаки равны «МС», то 4-5 знаки принимают значения от 01 до 12;

если 1-2 знаки равны «КВ», то 4-5 знаки принимают значения от 01 до 04;

если 1-2 знаки равны «ПЛ», то 4-5 знаки принимают значения 01 или 02;

если 1-2 знаки равны «ГД», то 4-5 знаки принимают значения 00;

¹² При заполненном {Статус плательщика (101p)} с указанным в нем значении «03», «19», «24» {ИНН плательщика_r} может принимать значение, состоящее из 1 знака («0») или состоящего из 12 знаков. [64] УФЭБС. ОПИСАНИЕ ПРАВИЛ УКАЗАНИЯ ИНФОРМАЦИИ В РЕКВИЗИТАХ РАСПОРЯЖЕНИЙ О ПЕРЕВОДЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ В УПЛАТУ ПЛАТЕЖЕЙ В БЮДЖЕТНУЮ СИСТЕМУ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

7-10 знаки – цифровое значение;
в 3 и 6 знаках проставляется точка «.»
либо дата в формате ДД.ММ.ГГГГ, где
ДД - значение от 01 до 31,
ММ – значение от 01 до 12,
ГГГГ – цифровое значение,
в 3 и 6 знаках проставляется точка «.».

27.9. {Номер документа основания платежа/Идентификатор сведений о физическом лице (108p)} может содержать значения, состоящие из 1 знака, принимающего значение ноль («0»), либо заполнен значением от 1 до 15 знаков. **КИ2439**

При указании в {Статус плательщика (101p)} значения «33» в реестре в реквизите {Уникальный идентификатор платежа из реестра} должно быть указано значение, состоящее из 20 или 25 знаков, при этом все знаки одновременно не могут принимать значение ноль («0»), при этом в реквизите {Номер документа основания платежа/Идентификатор сведений о физическом лице (108p)} должно содержаться только значение, состоящее из 1 знака, принимающее значение ноль («0»). **КИ2432**

27.10. {Дата документа основания платежа (109p)} должен содержать значения, состоящие из 1 знака, принимающего значение ноль («0»), либо 10 знаков, при этом все знаки одновременно не могут принимать значение ноль («0»). **КИ2426**

Формат значений {Дата документа основания платежа (109p)}, состоящего из 10 знаков, заполняется следующим образом:

- 1-2 знаки – значения от 01-31;
- 4-5 знаки – значения от 01-12;
- 7-10 знаки – цифровое значение;
- 3, 6 знаки – проставляется точка «.».

27.11. При указании в распоряжении УИС составителя ЭС в {Идентификатор составителя}, принадлежащего кредитной организации или филиалу кредитной организации, в {Банк получателя} «БИК ПБР» и в {Счет получателя} одного из счетов, открытых на балансовом счете второго порядка № 40204, или в {Банк получателя} «БИК ТОФК», {Счет банка получателя} счета, открытого на балансовом счете второго порядка № 40102, {Уникальный присваиваемый номер операции из реестра} в реестровой части должен содержать значения, состоящие из 32 знаков (цифры), при этом все знаки одновременно не могут принимать значение «0». **КИ2429**

Раздел 2. Проверки с 22.09.2025 по 31.03.2026

28 Проверки с 22.09.2025 по 31.03.2026

28. При указании в ЭПС (ЭС {Платежное поручение}, ЭС {Инкассовое поручение}, ЭС {Платежный ордер})/ЭС {Выставляемое на оплату инкассовое поручение}, ЭС {Платежное поручение на общую сумму с реестром}) в {Дата составления распоряжения} (для ЭС {Платежный ордер} – {Дата частично исполняемого распоряжения}) даты **позднее или равной** значению «**22.09.2025**» и ранее значения «**01.04.2026**», а также указании распоряжении о переводе денежных средств в бюджетную систему Российской Федерации {Банк получателя}, {Счет банка получателя} и {Счет получателя} значений:

- в {Банк получателя} «БИК ПБР» и в {Счет получателя} одного из счетов, открытых на балансовых счетах второго порядка №№ 40503 с отличительным признаком «4» в четырнадцатом разряде, 40603 с отличительным признаком «4» в четырнадцатом разряде, 40703 с отличительным признаком «4» в четырнадцатом разряде, 40204, или
- в {Банк получателя} «БИК ТОФК», в {Счет банка получателя} - счета, открытого на балансовом счете второго порядка № 40102, первые пять знаков {Счет получателя} «03100», «03212», «03222», «03232», «03242», «03262», «03272», «03214», «03224», «03234», «03244»

обеспечивается выполнение следующего контроля, предусмотренного пунктами 28 и 29.

28.1. Предусмотренный п. 28 контроль не осуществляется по распоряжениям при одновременном указании в распоряжении о переводе денежных средств:

- в {Банк плательщика} «БИК ПБР», в {Счет плательщика} - счета, открытого на балансовом счете второго порядка №№ 40603 с отличительным признаком «1» в четырнадцатом разряде, 40703 с отличительным признаком «1» в четырнадцатом разряде, 40204 или
- в {Банк плательщика} «БИК ТОФК», в {Счет банка со стороны плательщика} - счета, открытого на балансовом счете второго порядка № 40102 и первые пять знаков {Счет плательщика} «03100», «03212», «03222», «03232», «03242», «03262», «03272», «03214», «03224», «03234», «03244»;
- в {Банк получателя} «БИК ПБР», {Счет получателя} и {Счет банка получателя} значений, указанных в п.28.1.

Предусмотренные п. 28 контроли не осуществляются также для распоряжений, в которых в {Статус плательщика (101)} указано значение «27».

28.2. ЭПС (ЭС {Платежное поручение}, ЭС {Инкассовое поручение}, ЭС {Платежный ордер}) и ЭС {Платежное поручение на общую сумму с реестром}, или ЭС {Выставляемое на оплату инкассовое поручение} {Статус плательщика (101)} должен быть заполнен. **КИ2427**

28.3. Информация в **{Статус плательщика (101)}** может принимать одно из следующих значений «01», «03», «04», «05», «06», «07», «08», «13», «15», «16», «17», «19», «20», «23», «24», «27», «28», «29», «30», «31», «32», «33». **КИ2428**

В ЭПС (ЭС {Платежное поручение}, ЭС {Инкассовое поручение}, ЭС {Платежный ордер}) или ЭС {Выставляемое на оплату инкассовое поручение} **{Статус плательщика (101)}** не может содержать значение «15». В ЭС {Платежное поручение на общую сумму с реестром} **{Статус плательщика (101)}** должен содержать значение «15». **КИ2430**

При указании в распоряжении в **{Статус плательщика (101)}** значений «01», «04», «06», «07», «13», «16», «17», «28», «30», «32» и одновременном указании в **{Банк получателя}** «БИК ТОФК», **{Счет банка получателя}** счета, открытого на балансовом счете второго порядка № 40102, должен обеспечиваться контроль наличия значения «03100» в первых пяти знаках реквизита **{Счет получателя}**. **КИ2440**

28.4. В ЭПС (ЭС {Платежное поручение}, ЭС {Инкассовое поручение}, ЭС {Платежный ордер}) или ЭС {Выставляемое на оплату инкассовое поручение} **{Уникальный идентификатор платежа}** должен содержать значения, состоящие из 1 знака, принимающего значение ноль («0»), либо 4 или 20, или 25 знаков, при этом все знаки одновременно не могут принимать значение ноль («0»). **КИ2418**

В ЭС {Платежное поручение на общую сумму с реестром} **{Уникальный идентификатор платежа}** должен содержать значения, состоящее из 1 знака, принимающего значение ноль («0»). **КИ2418**

При указании в **{Банк получателя}** «БИК ТОФК», в **{Счет банка получателя}** счета, открытого на балансовом счете второго порядка № 40102, в первых пяти знаках **{Счет получателя}** значения «03212», в **{Уникальный идентификатор платежа}** необходимо указывать значения, состоящие из 4, 20 или 25 знаков, при этом все знаки одновременно не могут принимать значение ноль («0»); **КИ2418**

{Уникальный идентификатор платежа} может содержать значения, состоящие из 4 знаков только в случае указания в первых пяти знаках **{Счет получателя}** значений «03212», (при этом все знаки одновременно не могут принимать значение ноль («0»)). **КИ2418**

При указании значения в **{Статус плательщика (101)}** значений «31» (**КИ2418**) и «33» (**КИ2432**) реквизит **{Уникальный идентификатор платежа}** должен содержать значения, состоящего из 20 или 25 знаков, при этом все знаки одновременно не могут принимать значение ноль («0»). **КИ2418/КИ2432**

28.4.1 При указании в **{Уникальный идентификатор платежа}** значения 20 или 25 знаков (при этом не допускается указание других символов, кроме цифр) осуществляется проверка контрольного разряда. Если **{Уникальный идентификатор платежа}** имеет длину 4 знака, то проверка не выполняется; **КИ2418**

28.4.2 Каждому разряду УИН (первые 19 разрядов для 20-значного, либо первые 24 разряда для 25-значного УИН), начиная со старшего (первого) разряда, [67] УФЭБС. ОПИСАНИЕ ПРАВИЛ УКАЗАНИЯ ИНФОРМАЦИИ В РЕКВИЗИТАХ РАСПОРЯЖЕНИЙ О ПЕРЕВОДЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ В УПЛАТУ ПЛАТЕЖЕЙ В БЮДЖЕТНУЮ СИСТЕМУ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

присваивается весовой коэффициент, соответствующий повторяющемуся ряду чисел от 1 до 10;

Например, УИН = 18810177200426457607,

УИН	1	8	8	1	0	1	7	7	2	0	0	4	2	6	4	5	7	6	0
Вес. коэф.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1	2	3	4	5	6	7	8	9

28.4.3 Далее рассчитываются произведения значений разрядов на соответствующие весовые коэффициенты и вычисляется сумма полученных произведений;

УИН	1	8	8	1	0	1	7	7	2	0	0	4	2	6	4	5	7	6	0
Вес. коэф.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Произведение	1	16	24	4	0	6	49	56	18	0	0	8	6	24	20	30	49	48	0

28.4.4 Сумма полученных произведений равна:

$$1+16+24+4+0+6+49+56+18+0+0+8+6+24+20+30+49+48+0=359$$

Контрольный разряд УИН представляет собой остаток от деления полученной суммы на модуль 11 и должен иметь значение от 0 до 9;

В примере остаток от деления полученной суммы (359) на модуль 11 принимает значение $359 - (32^{13} \cdot 11) = 7$, которое соответствует значению 20 разряда УИН.

Если полученный остаток равен 10, проводится повторный расчет с применением второй последовательности весовых коэффициентов, являющейся результатом циклического сдвига исходной последовательности на два разряда влево (3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2);

в случае если при повторном расчете остаток от деления вновь сохраняется равным 10, то значение контрольного разряда признается равным нулю («0»).

28.4.5 Значение УИН проходит проверку, если значение последнего разряда УИН соответствует рассчитанному в соответствии с п.п. 28.4.1-28.4.4 контрольному разряду. **КИ2418**

28.5. В ЭПС (ЭС {Платежное поручение}, ЭС {Инкассовое поручение}, ЭС {Платежный ордер}) или ЭС {Выставляемое на оплату инкассовое поручение} **{ИНН плательщика}** должен содержать значения, состоящие из 1 знака (цифры), принимающего значение ноль («0»), либо 5 знаков (цифр), при этом все знаки

¹³ $359/11=32.64$, берется результат деления без остатка.

(цифры) одновременно не могут принимать значение ноль («0»), либо 10 или 12 знаков (цифр), при этом первые два знака (цифры) не могут одновременно принимать значение ноль («0»). **КИ2419/КИ2859** (направляется при указании не цифровых значений)

В ЭС {Платежное поручение на общую сумму с реестром} {ИНН плательщика} должен содержать только значение, состоящее из 10 знаков (цифр), при этом первые два знака (цифры) не могут одновременно принимать значение ноль («0»). **КИ2419**

При указании в {Статус плательщика (101)} значений «06» или «07» реквизит {ИНН плательщика} должен содержать значение, состоящие из 10 знаков. **КИ2419**

При указании в {Статус плательщика (101)} значения «13» в реквизите {ИНН плательщика} может быть указано значение ноль («0») при условии указания в {Уникальный идентификатор платежа} значения, содержащего 20 или 25 знаков. **КИ2441**

При указании в {Статус плательщика (101)} значений «16» или «17» реквизит {ИНН плательщика} должен содержать значение, состоящие из 12 знаков. **КИ2419**

При указании в {Статус плательщика (101)} значения «30» в {ИНН плательщика} должен содержать значение «0». **КИ2419**

При указании значения «32» в {Статус плательщика (101)} реквизит {ИНН плательщика} должен содержать значение, состоящие из 10 или 12 знаков. **КИ2419**

28.6. {ИНН получателя средств} должен содержать значение, состоящее из 10 знаков (цифры), при этом первые два знака не могут одновременно принимать значение ноль («0»). **КИ2420/КИ2859** (направляется при указании не цифровых значений)

28.7. В ЭПС (ЭС {Платежное поручение}, ЭС {Инкассовое поручение}, ЭС {Платежный ордер}) или ЭС {Выставляемое на оплату инкассовое поручение} {КПП плательщика (102)} должен содержать значения, состоящие из 1 знака, принимающего значение ноль («0»), либо 9 знаков, при этом первый и второй знаки не могут одновременно принимать значение ноль («0»), при этом:

{КПП плательщика (102)} должен содержать значение, состоящее из 1 знака, принимающего значение ноль («0»), если {ИНН плательщика} заполнен значением, состоящим из 12 знаков;

{КПП плательщика (102)} должен содержать значение, состоящее из 9 знаков, при этом первый и второй знаки не могут одновременно принимать значение ноль («0»), если {ИНН плательщика} заполнен значением, состоящим из 5 знаков;

{КПП плательщика (102)} должен содержать значение, состоящее из 9 знаков, при этом первый и второй знаки не могут одновременно принимать значение ноль («0»), если {ИНН плательщика} заполнен значением, состоящим из

10 знаков, за исключением случая, значение в {Статус плательщика (101)} указано "01", "04" и в {ИНН плательщика} заполнен значением, состоящим из 10 знаков - в таких случаях {КПП плательщика (102)} должен содержать значения, состоящие из 1 знака, принимающего значение ноль («0»), либо 9 знаков, при этом первый и второй знаки не могут одновременно принимать значение ноль («0»). **КИ2431**

В ЭС {Платежное поручение на общую сумму с реестром} **{КПП плательщика (102)}** должен содержать только значение, состоящее из 9 знаков, при этом первый и второй знаки не могут одновременно принимать значение ноль («0»). **КИ2431**

28.8. **{КПП получателя средств (103)}** должен содержать значения, состоящие из 9 знаков, при этом первый и второй знаки не могут одновременно принимать значение ноль («0»). **КИ2411**

28.9. Код бюджетной классификации **{КБК (104)}** должен содержать значения, состоящие из 1 знака (цифры), принимающего значение ноль («0»), либо 20 знаков (цифр), при этом все знаки (цифры) одновременно не могут принимать значение ноль («0»). **КИ2412**

При указании в {Счет банка получателя} счета, открытого на балансовом счете второго порядка № 40102 с одновременным указанием «03100» в первых пяти знаках {Счет получателя} реквизит Код бюджетной классификации {КБК (104)} должен содержать значение, состоящим из 20 знаков (цифр), при этом все символы одновременно не могут принимать значение ноль («0»). **КИ2412**

28.10. **{ОКТМО (105)}** должен содержать значения, состоящие из 1 знака (цифры), принимающего значение ноль («0»), либо 8 знаков (цифр), при этом все знаки (цифры) одновременно не могут принимать значение ноль («0»). **КИ2413/КИ2859** (направляется при указании не цифровых значений)

28.11. В ЭПС (ЭС {Платежное поручение}, ЭС {Инкассовое поручение}, ЭС {Платежный ордер}) или ЭС {Выставляемое на оплату инкассовое поручение} **{Основание платежа (106)}** должен содержать значения, состоящие из 1 знака, принимающего значение ноль («0»), либо 2 знаков, принимающих одно из следующих значений: «ПК», «КЭ», «УВ», «ИЛ», «ПБ», «ТГ», «ТБ», «ТД», «ПВ», «ИН», «00». **КИ2433**

В ЭС {Платежное поручение на общую сумму с реестром} **{Основание платежа (106)}** должен содержать только значение, состоящее из 1 знака, принимающего значение ноль («0»). **КИ2433**

28.12. В ЭПС (ЭС {Платежное поручение}, ЭС {Инкассовое поручение}, ЭС {Платежный ордер}) или ЭС {Выставляемое на оплату инкассовое поручение} **{Налоговый период/Код таможенного органа (107)}** должен содержать значения, состоящие из 1 знака, принимающего значение ноль («0»), либо заполнен значением показателем налогового периода, состоящего из 10 знаков, либо заполнен значением кода таможенного органа, состоящего из 8 цифр. **КИ2434**

В ЭС {Платежное поручение на общую сумму с реестром} {Налоговый период/Код таможенного органа (107)} должен содержать только значение, состоящее из 1 знака, принимающего значение ноль («0»). **КИ2434**

Формат показателя налогового периода (10 знаков) заполняется следующим образом: 1-2 знака могут принимать значение МС, КВ, ПЛ, ГД;

4-5 знаки могут принимать следующее значение:

если 1-2 знака равны «МС», то 4-5 знаки принимают значения от 01 до 12;

если 1-2 знака равны «КВ», то 4-5 знаки принимают значения от 01 до 04;

если 1-2 знака равны «ПЛ», то 4-5 знаки принимают значения 01 или 02;

если 1-2 знака равны «ГД», то 4-5 знаки принимают значения 00;

7-10 знаки – цифровое значение;

в 3 и 6 знаках проставляется точка «.» либо дата в формате «ДД.ММ.ГГГГ», где

ДД – значение от 01 до 31,

ММ – значение от 01 до 12,

ГГГГ – цифровое значение,

в 3 и 6 знаках проставляется точка «.».

28.13. В ЭПС (ЭС {Платежное поручение}, ЭС {Инкассовое поручение}, ЭС {Платежный ордер}) или ЭС {Выставляемое на оплату инкассовое поручение}) {Номер документа основания платежа/Идентификатор сведений о физическом лице (108)} может содержать значения, состоящие из 1 знака, принимающего значение ноль («0»), либо заполнен значением от 1 до 15 знаков. **КИ2435**

В ЭС {Платежное поручение на общую сумму с реестром} {Номер документа основания платежа/Идентификатор сведений о физическом лице (108)} должен содержать только значение, состоящее из 1 знака, принимающего значение ноль («0»). **КИ2435**

При указании в {Основание платежа (106)} значений «ПК», «ИЛ», «ИН», «КЭ», «УВ», «ПБ», «ТГ», «ТБ», «ТД», «ПВ», «00» реквизит {Номер документа основания платежа/Идентификатор сведений о физическом лице (108)} должен содержать значения, отличные от «0». Исключением является случай, когда в {Статус плательщика (101)} указано значение «29», для которого допускается значение «0» в {Номер документа основания платежа/Идентификатор сведений о физическом лице (108)} при наличии ненулевого значения в {ИНН плательщика}. **КИ2435**

При указании в {Статус плательщика (101)} значений «03», «19», «20», «24» в реквизитах {Номер документа основания платежа/идентификатор сведений о физическом лице (108)} и {Уникальный идентификатор платежа} могут

содержаться значения ноль («0») одновременно при условии указания в {ИНН плательщика} значения, состоящего из 12 знаков (если в первых пяти знаках {Счет получателя} указано значение «03100») или значения, состоящего из 5, 10, 12 знаков (если в первых пяти знаках {Счет получателя} указано значение, отличное от «03100»). Если {ИНН плательщика} заполнен нулем («0»), то в {Номер документа основания платежа/Идентификатор сведений о физическом лице (108)} или {Уникальный идентификатор платежа} должно быть указано ненулевое значение.». **КИ2421**

При указании в распоряжении в {Статус плательщика (101)} значения «29» и {ИНН плательщика} значения «0» необходимо заполнять {Номер документа основания платежа/Идентификатор сведений о физическом лице (108)} по нижеописанному правилу:

- первые два символа – цифры из перечня «01», «02», «03», «04», «05», «06», «07», «08», «09», «10», «11», «12», «13», «14», «22», «24», «25», «26», «28», «29», «30»,
- третий символ – символ «;»,
- далее – непустая строка длиной от 1 до 12 символов, не состоящая из одних нулей, при этом знаки номера «№» и дефиса «-» не указываются. **КИ2445**

При указании в {Статус плательщика (101)} значений «03», «19», «20», «24» и в {Банк получателя} «БИК ТОФК», в {Счет банка получателя} счета, открытого на балансовом счете второго порядка № 40102, в первых пяти знаках {Счет получателя} значения отличного «03100», необходимо проведение контроля значения {Номер документа основания платежа/Идентификатор сведений о физическом лице (108)}, заполненного значением, отличным от нуля («0») по следующим условиям:

- первые два символа – цифры из перечня «01», «02», «03», «04», «05», «06», «07», «08», «09», «10», «11», «12», «13», «14», «22», «24», «25», «26», «28», «29», «30»;
- третий символ – символ «;»,
- далее – непустая строка длиной от 1 до 12 символов, не состоящая из одних нулей, при этом знаки номера «№» и дефиса «-» не указываются. **КИ2447**

При указании в {Статус плательщика (101)} значения «31», в {Банк получателя} «БИК ТОФК», в {Счет банка получателя} счета, открытого на балансовом счете второго порядка № 40102, то в первых пяти знаках {Счет получателя} должно быть указано значение «03212», а в реквизите {Номер документа основания платежа/Идентификатор сведений о физическом лице (108)} должно содержаться только значение, состоящее из 1 знака, принимающее значение ноль («0»). **КИ2443**

При указании в {Статус плательщика (101)} значения «33» в реквизите {Номер документа основания платежа/Идентификатор сведений о физическом лице (108)} должно содержаться только значение, состоящее из 1 знака,

принимающее значение ноль («0»). **КИ2432**

28.14. В ЭПС (ЭС {Платежное поручение}, ЭС {Инкассовое поручение}, ЭС {Платежный ордер}) или ЭС {Выставляемое на оплату инкассовое поручение} **{Дата документа основания платежа (109)}** должна содержать значения, состоящие из 1 знака, принимающего значение ноль («0»), либо 10 знаков, при этом все знаки одновременно не могут принимать значение ноль («0»). **КИ2417**

Формат значений {Дата документа основания платежа (109)}, состоящего из 10 знаков, заполняется следующим образом:

1-2 знаки – значения от 01-31;

4-5 знаки – значения от 01-12;

3, 6 знаки – проставляется точка «.»

7-10 знаки – цифровое значение.

{Дата документа основания платежа (109)} может содержать значение, состоящее из 2 знаков, принимающего значение «00», при условии указания в {Основание платежа (106)} значения «00».

В ЭС {Платежное поручение на общую сумму с реестром} **{Дата документа основания платежа (109)}** должен содержать только значение, состоящее из 1 знака, принимающего значение ноль («0»). **КИ2417**

28.15. В ЭПС (ЭС {Платежное поручение}, ЭС {Инкассовое поручение}, ЭС {Платежный ордер}) при указании в распоряжении УИС составителя ЭС в {Идентификатор составителя}, принадлежащего участнику с типом «Кредитная организация» или «Филиал кредитной организации», в {Банк получателя} «БИК ПБР» и в {Счет получателя} одного из счетов, открытых на балансовом счете второго порядка № 40204, или в {Банк получателя} «БИК ТОФК», {Счет банка получателя} счета, открытого на балансовом счете второго порядка № 40102, {Уникальный присваиваемый номер операции} должен быть заполнен и содержать значение, состоящее из 32 знаков(цифры), при этом все знаки одновременно не могут принимать значение «0»; **КИ2429**

В ЭС {Выставляемое на оплату инкассовое поручение} контроль {Уникальный присваиваемый номер операции} не осуществляется.

В ЭС {Платежное поручение на общую сумму с реестром} контроль {Уникальный присваиваемый номер операции} осуществляется только в реестровой части.

29 Проверки записей реестра в ED108 с 22.09.2025 по 31.03.2026

29. В ЭС {Платежное поручение на общую сумму с реестром} выполняется дополнительный контроль по каждой записи реестра при указании значения в реестре {Дата перевода} даты позднее или равной значению «22.09.2025» и ранее значения «01.04.2026» при заполненном {Статус плательщика (101)} значением «15», а также указания:

- в {Банк получателя} «БИК ПБР» и в {Счет получателя} одного из счетов, открытых на балансовых счетах второго порядка №№ 40503 с отличительным признаком «4» в четырнадцатом разряде, 40603 с отличительным признаком «4» в четырнадцатом разряде, 40703 с отличительным признаком «4» в четырнадцатом разряде, 40204 или
- в {Банк получателя} «БИК ТОФК», в {Счет банка получателя} счета, открытого на балансовом счете второго порядка № 40102, первые пять знаков {Счет получателя} «03100», «03212», «03222», «03232», «03242», «03262», «03272», «03214», «03224», «03234», «03244».

29.1. При указании в {Банк получателя} «БИК ТОФК», {Счет банка получателя} счета, открытого на балансовом счете второго порядка № 40102 и первые пять знаков {Счет получателя} значения «03212» отбраковываются;
КИ2449

29.2. Обеспечивается контроль на обязательность заполнения {Статус плательщика (101p)}.

Информация в {Статус плательщика (101p)} может принимать одно из следующих значений «01», «03», «05», «13», «19», «23», «24», «27», «28», «29», «33». **КИ2436**

29.3. При указании в распоряжении в {Статус плательщика (101p)} значений «01», «13» и одновременном указании в {Банк получателя} «БИК ТОФК», {Счет банка получателя} счета, открытого на балансовом счете второго порядка № 40102, должен обеспечиваться контроль наличия значения «03100» в первых пяти знаках реквизита {Счет получателя}. **КИ2440**

29.4. В реестре {Уникальный идентификатор платежа из реестра} должен содержать значения, состоящие из 1 знака, принимающего значение ноль («0»), 20 или 25 знаков, при этом все знаки одновременно не могут принимать значение ноль («0»). **КИ2423**

29.4.1 Проверка контрольного разряда осуществляется в случае заполнения в реестре {Уникальный идентификатор платежа из реестра} значением 20 или 25 знаков, при этом не допускается указание других символов, кроме цифр. **КИ2423**

29.4.2 Проверка контроля разряда для значения {Уникальный идентификатор платежа из реестра}, указываемого в реестре, осуществляется аналогично проверке, предусмотренной п.п. 28.4.2-28.4.4 для {Уникальный идентификатор платежа} ЭПС. **КИ2423**

29.4.3 Значение {Уникальный идентификатор платежа из реестра} проходит проверку, если значение последнего разряда УИН соответствует рассчитанному в соответствии с п.п. 28.4.2-28.4.4 контрольному разряду.

КИ2423

29.5. При заполненном {Статус плательщика (101p)} значениями «03», «19», «24» в реестре в {Уникальный идентификатор платежа из реестра} и {Идентификатор плательщика} могут одновременно содержать значение ноль («0») только при условии указания в {ИНН плательщика_r}¹⁴ значения, состоящего из 12 знаков, при этом первые два знака не могут одновременно принимать значение ноль («0»). Если в {ИНН плательщика_r} заполнен нулем («0»), то в реестре {Уникальный идентификатор платежа из реестра} или {Идентификатор плательщика} должно быть указано ненулевое значение. **КИ2424**

29.6. {ИНН плательщика_r} должен содержать значения, состоящие из 1 знака (цифры), принимающего значение ноль («0»), либо 12 знаков (цифр), при этом первые два знака (цифры) не могут одновременно принимать значение ноль («0»). **КИ2448**

При указании в {Статус плательщика (101p)} значения «13» и в {Банк получателя} «БИК ТОФК», в {Счет банка получателя} счета, открытого на балансовом счете второго порядка № 40102, в первых пяти знаках {Счет получателя} значения «03100», {ИНН плательщика_r} может быть указано значение ноль («0») при условии указания в реестре {Уникальный идентификатор платежа из реестра} значения, содержащего 20 или 25 знаков. **КИ2444**

29.7. В ЭС {Платежное поручение на общую сумму с реестром} в реестровой части дополнительный контроль {ИНН получателя средств} не осуществляется.

29.8. {Основание платежа (106p)} может содержать только значения, состоящие из 1 знака, принимающего значение ноль («0»). **КИ2437**

29.9. {Налоговый период/Код таможенного органа (107p)} может содержать значения, состоящие из 1 знака, принимающего значение ноль («0»), либо заполнен значением показателя налогового периода, состоящего из 10 знаков. **КИ2438**

Формат показателя налогового периода (10 знаков) заполняется следующим образом:

1-2 знаки могут принимать значение МС, КВ, ПЛ, ГД;

4-5 знаки могут принимать следующее значение:

если 1-2 знаки равны «МС», то 4-5 знаки принимают значения от 01 до 12;

если 1-2 знаки равны «КВ», то 4-5 знаки принимают значения от 01 до 04;

если 1-2 знаки равны «ПЛ», то 4-5 знаки принимают значения 01 или 02;

если 1-2 знаки равны «ГД», то 4-5 знаки принимают значения 00;

¹⁴ При заполненном {Статус плательщика (101p)} с указанным в нем значении «03», «19», «24» {ИНН плательщика_r} может принимать значение, состоящее из 1 знака («0») или состоящего из 12 знаков. [75] УФЭБС. ОПИСАНИЕ ПРАВИЛ УКАЗАНИЯ ИНФОРМАЦИИ В РЕКВИЗИТАХ РАСПОРЯЖЕНИЙ О ПЕРЕВОДЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ В УПЛАТУ ПЛАТЕЖЕЙ В БЮДЖЕТНУЮ СИСТЕМУ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

7-10 знаки – цифровое значение;
в 3 и 6 знаках проставляется точка «.»
либо дата в формате ДД.ММ.ГГГГ, где
ДД - значение от 01 до 31,
ММ – значение от 01 до 12,
ГГГГ – цифровое значение,
в 3 и 6 знаках проставляется точка «.».

29.10. {Номер документа основания платежа/Идентификатор сведений о физическом лице (108p)} может содержать значения, состоящие из 1 знака, принимающего значение ноль («0»), либо заполнен значением от 1 до 15 знаков. **КИ2439**

При указании в {Статус плательщика (101p)} значения «33» в реестре в реквизите {Уникальный идентификатор платежа из реестра} должно быть указано значение, состоящее из 20 или 25 знаков, при этом все знаки одновременно не могут принимать значение ноль («0»), при этом в реквизите {Номер документа основания платежа/Идентификатор сведений о физическом лице (108p)} должно содержаться только значение, состоящее из 1 знака, принимающее значение ноль («0»). **КИ2432**

29.11. {Дата документа основания платежа (109p)} должен содержать значения, состоящие из 1 знака, принимающего значение ноль («0»), либо 10 знаков, при этом все знаки одновременно не могут принимать значение ноль («0»). **КИ2426**

Формат значений {Дата документа основания платежа (109p)}, состоящего из 10 знаков, заполняется следующим образом:

- 1-2 знаки – значения от 01-31;
- 4-5 знаки – значения от 01-12;
- 7-10 знаки – цифровое значение;
- 3, 6 знаки – проставляется точка «.».

29.12. При указании в распоряжении УИС составителя ЭС в {Идентификатор составителя}, принадлежащего кредитной организации или филиалу кредитной организации, в {Банк получателя} «БИК ПБР» и в {Счет получателя} одного из счетов, открытых на балансовом счете второго порядка № 40204, или в {Банк получателя} «БИК ТОФК», {Счет банка получателя} счета, открытого на балансовом счете второго порядка № 40102, {Уникальный присваиваемый номер операции из реестра} в реестровой части должен содержать значения, состоящие из 32 знаков (цифры), при этом все знаки одновременно не могут принимать значение «0». **КИ2429**

Раздел 3. Проверки с 01.04.2026 по 20.09.2026

30 Проверки с 01.04.2026 по 20.09.2026

30. При указании в ЭПС (ЭС {Платежное поручение}, ЭС {Инкассовое поручение}, ЭС {Платежный ордер})/ЭС {Выставляемое на оплату инкассовое поручение}, ЭС {Платежное поручение на общую сумму с реестром}) в {Дата составления распоряжения} (для ЭС {Платежный ордер} – {Дата частично исполняемого распоряжения}) даты **позднее или равной** значению «**01.04.2026**» и ранее значения «**21.09.2026**», а также указании распоряжении о переводе денежных средств в бюджетную систему Российской Федерации {Банк получателя}, {Счет банка получателя} и {Счет получателя} значений:

- в {Банк получателя} «БИК ПБР» и в {Счет получателя} счета, открытого на балансовом счете второго порядка 40204, или
- в {Банк получателя} «БИК ТОФК» и в {Счет банка получателя} счета, открытого на балансовом счете второго порядка № 40102, первые пять знаков {Счет получателя} «03100», «03212», «03222», «03232», «03242», «03262», «03272», «03214», «03224», «03234», «03244»

обеспечивается выполнение следующего контроля, предусмотренного пунктами 1 и 2.

30.1. Предусмотренный п.30 контроль не осуществляется по распоряжениям при одновременном указании в распоряжении о переводе денежных средств:

- в {Банк плательщика} «БИК ПБР» и в {Счет плательщика} - счета, открытого на балансовом счете второго порядка 40204 или
- в {Банк плательщика} «БИК ТОФК» и в {Счет банка со стороны плательщика} счета, открытого на балансовом счете второго порядка № 40102, первые пять знаков {Счет плательщика} «03100», «03212», «03222», «03232», «03242», «03262», «03272», «03214», «03224», «03234», «03244».
- в {Банк получателя} «БИК ПБР», {Счет получателя} и {Счет банка получателя} значений, указанных в п.30.1.

Предусмотренные п. 30 контроли не осуществляются также для распоряжений, в которых в {Статус плательщика (101)} указано значение «27», за исключением контроля по п.30.11 (Основание платежа) и п.30.15 (проверка УПНО).

30.2. В ЭПС (ЭС {Платежное поручение}, ЭС {Инкассовое поручение}, ЭС {Платежный ордер}) и ЭС {Платежное поручение на общую сумму с реестром}, или ЭС {Выставляемое на оплату инкассовое поручение} {Статус плательщика (101)} должен быть заполнен. **КИ2427**

30.3. Информация в {Статус плательщика (101)} может принимать одно из следующих значений «01», «03», «04», «05», «06», «07», «08», «13», «15»,

«16», «17», «19», «20», «23», «24», «27», «28», «29», «30», «31», «32», «33», «34».

КИ2428

В ЭПС (ЭС {Платежное поручение}, ЭС {Инкассовое поручение}, ЭС {Платежный ордер}) или ЭС {Выставляемое на оплату инкассовое поручение} **{Статус плательщика (101)}** не может содержать значение «15». В ЭС {Платежное поручение на общую сумму с реестром} **{Статус плательщика (101)}** должен содержать значение «15». **КИ2430**

При указании в распоряжении {Банк получателя} «БИК ТОФК», {Счет банка получателя} счета, открытого на балансовом счете второго порядка № 40102 и значения «03100» в первых пяти знаках реквизита {Счет получателя} (за исключением значения «03100643000000018500») {Статус плательщика (101)} может принимать значения «03», «05», «06», «07», «08», «15», «16», «17», «19», «20», «23», «24», «28», «29», «30», «32», «34». **КИ2428**

При указании в распоряжении {Банк получателя} «БИК ТОФК», в {Счет банка получателя} счета, открытого на балансовом счете второго порядка № 40102 и значения «03100643000000018500» в реквизите {Счет получателя} {Статус плательщика (101)} должен принимать значения «01», «04», «13», «15».

КИ2428

При указании в распоряжении в {Статус плательщика (101)} значения «01», «04», «13», «15» и в {Банк со стороны получателя} значения «БИК ПБР», в реквизите {Счет получателя} должно быть указано значение «40204810800000950001». **КИ2440**

При указании в распоряжении {Банк получателя} «БИК ТОФК», {Счет банка получателя} счета, открытого на балансовом счете второго порядка № 40102, и значений «03212», «03222», «03232», «03242», «03262», «03272», «03214», «03224», «03234», «03244» в первых пяти знаках реквизита {Счет получателя} {Статус плательщика (101)} должен принимать значения «03», «05», «08», «15», «19», «20», «24», «29», «31», «33». **КИ2428**

При указании в распоряжении {Статус плательщика (101)} значения «31» и указании в {Банк со стороны получателя} «БИК ТОФК», в {Счет банка со стороны получателя} счета, открытого на балансовом счете второго порядка № 40102, в первых пяти знаках реквизита {Счет получателя} должно быть значение «03212».

КИ2440

30.4. В ЭПС (ЭС {Платежное поручение}, ЭС {Инкассовое поручение}, ЭС {Платежный ордер}) или ЭС {Выставляемое на оплату инкассовое поручение} **{Уникальный идентификатор платежа}** должен содержать значения, состоящие из 1 знака, принимающего значение ноль («0»), либо 4 или 20, или 25 знаков, при этом все знаки одновременно не могут принимать значение ноль («0»). **КИ2418**

В ЭС {Платежное поручение на общую сумму с реестром} {Уникальный идентификатор платежа} должен содержать значения, состоящее из 1 знака, принимающего значение ноль («0»). **КИ2418**

При указании в {Банк со стороны получателя} «БИК ТОФК», в {Счет банка со стороны получателя} счета, открытого на балансовом счете второго порядка № [78] УФЭБС. ОПИСАНИЕ ПРАВИЛ УКАЗАНИЯ ИНФОРМАЦИИ В РЕКВИЗИТАХ РАСПОРЯЖЕНИЙ О ПЕРЕВОДЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ В УПЛАТУ ПЛАТЕЖЕЙ В БЮДЖЕТНУЮ СИСТЕМУ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

40102, в первых пяти знаках {Счет получателя} значения «03212», в {Уникальный идентификатор платежа} необходимо указывать значения, состоящие из 4, 20 или 25 знаков, при этом все знаки одновременно не могут принимать значение ноль («0»). **КИ2418**

{Уникальный идентификатор платежа} может содержать значения, состоящие из 4 знаков только в случае указания в первых пяти знаках {Счет получателя} значений «03212», (при этом все знаки одновременно не могут принимать значение ноль («0»)), при этом в {Статус плательщика (101)} указано значение отличное от «31». **КИ2418**

При указании значения в {Статус плательщика (101)} значений «31» (**КИ2418**) и «33» (**КИ2432**) реквизит {Уникальный идентификатор платежа} должен содержать значения, состоящего из 20 или 25 знаков, при этом все знаки одновременно не могут принимать значение ноль («0»). **КИ2418/КИ2432**

30.4.1 При указании в {Уникальный идентификатор платежа} значения 20 или 25 знаков (при этом не допускается указание других символов, кроме цифр) осуществляется проверка контрольного разряда. Если {Уникальный идентификатор платежа} имеет длину 4 знака, то проверка не выполняется; **КИ2418**

30.4.2 Каждому разряду УИН (первые 19 разрядов для 20-значного, либо первые 24 разряда для 25-значного УИН), начиная со старшего (первого) разряда, присваивается весовой коэффициент, соответствующий повторяющемуся ряду чисел от 1 до 10;

Например, УИН = 18810177200426457607,

УИН	1	8	8	1	0	1	7	7	2	0	0	4	2	6	4	5	7	6	0
Вес. коэф.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1	2	3	4	5	6	7	8	9

30.4.3 Далее рассчитываются произведения значений разрядов на соответствующие весовые коэффициенты и вычисляется сумма полученных произведений;

УИН	1	8	8	1	0	1	7	7	2	0	0	4	2	6	4	5	7	6	0
Вес. коэф.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Произведение	1	16	24	4	0	6	49	56	18	0	0	8	6	24	20	30	49	48	0

30.4.4 Сумма полученных произведений равна:

$$1+16+24+4+0+6+49+56+18+0+0+8+6+24+20+30+49+48+0=359$$

Контрольный разряд УИН представляет собой остаток от деления

полученной суммы на модуль 11 и должен иметь значение от 0 до 9;

В примере остаток от деления полученной суммы (359) на модуль 11 принимает значение $359 - (32^{15} \cdot 11) = 7$, которое соответствует значению 20 разряда УИН.

Если полученный остаток равен 10, проводится повторный расчет с применением второй последовательности весовых коэффициентов, являющейся результатом циклического сдвига исходной последовательности на два разряда влево (3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2);

в случае если при повторном расчете остаток от деления вновь сохраняется равным 10, то значение контрольного разряда признается равным нулю («0»).

30.4.5 Значение УИН проходит проверку, если значение последнего разряда УИН соответствует рассчитанному в соответствии с п.п. 30.4.1-30.4.4 контрольному разряду. **КИ2418**

30.5. В ЭПС (ЭС {Платежное поручение}, ЭС {Инкассовое поручение}, ЭС {Платежный ордер}) или ЭС {Выставляемое на оплату инкассовое поручение} **{ИНН плательщика}** должен содержать значения, состоящие из 1 знака (цифры), принимающего значение ноль («0»), либо 5 знаков (цифр), при этом все знаки (цифры) одновременно не могут принимать значение ноль («0»), либо 10 или 12 знаков (цифр), при этом первые два знака (цифры) не могут одновременно принимать значение ноль («0»). **КИ2419/КИ2859 (направляется при указании не цифровых значений)**

В ЭС {Платежное поручение на общую сумму с реестром} **{ИНН плательщика}** должен содержать только значение, состоящее из 10 знаков (цифр), при этом первые два знака (цифры) не могут одновременно принимать значение ноль («0»). **КИ2419**

При указании в {Статус плательщика (101)} значений «06» или «07» реквизит {ИНН плательщика} должен содержать значение, состоящие из 10 знаков. **КИ2419**

При указании в {Статус плательщика (101)} значения «13» в реквизите {ИНН плательщика} может быть указано значение ноль («0») при условии указания в {Банк со стороны получателя} «БИК ТОФК», в {Счет банка со стороны получателя} счета, открытого на балансовом счете второго порядка № 40102, в {Счет получателя} значения «03100643000000018500» и в {Уникальный идентификатор платежа} значения, содержащего 20 или 25 знаков. **КИ2441**

При указании в {Статус плательщика (101)} значения «13» в реквизите {ИНН плательщика} может быть указано значение ноль («0») при условии указания в распоряжении {Банк со стороны получателя} «БИК ПБР», значения «40204810800000950001» в реквизите {Счет получателя} и в {Уникальный идентификатор платежа} значения, содержащего 20 или 25 знаков. **КИ2441**

¹⁵ $359/11=32.64$, берется результат деления без остатка.

При указании в {Статус плательщика (101)} значений «16» или «17» реквизит {ИНН плательщика} должен содержать значение, состоящие из 12 знаков. **КИ2419**

При указании в {Статус плательщика (101)} значения «30» в {ИНН плательщика} должен содержать значение «0». **КИ2419**

При указании значения «32», «34» в {Статус плательщика (101)} реквизит {ИНН плательщика} должен содержать значение, состоящие из 5, 10 или 12 знаков. **КИ2419**

30.6. **{ИНН получателя средств}** должен содержать значение, состоящее из 10 знаков (цифры), при этом первые два знака не могут одновременно принимать значение ноль («0»). **КИ2420/КИ2859 (направляется при указании не цифровых значений)**

30.7. В ЭПС (ЭС {Платежное поручение}, ЭС {Инкассовое поручение}, ЭС {Платежный ордер}) или ЭС {Выставляемое на оплату инкассовое поручение} **{КПП плательщика (102)}** должен содержать значения, состоящие из 1 знака, принимающего значение ноль («0»), либо 9 знаков, при этом первый и второй знаки не могут одновременно принимать значение ноль («0»), при этом:

{КПП плательщика (102)} должен содержать значение, состоящее из 1 знака, принимающего значение ноль («0»), если {ИНН плательщика} заполнен значением, состоящим из 12 знаков;

{КПП плательщика (102)} должен содержать значение, состоящее из 9 знаков, при этом первый и второй знаки не могут одновременно принимать значение ноль («0»), если {ИНН плательщика} заполнен значением, состоящим из 5 знаков;

{КПП плательщика (102)} должен содержать значение, состоящее из 9 знаков, при этом первый и второй знаки не могут одновременно принимать значение ноль («0»), если {ИНН плательщика} заполнен значением, состоящим из 10 знаков, за исключением случая, значение в {Статус плательщика (101)} указано "01", "04" и в {ИНН плательщика} заполнен значением, состоящим из 10 знаков - в таких случаях {КПП плательщика (102)} должен содержать значения, состоящие из 1 знака, принимающего значение ноль («0»), либо 9 знаков, при этом первый и второй знаки не могут одновременно принимать значение ноль («0»). **КИ2431**

В ЭС {Платежное поручение на общую сумму с реестром} **{КПП плательщика (102)}** должен содержать только значение, состоящее из 9 знаков, при этом первый и второй знаки не могут одновременно принимать значение ноль («0»). **КИ2431**

30.8. **{КПП получателя средств (103)}** должен содержать значения, состоящие из 9 знаков, при этом первый и второй знаки не могут одновременно принимать значение ноль («0»). **КИ2411**

30.9. Код бюджетной классификации **{КБК (104)}** должен содержать значения, состоящие из 1 знака (цифры), принимающего значение ноль («0»),

либо 20 знаков (цифр), при этом все знаки (цифры) одновременно не могут принимать значение ноль («0»). **КИ2412**

При указании в {Счет банка получателя} счета, открытого на балансовом счете второго порядка № 40102 с одновременным указанием «03100» в первых пяти знаках {Счет получателя} реквизит Код бюджетной классификации {КБК (104)} должен содержать значение, состоящим из 20 знаков (цифр), при этом все символы одновременно не могут принимать значение ноль («0»). **КИ2412**

30.10. **{ОКТМО (105)}** должен содержать значения, состоящие из 1 знака (цифры), принимающего значение ноль («0»), либо 8 знаков (цифр), при этом все знаки (цифры) одновременно не могут принимать значение ноль («0»). **КИ2413/КИ2859 (направляется при указании не цифровых значений)**

30.11. В ЭПС (ЭС {Платежное поручение}, ЭС {Инкассовое поручение}, ЭС {Платежный ордер}) или ЭС {Выставляемое на оплату инкассовое поручение} **{Основание платежа (106)}** должен содержать значения, состоящие из 1 знака, принимающего значение ноль («0»), либо 2 знаков, принимающих одно из следующих значений: «ПК», «КЭ», «УВ», «ИЛ», «ПБ», «ПР», «ТГ», «ТБ», «ТД», «ПВ», «ИН», «00». **КИ2433**

В ЭС {Платежное поручение на общую сумму с реестром} **{Основание платежа (106)}** должен содержать только значение, состоящее из 1 знака, принимающего значение ноль («0»). **КИ2433**

В ЭС {Платежное поручение} **{Основание платежа (106)}** должен содержать значения, состоящие из 1 знака, принимающего значение ноль («0») при указании в {Статус плательщика (101)} значения «27». **КИ2433**

При указании в распоряжении {Банк со стороны получателя} «БИК ТОФК», {Счет банка со стороны получателя} счета, открытого на балансовом счете второго порядка № 40102, значения «03100643000000018500» в реквизите {Счет получателя} **{Основание платежа (106)}** должен принимать значение «0». **КИ2433**

При указании в распоряжении {Банк со стороны получателя} «БИК ПБР», значения «40204810800000950001» в реквизите {Счет получателя} **{Основание платежа (106)}** должен принимать значение «0». **КИ2433**

При указании в распоряжении {Банк со стороны получателя} «БИК ТОФК», {Счет банка со стороны получателя} счета, открытого на балансовом счете второго порядка № 40102, и значений «03212», «03222», «03232», «03242», «03262», «03272», «03214», «03224», «03234», «03244» в первых пяти знаках реквизита {Счет получателя} **{Основание платежа (106)}** должен принимать значение «0». **КИ2433**

30.12. В ЭПС (ЭС {Платежное поручение}, ЭС {Инкассовое поручение}, ЭС {Платежный ордер}) или ЭС {Выставляемое на оплату инкассовое поручение} **{Код таможенного органа (107)}** должен содержать значения, состоящие из 1 знака, принимающего значение ноль («0»), либо заполнен значением кода таможенного органа, состоящего из 8 цифр. **КИ2434**

В ЭС {Платежное поручение на общую сумму с реестром} {Код таможенного органа (107)} должен содержать только значение, состоящее из 1 знака, принимающего значение ноль («0»). **КИ2434**

При указании в распоряжении {Банк получателя} «БИК ТОФК», {Счет банка получателя} счета, открытого на балансовом счете второго порядка № 40102, и значений «03212», «03222», «03232», «03242», «03262», «03272», «03214», «03224», «03234», «03244» в первых пяти знаках или значения «03100643000000018500» реквизита {Счет получателя}, {Код таможенного органа (107)} должен принимать значения «0». **КИ2434**

При указании в распоряжении {Банк получателя} «БИК ПБР», значения «40204810800000950001» в реквизите {Счет получателя}, {Код таможенного органа (107)} должен принимать значения «0». **КИ2434**

30.13. В ЭПС (ЭС {Платежное поручение}, ЭС {Инкассовое поручение}, ЭС {Платежный ордер}) или ЭС {Выставляемое на оплату инкассовое поручение}) {Номер документа основания платежа/Идентификатор сведений о физическом лице (108)} может содержать значения, состоящие из 1 знака, принимающего значение ноль («0»), либо заполнен значением от 1 до 15 знаков. **КИ2435**

В ЭС {Платежное поручение на общую сумму с реестром} {Номер документа основания платежа/Идентификатор сведений о физическом лице (108)} должен содержать только значение, состоящее из 1 знака, принимающего значение ноль («0»). **КИ2435**

При указании в {Основание платежа (106)} значений «ПК», «ИЛ», «ИН», «КЭ», «УВ», «ПБ», «ПР», «ТГ», «ТБ», «ТД», «ПВ», «00» реквизит {Номер документа основания платежа/Идентификатор сведений о физическом лице (108)} должен содержать значения, отличные от «0». Исключением является случай, когда в {Статус плательщика (101)} указано значение «29», для которого допускается значение «0» в {Номер документа основания платежа/Идентификатор сведений о физическом лице (108)} при наличии ненулевого значения в {ИНН плательщика}. **КИ2435**

При указании в {Статус плательщика (101)} значений «03», «19», «20», «24» и в {Счет банка со стороны получателя} счета, открытого на балансовом счете второго порядка № 40102, и значений «03222», «03232», «03242», «03262», «03272», «03214», «03224», «03234», «03244» в первых пяти знаках {Счет получателя} в реквизитах {Номер документа основания платежа/идентификатор сведений о физическом лице (108)} и {Уникальный идентификатор платежа} могут содержаться значения ноль («0») при условии указания в {ИНН плательщика} значения, состоящего из 12 знаков, в {Счет банка со стороны получателя} счета, открытого на балансовом счете второго порядка № 40102, и значений «03222», «03232», «03242», «03262», «03272», «03214», «03224», «03234», «03244» в первых пяти знаках {Счет получателя}.

При указании в {Статус плательщика (101)} значений «03», «19», «20», «24» и в {Счет банка со стороны получателя} счета, открытого на балансовом счете

второго порядка № 40102, и значений «03212», «03222», «03232», «03242», «03262», «03272», «03214», «03224», «03234», «03244» в первых пяти знаках {Счет получателя} в реквизите {Номер документа основания платежа/идентификатор сведений о физическом лице (108)} не может содержать значение ноль («0») при условии указания в {ИНН плательщика} значения, состоящего из 5 или 10 знаков, в {Счет банка со стороны получателя} счета, открытого на балансовом счете второго порядка № 40102, и значений «03212», «03222», «03232», «03242», «03262», «03272», «03214», «03224», «03234», «03244» в первых пяти знаках {Счет получателя}. **КИ2447**

Если {ИНН плательщика} заполнен нулем («0»), то в {Номер документа основания платежа/Идентификатор сведений о физическом лице (108)} или {Уникальный идентификатор платежа} должно быть указано ненулевое значение.». **КИ2421**

При указании в распоряжении в {Статус плательщика (101)} значения «29» и {ИНН плательщика} значения «0» или при указании в {Статус плательщика (101)} значений «03», «19», «20», «24» и в {Банк со стороны получателя} «БИК ТОФК», а в {Счет банка со стороны получателя} счета, открытого на балансовом счете второго порядка № 40102, в первых пяти знаках {Счет получателя} значений «03212», «03222», «03232», «03242», «03262», «03272», «03214», «03224», «03234», «03244» в случае заполнения ненулевым значением реквизита {Номер документа основания платежа/Идентификатор сведений о физическом лице (108)} необходимо заполнять {Номер документа основания платежа/Идентификатор сведений о физическом лице (108)} по нижеописанному правилу:

- первые два символа – цифры из перечня «01», «02», «03», «04», «05», «06», «07», «08», «09», «10», «11», «12», «13», «14», «22», «24», «25», «26», «28», «29», «30»,
- третий символ – символ «;»,
- далее – непустая строка длиной от 1 до 12 символов, не состоящая из одних нулей, при этом знаки номера «№» и дефиса «-» не указываются. **КИ2445**

При указании в {Статус плательщика (101)} значения «31», в {Банк получателя} «БИК ТОФК», в {Счет банка получателя} счета, открытого на балансовом счете второго порядка № 40102, то в первых пяти знаках {Счет получателя} должно быть указано значение «03212», а в реквизите {Номер документа основания платежа/Идентификатор сведений о физическом лице (108)} должно содержаться только значение, состоящее из 1 знака, принимающее значение ноль («0»). **КИ2443**

При указании в {Статус плательщика (101)} значения «33» в реквизите {Номер документа основания платежа/Идентификатор сведений о физическом лице (108)} должно содержаться только значение, состоящее из 1 знака, принимающее значение ноль («0»). **КИ2432**

30.14. В ЭПС (ЭС {Платежное поручение}, ЭС {Инкассовое поручение}, ЭС {Платежный ордер}) или ЭС {Выставляемое на оплату инкассовое поручение}

{Дата документа основания платежа (109)} должна содержать значения, состоящие из 1 знака, принимающего значение ноль («0»), либо 10 знаков, при этом все знаки одновременно не могут принимать значение ноль («0»). **КИ2417**

Формат значений **{Дата документа основания платежа (109)}**, состоящего из 10 знаков, заполняется следующим образом:

1-2 знаки – значения от 01-31;

4-5 знаки – значения от 01-12;

3, 6 знаки – проставляется точка «.»

7-10 знаки – цифровое значение.

{Дата документа основания платежа (109)} может содержать значение, состоящие из 2 знаков, принимающего значение «00», при условии указания в **{Основание платежа (106)}** значения «00».

В ЭС **{Платежное поручение на общую сумму с реестром}** **{Дата документа основания платежа (109)}** должен содержать только значение, состоящее из 1 знака, принимающего значение ноль («0»). **КИ2417**

При указании в распоряжении **{Банк со стороны получателя}** «БИК ТОФК», **{Счет банка со стороны получателя}** счета, открытого на балансовом счете второго порядка № 40102, значения «03100643000000018500» в реквизите **{Счет получателя}** **{Дата документа основания платежа (109)}** должен принимать значения «0». **КИ2417**

При указании в распоряжении **{Банк со стороны получателя}** «БИК ПБР», значения «40204810800000950001» в реквизите **{Счет получателя}** **{Дата документа основания платежа (109)}** должен принимать значения «0». **КИ2417**

30.15. В ЭПС (ЭС **{Платежное поручение}**, ЭС **{Инкассовое поручение}**, ЭС **{Платежный ордер}**) при указании в распоряжении УИС составителя ЭС в **{Идентификатор составителя}**, принадлежащего участнику с типом «Кредитная организация» или «Филиал кредитной организации», в **{Банк получателя}** «БИК ПБР» и в **{Счет получателя}** одного из счетов, открытых на балансовом счете второго порядка № 40204, или в **{Банк получателя}** «БИК ТОФК», **{Счет банка получателя}** счета, открытого на балансовом счете второго порядка № 40102, **{Уникальный присваиваемый номер операции}** должен быть заполнен и содержать значение, состоящее из 32 знаков(цифры), при этом все знаки одновременно не могут принимать значение «0»; **КИ2429**

В ЭС **{Выставляемое на оплату инкассовое поручение}** контроль **{Уникальный присваиваемый номер операции}** не осуществляется.

В ЭС **{Платежное поручение на общую сумму с реестром}** контроль **{Уникальный присваиваемый номер операции}** осуществляется только в реестровой части.

31 Проверки записей реестра в ED108 с 01.04.2025 по 20.09.2026

31. В ЭС {Платежное поручение на общую сумму с реестром} выполняется дополнительный контроль по каждой записи реестра при указании значения в реестре {Дата перевода} даты **позднее или равной** значению «01.04.2026» и ранее значения «21.09.2026» при заполненном {Статус плательщика (101)} значением «15», а также указания:

- в {Банк получателя} «БИК ПБР» и в {Счет получателя} одного из счетов, открытых на балансовом счете второго порядка №40204 или
- в {Банк получателя} «БИК ТОФК», в {Счет банка получателя} счета, открытого на балансовом счете второго порядка № 40102, первые пять знаков {Счет получателя} «03100», «03222», «03232», «03242», «03262», «03272», «03214», «03224», «03234», «03244».

31.1. В ЭС {Платежное поручение на общую сумму с реестром} при указании в {Банк получателя} «БИК ТОФК», {Счет банка получателя} счета, открытого на балансовом счете второго порядка № 40102 и первые пять знаков {Счет получателя} значения «03212» отбраковываются. **КИ2449**

31.2. Обеспечивается контроль на обязательность заполнения {Статус плательщика (101р)}.

Информация в {Статус плательщика (101р)} может принимать одно из следующих значений «01», «03», «05», «08», «13», «19», «20», «23», «24» «27», «28», «29», «33». **КИ2436**

31.3. При указании в распоряжении в {Статус плательщика (101р)} значений «01», «13» и одновременном указании в {Банк получателя} «БИК ТОФК», {Счет банка получателя} счета, открытого на балансовом счете второго порядка № 40102, должен обеспечиваться контроль наличия значения «03100643000000018500» в реквизите {Счет получателя}. **КИ2440**

При указании в распоряжении в {Статус плательщика (101р)} значений «01», «13» и одновременном указании в {Банк со стороны получателя} «БИК ПБР» должен обеспечиваться контроль наличия значения «40204810800000950001» в реквизите {Счет получателя}. **КИ2440**

31.4. В реестре {Уникальный идентификатор платежа из реестра} должен содержать значения, состоящие из 1 знака, принимающего значение ноль («0»), 20 или 25 знаков, при этом все знаки одновременно не могут принимать значение ноль («0»). **КИ2423**

31.4.1 Проверка контрольного разряда осуществляется в случае заполнения в реестре {Уникальный идентификатор платежа из реестра} значением 20 или 25 знаков, при этом не допускается указание других символов, кроме цифр. **КИ2423**

31.4.2 Проверка контроля разряда для значения {Уникальный

идентификатор платежа из реестра}, указываемого в реестре, осуществляется аналогично проверке, предусмотренной п.п. 30.4.2-30.4.4 для {Уникальный идентификатор платежа} ЭПС. **КИ2423**

31.4.3 Значение {Уникальный идентификатор платежа из реестра} проходит проверку, если значение последнего разряда УИН соответствует рассчитанному в соответствии с п.п. 30.4.2-30.4.4 контрольному разряду. **КИ2423**

31.5. При заполненном {Статус плательщика (101p)} значениями «03», «19», «20», «24» в реестре в {Уникальный идентификатор платежа из реестра} и {Идентификатор плательщика} могут одновременно содержать значение ноль («0») только при условии указания в {ИНН плательщика_r}¹⁶ значения, состоящего из 12 знаков, при этом первые два знака не могут одновременно принимать значение ноль («0»). Если в {ИНН плательщика_r} заполнен нулем («0»), то в реестре {Уникальный идентификатор платежа из реестра} или {Идентификатор плательщика} должно быть указано ненулевое значение. **КИ2424**

31.6. {ИНН плательщика_r} должен содержать значения, состоящие из 1 знака (цифры), принимающего значение ноль («0»), либо 12 знаков (цифр), при этом первые два знака (цифры) не могут одновременно принимать значение ноль («0»). **КИ2448**

При указании в {Статус плательщика (101p)} значения «13» и в {Банк получателя} «БИК ТОФК», в {Счет банка получателя} счета, открытого на балансовом счете второго порядка № 40102, в {Счет получателя} значения «03100643000000018500», {ИНН плательщика_r} может быть указано значение ноль («0») при условии указания в реестре {Уникальный идентификатор платежа из реестра} значения, содержащего 20 или 25 знаков. **КИ2444**

При указании в распоряжении в {Статус плательщика (101p)} значения «13» и одновременном указании в {Банк со стороны получателя} «БИК ПБР», в {Счет получателя} значения «40204810800000950001», {ИНН плательщика_r} может быть указано значение ноль («0») при условии указания в реестре {Уникальный идентификатор платежа_r} значения, содержащего 20 или 25 знаков. **КИ2448**

31.7. В ЭС {Платежное поручение на общую сумму с реестром} в реестровой части дополнительный контроль {ИНН получателя средств} не осуществляется.

31.8. {Основание платежа (106p)} может содержать только значения, состоящие из 1 знака, принимающего значение ноль («0»). **КИ2437**

31.9. {Код таможенного органа (107p)} может содержать значения, состоящие из 1 знака, принимающего значение ноль («0»). **КИ2438**

31.10. {Номер документа основания платежа/Идентификатор сведений о физическом лице (108p)} может содержать значения, состоящие из 1 знака, принимающего значение ноль («0»), либо заполнен значением от 1 до 15 знаков. **КИ2439**

¹⁶ При заполненном {Статус плательщика (101p)} с указанным в нем значении «03», «19», «24» {ИНН плательщика_r} может принимать значение, состоящее из 1 знака («0») или состоящего из 12 знаков. [87] УФЭБС. ОПИСАНИЕ ПРАВИЛ УКАЗАНИЯ ИНФОРМАЦИИ В РЕКВИЗИТАХ РАСПОРЯЖЕНИЙ О ПЕРЕВОДЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ В УПЛАТУ ПЛАТЕЖЕЙ В БЮДЖЕТНУЮ СИСТЕМУ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

При указании в {Статус плательщика (101p)} значения «33» в реестре в реквизите {Уникальный идентификатор платежа из реестра} должно быть указано значение, состоящее из 20 или 25 знаков, при этом все знаки одновременно не могут принимать значение ноль («0»), при этом в реквизите {Номер документа основания платежа/Идентификатор сведений о физическом лице (108p)} должно содержаться только значение, состоящее из 1 знака, принимающее значение ноль («0»). **КИ2432**

31.11. {Дата документа основания платежа (109p)} должен содержать значения, состоящие из 1 знака, принимающего значение ноль («0»), либо 10 знаков, при этом все знаки одновременно не могут принимать значение ноль («0»). **КИ2426**

Формат значений {Дата документа основания платежа (109p)}, состоящего из 10 знаков, заполняется следующим образом:

- 1-2 знаки – значения от 01-31;
- 4-5 знаки – значения от 01-12;
- 7-10 знаки – цифровое значение;
- 3, 6 знаки – проставляется точка «.».

31.12. При указании в распоряжении УИС составителя ЭС в {Идентификатор составителя}, принадлежащего кредитной организации или филиалу кредитной организации, в {Банк получателя} «БИК ПБР» и в {Счет получателя} одного из счетов, открытых на балансовом счете второго порядка № 40204, или в {Банк получателя} «БИК ТОФК», {Счет банка получателя} счета, открытого на балансовом счете второго порядка № 40102, {Уникальный присваиваемый номер операции из реестра} в реестровой части должен содержать значения, состоящие из 32 знаков (цифры), при этом все знаки одновременно не могут принимать значение «0». **КИ2429**